Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Bevegelsessensor

Bruksanvisning – Nettdrevet PIR-bevegelsessensor med WiFi, sirene og lysalarm

- Til innendørs bruk
- USB-C 5 V
- Lyd- og lysalarm



110°	Ca. 8–10 m
Dekningsvinkel	Registreringsavstand

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Montering **4**
03 · Legg til i SmartLife-appen **5**
04 · Betjening **5**
05 · Koble til og fra alarmen 6
06 · Alarm, lyd og lys 6
07 · Tidsplan og automatisering 7
08 · Feilsøking 7

Før du begynner

Viktig før du begynner

Greit å vite før du begynner

Koble til USB-C-strøm, velg wifi på 2,4 GHz og slå på Bluetooth på telefonen. Legg deretter til sensoren i appen.

Plasser sensoren riktig og test den på stedet

Bruk sensoren innendørs ved −10 til 55 °C. Koble til stabil 5 V-strøm via USB-C og hold registreringsfeltet fritt. Test rekkevidde, sirene, lysalarm og varsler etter oppsettet.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil, uteblitte varsler eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett, ustabil strømforsyning eller wifi-forbindelse, manglende testing eller bruk i strid med denne bruksanvisningen. Som kjøper har du ansvar for at sensoren monteres riktig og testes før bruk og deretter brukes som anvist.

Vår nettdrevne wifi-bevegelsessensor med PIR, sirene og lysalarm registrerer bevegelser. Den kan varsle lokalt med lyd og blinkende lys og sende et varsel til telefonen.

Sensoren kobles direkte til wifi på 2,4 GHz. Den kan styres i SmartLife-appen eller Tuya-appen. Skjermbildene her viser SmartLife-appen. Menynavnene kan variere mellom versjoner.

01 · Generelt

Om PIR-bevegelsessensoren med wifi

- **PIR-sensor.** Registrerer bevegelser fra mennesker og dyr innenfor 110°. Rekkevidden er cirka 8–10 meter avhengig av omgivelsene.
- **Sirene og lysalarm.** Varsler lokalt med cirka 80 dB og blinkende lys.
- **Varsler.** Telefonen kan få et varsel når sensoren registrerer bevegelse.
- **SmartLife-appen eller Tuya-appen.** Velg den du foretrekker. Her viser vi SmartLife-appen.
- **Wifi på 2,4 GHz.** Sensoren kobles direkte til, uten egen hub eller gateway.
- **Strømforsyning.** Sensoren må ha kontinuerlig 5 V-strøm via USB-C under bruk.
- **Justerbart feste.** Kan dreies 360° og vippes opptil 90°.
- **Innendørs bruk.** Driftstemperatur fra –10 til 55 °C.

Kom i gang

Les monteringsanvisningen, koble til strøm via USB-C og legg til sensoren i SmartLife-appen. Test deretter alarmen.

02 · Montering

Montering og plassering

1. **Velg plassering.** Rett sensoren mot området du vil dekke. Registreringsvinkelen er 110° og rekkevidden cirka 8–10 meter, avhengig av omgivelsene.
2. **Merk hullene.** Hold festet mot veggen og merk av for skruene.
3. **Skru fast festet.** Bor hull som passer til underlaget. Sett inn egnede plugger og skru fast festet. Skruer og plugger følger med.
4. **Monter sensoren.** Sett den på festet og rett PIR-feltet mot området. Festet kan dreies 360° og vippes opptil 90°.
5. **Koble til strøm.** Sett USB-C-pluggen i sensoren og koble kabelen til egnet USB-strømforsyning på 5 V.
6. **Test plasseringen.** Gå gjennom området og sjekk registrering, sirene, blinkende lys og varsler. Juster vinkelen ved behov.

Viktig. Sensoren er beregnet på innendørs bruk. Hold registreringsfeltet fritt for hindringer.

03 · Legg til i SmartLife-appen

Legg til i SmartLife-appen

Her viser vi SmartLife-appen. Du kan også bruke Tuya-appen, der menynavn og skjermbilder kan se annerledes ut.

1. **Installer appen.** Last ned SmartLife-appen og opprett en konto eller logg inn.
2. **Klargjør telefonen.** Koble den til wifi på 2,4 GHz, slå på Bluetooth og hold telefonen nær sensoren.
3. **Koble til strøm.** Sett USB-C-pluggen i sensoren og koble kabelen til egnet USB-strømforsyning på 5 V.
4. **Aktiver sammenkobling.** Hold knappen på sensoren inne til indikatoren viser at sammenkoblingsmodus er aktiv.
5. **Søk etter sensoren.** Åpne SmartLife-appen, trykk på «+» og velg «Add Device». Appen søker etter enheter i nærheten.
6. **Velg enheten.** Trykk på «Multifunction alarm» når den vises.
7. **Vent på tilkoblingen.** Hold telefonen nær sensoren mens «Connecting Device…» vises og vent til alle trinnene er fullført.
8. **Fullfør oppsettet.** Ved «Device Added Successfully» kan du endre «Device Name», velge «Room» og la «Show on Home» være aktivert. Trykk på «Done».

Tips. Hvis sensoren ikke dukker opp, sjekk wifi på 2,4 GHz, Bluetooth, strøm og sammenkoblingsmodus og prøv igjen.

04 · Betjening

Betjening i SmartLife-appen

1. **Åpne sensoren.** Velg «Multifunction alarm» i SmartLife-appen.
2. **Velg modus.** Velg «Disarmed» for å koble ut alarmen og «Away» når bevegelse skal utløse alarmen.
3. **Vis hendelser.** Under «History records» ser du modusskifter og alarmer.

4. **Tilpass alarmen.** Under «Setting» endrer du lyd, varighet, lydstyrke, velkomstmodus, varsler og kombinasjonen av lyd og lys.
5. **Håndter en alarm.** Ved «Device alarming» demper du signalet med «Alarm silence». Med «Alarm remove» lukker du alarmvisningen.
6. **Flere funksjoner.** I menyen med de tre prikkene finner du blant annet «Tap-to-Run and Automation», «Check Device Network» og «Message notification Settings».

Test etter endringer. Velg «Away», gå gjennom registreringsfeltet og kontroller sirene, blinkende lys og varsel. Velg «Disarmed» etter testen.

Betjening

05 · Koble til og fra alarmen

Koble til og fra alarmen

1. **Åpne sensoren.** Velg «Multifunction alarm» i SmartLife-appen.
2. **Koble ut alarmen.** Velg «Disarmed» når vanlig bevegelse ikke skal utløse alarm.
3. **Koble inn alarmen.** Velg «Away» når sensoren skal varsle ved bevegelse.
4. **Sjekk modusen.** Den valgte modusen vises på sensorens startside.
5. **Test alarmen.** Velg «Away» og gå gjennom registreringsfeltet. Sjekk sirene, blinkende lys, varsel og «History records». Velg deretter «Disarmed» hvis alarmen skal kobles ut.

Tips. Bytte mellom «Away» og «Disarmed» vises under «History records».

Betjening

06 · Alarm, lyd og lys

Alarm, lyd og lys

1. **Åpne innstillingene.** Velg «Multifunction alarm» i SmartLife-appen og trykk på «Setting».
2. **Alarmlyd.** Med «Alarm sound» slår du sirenelyden på eller av.
3. **Alarmvarighet.** Trykk på «Alarm time», velg varighet og bekreft med «Confirm».
4. **Lydstyrke.** Trykk på «Alarm volume value», velg nivå og bekreft med «Confirm».
5. **Velkomstmodus.** Med «welcome mode» velger du om en dørklokkelyd skal høres ved

bevegelse når alarmen er koblet ut.

6. **Alarmvarsler.** Med «Alarm message propel» slår du varsler i appen på eller av.
7. **Lyd og lys.** Åpne «Master language», velg «Sound Light», «Only Sound», «Only Light» eller «mute & no light mode» og trykk på «Confirm».

Når alarmen går. Velg «Alarm silence» for å dempe sirenen eller «Alarm remove» for å lukke alarmvisningen.

Betjening

07 · Tidsplan og automatisering

Tidsplan og automatisering

Lag en tidsplan

1. Velg «Multifunction alarm» i SmartLife-appen og trykk på «Setting».
2. Trykk på «timer» for å åpne «Schedule».
3. Trykk på «Add», velg tid og ønskede innstillinger og lagre tidsplanen.
4. Sjekk at tidsplanen vises under «Schedule».

Bruk bevegelse til å starte en automatisering

1. Åpne sensoren og trykk på menyen med tre prikker øverst til høyre.
2. Åpne «Tap-to-Run and Automation» og opprett en automatisering med registrert bevegelse som vilkår.
3. Velg den kompatible enheten i SmartLife-appen som skal reagere, lagre automatiseringen og test den.

I Tuya-appen kan du bruke de tilsvarende valgene. Menynavn og trinn kan avvike fra SmartLife-appen.

Betjening

08 · Feilsøking

Feilsøking

- **Sensoren vises ikke i SmartLife-appen.** Sjekk wifi på 2,4 GHz, Bluetooth, strøm og

sammenkoblingsmodus. Hold telefonen nær sensoren og prøv «+» → «Add Device» igjen.

- **Sensoren er frakoblet.** Sjekk strømmen og ruterens internettforbindelse. Velg «Check Device Network» i menyen med de tre prikkene.
- **Sirene eller lys mangler.** Sjekk «Alarm sound» og «Master language» under «Setting». Velg en modus som bruker ønsket lyd eller lys.
- **Telefonen mottar ikke varsler.** Sjekk «Alarm message propel», «Message notification Settings» og telefonens tillatelser for varsler fra SmartLife-appen.
- **Registreringen fungerer ikke som forventet.** Fjern hindringer foran sensoren, juster festet og test igjen innenfor 110° og cirka 8–10 meter.
- **Wifi-navn eller passord er endret.** Sett sensoren i sammenkoblingsmodus og legg den til på nytt i SmartLife-appen på det nye 2,4 GHz-nettet.
- **Dørklokkelyd høres i «Disarmed».** Slå av «welcome mode» under «Setting» hvis du ikke ønsker velkomstlyden.

Trenger du mer hjelp? Kontakt Qsmart og beskriv hva som skjer. Legg gjerne ved et skjermbilde fra SmartLife-appen eller Tuya-appen.