Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Dörr- och fönstersensor

Bruksanvisning – Dörr- och fönstersensor med WiFi

För inomhusbruk
2 × AAA-batterier
Wifi 2,4 GHz



Öppna/stäng
Avkänning av dörr/fönster

Appavisering
SmartLife-appen och Tuya-appen

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Montering **4**
03 · Lägg till i SmartLife-appen **5**
04 · Användning **6**
05 · Status och historik 6
06 · Inställningar 7
07 · Automatisering 7
08 · Felsökning 8

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Bra att veta innan du börjar

Du behöver två AAA-batterier (säljs separat), 2,4 GHz-wifi och SmartLife-appen eller Tuya-appen. Slå på Bluetooth på telefonen när du lägger till sensorn.

Viktigt vid montering och funktionstest

Använd sensorn inomhus vid −10 till +55 °C och 10–90 % relativ luftfuktighet. Montera delarna parallellt på torra, stadiga ytor. Magneten ska sitta nära sensorenheten när dörren eller fönstret är stängt. Testa status och aviseringar efter monteringen.

Drift och ansvar

För att sensorn ska fungera behövs rätt placering, fräscha batterier, rätt appinställningar och en stabil wifianslutning. Kontrollera regelbundet att sensorn är online och reagerar när du öppnar och stänger.

Tack för att du valt vår dörr- och fönstersensor med wifi. När dörren eller fönstret öppnas eller stängs uppdateras statusen i appen. Du kan få aviseringar och låta händelsen starta en automation.

Sensorn ansluts direkt till 2,4 GHz-wifi. Du kan använda SmartLife-appen eller Tuya-appen. Den här guiden följer menyerna i SmartLife-appen.

01 · Allmänt

Om dörr- och fönstersensorn med wifi

Sensorn känner av om magneten är intill huvudenheten. I SmartLife-appen ser du om dörren eller fönstret är öppet eller stängt och när läget ändrades.

- **Anslutning** – direkt till wifi på 2,4 GHz. Ingen separat hubb eller gateway behövs.
- **Strömförsörjning** Två AAA-batterier, säljs separat.
- **Appar** – anvisningarna utgår från SmartLife-appen. Tuya-appen kan också användas.
- **Funktioner** Öppet/stängt, appaviseringar, händelsehistorik, batterivarning och automationer med kompatibla enheter.
- **Röststyrning** Kompatibel med Alexa och Google Home.
- **Bra att veta** Modellen har ingen inbyggd siren.

Kom i gång

Sätt i batterierna, lägg till sensorn i SmartLife-appen och prova placeringen. Fäst sedan delarna och välj vilka aviseringar och automationer du vill ha.

02 · Montering

Montering

1. **Sätt i batterierna.** Öppna locket på huvudenheten. Sätt i två AAA-batterier enligt plus- och minusmarkeringarna och stäng locket.
2. **Lägg till sensorn i SmartLife-appen.** Ställ in den innan du fäster delarna permanent, så att du kan prova placeringen.
3. **Förbered ytorna.** Rengör och torka ytorna där huvudenheten och magneten ska sitta.
4. **Placera delarna.** Sätt huvudenheten på den fasta karmen och magneten på dörrbladet eller fönsterbågen. De ska sitta parallellt och nära varandra i stängt läge.
5. **Prova avståndet.** Håll delarna på plats. När de skiljs åt cirka 15 mm ska sensorn registrera en öppning. Öppna och stäng och kontrollera statusen i SmartLife-appen.
6. **Fäst delarna.** Dra av skyddsfolien från den dubbelhäftande tejpen och tryck fast båda delarna.
7. **Gör ett funktionstest.** Öppna och stäng flera gånger. Kontrollera att statusen växlar

och att du får de aviseringar du valt.

Placering och drift

- Montera enheten inomhus på en torr, stadig yta.
- Välj en plats där delarna varken kläms eller stöts loss när du öppnar och stänger.
- Testa igen om du flyttar en del eller byter tejp.

03 · Lägg till i SmartLife-appen

Lägg till sensorn i SmartLife-appen

1. **Öppna appen.** Installera SmartLife-appen och skapa ett konto eller logga in. Du kan också använda Tuya-appen. Stegen här följer SmartLife-appen.
2. **Förbered telefonen.** Anslut till 2,4 GHz-wifi, aktivera Bluetooth och ge SmartLife-appen behörigheterna den behöver.
3. **Slå på sensorn.** Kontrollera att båda AAA-batterierna sitter rätt i huvudenheten.
4. **Starta parkoppling.** Håll sensorns återställningsknapp intryckt i cirka fem sekunder tills den blå indikatorn blinkar snabbt.
5. **Starta parkopplingen.** Öppna SmartLife-appen, tryck på ”+” och välj ”Add Device”.
6. **Välj sensorn.** Välj ”door contact” när den visas under ”Searching for nearby devices…”. SmartLife-appen kan också lägga till den automatiskt.
7. **Vänta på anslutningen.** Skriv lösenordet till ditt 2,4 GHz-nät om appen frågar. Håll telefonen nära sensorn. Under ”Connecting Device…” visas stegen ”Establishing connection…”, ”Connecting to router…”, ”Activating device” och ”Device coming online”.
8. **Namnge sensorn.** När ”Device Added Successfully” visas kan du välja namn (”Device Name”), rum (”Room”) och om sensorn ska synas på startsidan (”Show on Home”).
9. **Avsluta och testa.** Tryck på ”Done” och öppna ”door contact”. Öppna och stäng dörren eller fönstret och kontrollera att statusen växlar.

Om sensorn inte hittas Kontrollera 2,4 GHz-wifi, Bluetooth och batterierna. Den blå indikatorn ska blinka. Försök igen via ”+” och ”Add Device”.

04 · Användning

Daglig användning

1. **Öppna enheten.** Välj ”door contact” eller namnet du gett sensorn i SmartLife-appen.
2. **Kontrollera statusen.** På enhetssidan ser du om dörren eller fönstret är öppet eller stängt.
3. **Visa en öppning.** Om du har aktiverat öppningsaviseringar kan SmartLife-appen visa ”Door Alarm” med ”Device”, ”Type”, ”Home” och ”Time”. Tryck på ”Check” för mer information.
4. **Öppna automationer.** Tryck på ”Smart”. Texten ”None Scenes” betyder att det ännu inte finns några scener.
5. **Öppna inställningarna.** Tryck på ”Set” för att se batterinivån och välja aviseringar.

Bra att veta ”Door Alarm” är en händelse i appen. Den här sensorn har ingen inbyggd siren.

Användning

05 · Status och historik

Status och händelsehistorik

1. **Se aktuell status.** Öppna sensorn i SmartLife-appen. När magneten är intill huvudenheten visas stängt läge. När du skiljer delarna åt visas öppet läge.
2. **Visa detaljer för en händelse.** Vid en öppning kan ”Door Alarm” visas med ”Device”, ”Type”, ”Home” och ”Time”. Tryck på ”Check”.
3. **Visa tidigare händelser.** Öppna historiken på enhetssidan för att se när dörren eller fönstret öppnades och stängdes.
4. **Kontrollera batteriet.** Öppna sensorn och välj ”Set”. Batterinivån visas under ”battery level”.

Prova detekteringen

Stäng dörren eller fönstret helt och kontrollera statusen i SmartLife-appen. Öppna långsamt tills delarna är cirka 15 mm från varandra. Statusen ska då växla. Justera placeringen om sensorn reagerar ojämnt.

Användning

06 · Inställningar

Inställningar och aviseringar

Öppna sensorn i SmartLife-appen och välj ”Set”. På bilden visas följande inställningar.

- **”battery level”** visar batterinivån.
- **”Alarm Set”** samlar inställningarna för sensoraviseringar.
- **”Low battery”** slår på eller av varningen för låg batterinivå.
- **”Door Alarm”** slår på eller av aviseringen vid öppning. Ingen siren ljuder.
- **”Closing reminder:”** slår på eller av aviseringen när kontakten stängs.
- **”SMS Notification” och ”Phone Notification”** är tillval som markeras med ”Buy” på bilden. Vanliga aviseringar i SmartLife-appen fungerar utan de tillköpen.

Om aviseringarna uteblir, kontrollera i telefonens inställningar att SmartLife-appen får skicka aviseringar.

Användning

07 · Automatisering

Automatisering i SmartLife-appen

Använd öppning eller stängning som villkor för att styra andra kompatibla enheter i SmartLife-appen.

1. **Öppna scenerna.** Välj sensorn i SmartLife-appen och tryck på ”Smart”.
2. **Skapa en scen.** Tryck på ”+” för att öppna ”Create Scene”.
3. **Välj villkor.** Tryck på ”+” under ”If” och välj en händelse från sensorn. Bilden visar ”door contact:Turn on”.
4. **Välj åtgärd.** Tryck på ”+” eller ”Add Task” under ”Then” och välj vad den kompatibla enheten ska göra.
5. **Anpassa scenen.** Kontrollera tidsintervallet under ”Validity Scope”, exempelvis ”All day”. Välj ”Show in Room” om scenen ska visas i rummet.
6. **Spara och testa.** Spara åtgärden med ”Save”. Öppna och stäng dörren eller fönstret och kontrollera att åtgärden utförs.

Om ”Save” är nedtonat saknas ett villkor eller en åtgärd. Du kan också använda Tuya-

appen, där menyer och bilder kan se annorlunda ut.

Användning

08 · Felsökning

Felsökning

SmartLife-appen hittar inte sensorn

- Kontrollera att mobilen är ansluten till ett 2,4 GHz-wifinät.
- Slå på Bluetooth och ge SmartLife-appen de behörigheter som behövs.
- Kontrollera att båda AAA-batterierna är rätt isatta och har laddning kvar.
- Håll återställningsknappen intryckt i cirka fem sekunder tills den blå indikatorn blinkar snabbt. Välj sedan ”+” och ”Add Device” igen.

Sensorn visas som frånkopplad

- Kontrollera batterierna och wifi på 2,4 GHz.
- Minska avståndet mellan sensor och router om wifi-signalen är svag.

Statusen ändras inte som den ska

- Placera magneten parallellt och nära huvudenheten när dörren eller fönstret är stängt.
- Kontrollera att en öppning registreras vid cirka 15 mm avstånd mellan delarna.
- Prova placeringen innan du trycker fast tejpen.

Telefonen får inga aviseringar

- Öppna sensorn, välj ”Set” och kontrollera ”Door Alarm”, ”Closing reminder:” och ”Low battery”.
- Kontrollera i telefonens inställningar att SmartLife-appen får skicka aviseringar.
- Kontrollera att sensorn är online.

Automatiseringen körs inte

- Öppna scenen och kontrollera att både ”If” och ”Then” har fyllts i.
- Kontrollera ”Validity Scope” och testa igen när sensorn är online.