Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Bevegelsessensor

Bruksanvisning – Smart bevegelsessensor med WiFi, tilpasset kjæledyr opptil 20 kg

- Til innendørs bruk
- 2 × AAA-batterier
- Dyreimmun opptil 20 kg



110°	Opptil 12 m
Dekningsvinkel	Registreringsavstand

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Batterier og klargjøring **4**
03 · Montering **5**
04 · Legg til i SmartLife-appen **5**
05 · Daglig bruk **6**
06 · Varsler og batteri **7**
07 · Automatiseringer **7**
08 · Feilsøking **8**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Greit å vite før du begynner

Ha to AAA-batterier klare, koble telefonen til wifi på 2,4 GHz og installer SmartLife-appen eller Tuya-appen.

Kontroller plasseringen og test enheten

Plasser sensoren stabilt innendørs, med fri sikt over området. Unngå å rette den mot varmekilder, ventilasjonsåpninger, sterkt sollys eller gjenstander i bevegelse. Test med både mennesker og kjæledyr før du fester braketten permanent.

Registrering og drift

PIR-sensoren dekker opptil 110° og opptil 12 m. For et kjæledyr på høyst 20 kg avhenger filtreringen av plassering og vinkel. Modellen kan registrere bevegelse nær gulvet og har beskyttelse mot forstyrrelser fra hvitt lys opptil 6 500 lux.

Takk for at du valgte vår bevegelsessensor med wifi for hjem med kjæledyr på opptil 20 kg. Den registrerer bevegelse innendørs og kan varsle deg i SmartLife-appen. Ved riktig plassering er den laget for å overse mindre kjæledyr.

Sensoren kobles direkte til wifi på 2,4 GHz. Du kan bruke SmartLife-appen eller Tuya-appen. Veiledningen viser SmartLife-appen. Menynavnene kan variere mellom versjoner.

01 · Generelt

Om bevegelsessensoren med wifi

- **Bevegelsesregistrering** PIR-sensoren dekker opptil 110° og opptil 12 m innendørs.
- **Kjæledyrfilter opptil 20 kg** Riktig plassering og vinkel hjelper sensoren med å overse mindre kjæledyr.
- **SmartLife-appen eller Tuya-appen** Sensoren kobles direkte til wifi på 2,4 GHz uten egen gateway.
- **Varsler** SmartLife-appen kan varsle deg ved bevegelse eller lavt batterinivå.
- **Hendelseslogg** Under «Record» ser du hendelser som «Motion detector» og «No one».
- **Automatiseringer** La bevegelse utløse en scene i SmartLife-appen, for eksempel tenne en kompatibel lampe eller aktivere en annen enhet.
- **Batteridrift** Sensoren bruker to AAA-batterier.
- **Stabil registrering** Sensoren er laget for å fange opp lave bevegelser og motvirke forstyrrelser fra hvitt lys opptil 6 500 lux.

Begynn her

Sett i batteriene og legg til sensoren i SmartLife-appen. Sjekk registrering og varsler og test plasseringen før du monterer sensoren.

02 · Batterier og klargjøring

Sett inn batteriene og klargjør sensoren

1. **Åpne batteridekselet.** Løsne dekselet på sensorens bakside.
2. **Sett i batteriene.** Sett inn to AAA-batterier etter pluss- (+) og minusmerkingen (–) i batterirommet.
3. **Lukk batteridekselet.** Sjekk at det sitter ordentlig før du monterer sensoren.
4. **Start sammenkobling.** Hold tilbakestillingsknappen inne til lampen blinker raskt. Nå kan du legge til sensoren i SmartLife-appen.

Viktig

- Bruk to batterier av samme type og bytt begge samtidig.
- Følg alltid pluss- og minusmerkingen i batterirommet.
- Bytt begge batteriene når «Battery level» viser lavt nivå, slik at registreringen og wifi-forbindelsen virker stabilt.

03 · Montering

Monter bevegelsessensoren

1. **Legg til sensoren først.** Fullfør oppsettet i SmartLife-appen. Sjekk at bevegelse vises som «Motion detector» før du fester braketten.
2. **Velg plassering.** Finn et tørt sted innendørs med stabilt wifi på 2,4 GHz. Rett sensorens front mot området du vil dekke.
3. **Hold området fritt.** Unngå varmekilder, ventilasjonsåpninger, direkte sol og bevegelige gjenstander som gardiner i synsfeltet.
4. **Test plasseringen.** Hold sensoren på plass, gå gjennom området og sjekk «Record» i SmartLife-appen. La også kjæledyret bevege seg der og juster plassering og vinkel ved behov.
5. **Fest braketten.** Merk og bor hullene og monter braketten med skruer og plugger. Bruk de medfølgende hvis de passer veggmaterialet.
6. **Sett sensoren på braketten.** Rett fronten mot området og sjekk at sensoren sitter stabilt.
7. **Test på nytt.** Prøv fra aktuelle retninger og avstander. Juster vinkelen hvis sensoren overser personer eller reagerer på kjæledyret.

Viktig

Bruk sensoren innendørs og beskytt den mot vann. Hold PIR-vinduet fritt.

04 · Legg til i SmartLife-appen

Legg til sensoren i SmartLife-appen

1. **Installer appen.** Åpne SmartLife-appen og opprett en konto eller logg inn. Tuya-appen kan også brukes. Her viser vi SmartLife-appen.
2. **Klargjør nettverket.** Koble telefonen til wifi på 2,4 GHz. Ha nettverksnavn og passord

tilgjengelig og hold telefonen nær sensoren under oppsettet.

3. **Start sammenkobling.** Sjekk at batteriene sitter riktig. Hold tilbakestillingsknappen inne til lampen blinker raskt.
4. **Legg til enheten.** Velg «+» og «Add Device» i SmartLife-appen. Velg sensoren når den vises, og følg trinnene for wifi-tilkoblingen.
5. **Koble til wifi.** Velg 2,4 GHz-nettet, skriv inn passordet og fortsett.
6. **Vent på tilkoblingen.** Hold telefonen nær sensoren. Under «Connecting Device…» vises «Establishing connection…», «Connecting to router…», «Activating device» og «Device coming online».
7. **Fullfør oppsettet.** Trykk på «Done» når enheten er lagt til. Åpne den og sjekk at «PIR sensor» vises.

Hvis sensoren ikke blir funnet

Sjekk 2,4 GHz-wifi og batterienes polaritet. Start sammenkobling igjen, hold telefonen og sensoren nær ruteren og velg «Add Device» på nytt.

05 · Daglig bruk

Daglig bruk i SmartLife-appen

Åpne «PIR sensor» i SmartLife-appen. Hovedsiden viser bevegelsesstatus og har knappene «Record», «Smart» og «Set».

- **Human status** vises når sensoren registrerer bevegelse.
- **No one state** vises når ingen bevegelse registreres.
- **Working / PIR state** viser sensorens gjeldende status.
- **Record** åpner hendelsesloggen. Der vises «Motion detector» og «No one» med tidspunkt. «Automation Record» viser eventuelle hendelser fra automatiseringer.
- **Smart** åpner scener og automatiseringer der sensoren kan brukes som betingelse.
- **Set** viser batterinivå og innstillinger for bevegelsesvarsler og batterivarsler.

Sjekk en registrering

1. Gå gjennom sensorens registreringsfelt.
2. Åpne «PIR sensor» i SmartLife-appen og trykk på «Record».

3. Sjekk at «Motion detector» vises med nytt tidspunkt. Når det blir rolig igjen, kan «No one» registreres.

06 · Varsler og batteri

Varsler og batterinivå

Åpne «PIR sensor» i SmartLife-appen og trykk på «Set».

1. **Se batterinivået.** «Battery level» viser gjenværende nivå i prosent.
2. **Aktiver bevegelsesvarsler.** Slå på «PIR alarm push:» hvis du vil at SmartLife-appen skal varsle ved bevegelse.
3. **Aktiver batterivarsler.** Slå på «Low voltage push:» for varsel fra SmartLife-appen når batteriene begynner å bli svake.
4. **Sjekk et varsel.** Gå gjennom området. Under «PIR alarm push:» skal du se «PIR sensor», «PIR state», hjem og tidspunkt. Trykk på «Check» for å åpne hendelsen.

«SMS Notification» og «Phone Notification» kan være merket «Buy». Vanlige pushvarsler fra SmartLife-appen fungerer uten disse kjøpene.

Hvis du ikke får varsler

Sjekk «PIR alarm push:», telefonens varslingstillatelse for SmartLife-appen og wifi-forbindelsen. Test deretter sensoren igjen.

07 · Automatiseringer

Opprett en automatisering i SmartLife-appen

Bruk bevegelse som betingelse for en scene, for eksempel for å slå på en kompatibel lampe eller smartplugg.

1. **Åpne scenene.** Velg «PIR sensor» i SmartLife-appen og trykk på «Smart».
2. **Opprett en scene.** Trykk på «+» for å åpne «Create Scene».
3. **Velg betingelse.** Trykk på «+» under «If», velg sensoren og deretter «PIR state:Motion detector».
4. **Legg til handlingen.** Trykk på «+» eller «Add Task» under «Then», og velg kompatibel enhet og handling.

5. **Velg tidsrom.** Trykk på «Validity Scope». Velg «All day» for hele døgnet eller still inn en egen periode.
6. **Velg visning.** Med «Show in Room» vises scenen i romoversikten.
7. **Lagre og test.** Trykk på «Save», gå gjennom synsfeltet og sjekk at handlingen utføres.

Du kan også bruke Tuya-appen til kompatible automatiseringer. Menyer og tilgjengelige handlinger kan variere mellom appene.

08 · Feilsøking

Feilsøking

SmartLife-appen finner ikke sensoren

- Kontroller at mobilen er koblet til et 2,4 GHz-wifinettverk.
- Kontroller at begge AAA-batteriene sitter riktig og har strøm.
- Hold tilbakestillingsknappen inne til lampen blinker raskt. Åpne «Add Device» på nytt.
- Flytt telefonen, sensoren og ruteren nærmere hverandre under oppsettet.

Sensoren vises som frakoblet

- Sjekk «Battery level». Bytt begge batteriene hvis nivået er lavt.
- Sjekk at ruterens 2,4 GHz-nett når frem til plasseringen.
- Start ruteren på nytt og åpne SmartLife-appen igjen.

Bevegelse blir ikke registrert

- Sjekk at PIR-vinduet er fritt og vender mot området som skal dekkes.
- Gå på tvers gjennom synsfeltet. Se etter en ny «Motion detector»-hendelse under «Record».
- Juster plassering og vinkel og test på nytt innenfor rekkevidden på opptil 12 m og vinkelen på opptil 110°.

Kjæledyret utløser sensoren

- Sjekk at kjæledyret veier høyst 20 kg.
- Juster høyde og vinkel slik at sensoren ikke peker mot steder der kjæledyret hopper

opp eller kommer nær sensoren.

- Test plasseringen med kjæledyret før du fester braketten permanent.

Varslene kommer ikke frem

- Åpne «Set». Slå på «PIR alarm push:» og «Low voltage push:» ved behov.
- Kontroller i telefonens innstillinger at SmartLife-appen har tillatelse til å vise varsler.
- Sjekk at sensoren er på nett og utløs den igjen.

Falske registreringer

- Flytt sensoren bort fra varmekilder, ventilasjonsåpninger, direkte sollys og gardiner i bevegelse.
- Rett sensoren mot ønsket område. Begrens forstyrrende bevegelse i kanten av synsfeltet.