Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Rörelsesensor

Bruksanvisning – Smart rörelsesensor med WiFi, husdjursanpassad upp till 20 kg

- För inomhusbruk
- 2 × AAA-batterier
- Husdjursimmun upp till 20 kg



110° Täckningsvinkel	**Upp till 12 m** Detekteringsavstånd

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Batterier och förberedelser **4**
03 · Montering **5**
04 · Lägg till i SmartLife-appen **5**
05 · Daglig användning **6**
06 · Aviseringar och batteri **7**
07 · Automatiseringar **7**
08 · Felsökning **8**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Bra att veta innan du börjar

Ha två AAA-batterier redo, anslut telefonen till 2,4 GHz-wifi och installera SmartLife-appen eller Tuya-appen.

Kontrollera placeringen och testa enheten

Placera sensorn stadigt inomhus, med fri sikt över området. Undvik att rikta den mot värmekällor, ventilationsöppningar, starkt solljus eller föremål som rör sig. Prova med både människor och husdjur innan du fäster hållaren permanent.

Rörelsedetektering och drift

PIR-sensorn täcker upp till 110° och upp till 12 m. För ett husdjur på högst 20 kg beror filtreringen på hur sensorn monteras och vinklas. Modellen kan känna av rörelse nära golvet och har skydd mot störningar från vitt ljus upp till 6 500 lux.

Tack för att du valt vår rörelsesensor med wifi för hem med husdjur upp till 20 kg. Den känner av rörelse inomhus och kan meddela dig i SmartLife-appen. Vid rätt placering är sensorn konstruerad för att bortse från mindre husdjur.

Sensorn ansluts direkt till 2,4 GHz-wifi. Du kan använda SmartLife-appen eller Tuya-appen. Guiden visar SmartLife-appen. Menynamnen kan variera mellan versioner.

01 · Allmänt

Om rörelsesensorn med wifi

- **Rörelsedetektering** PIR-sensorn täcker upp till 110° och upp till 12 m inomhus.
- **Husdjursfilter upp till 20 kg** Med rätt placering och vinkel kan sensorn bortse från mindre husdjur.
- **SmartLife-appen eller Tuya-appen** Sensorn ansluts direkt till 2,4 GHz-wifi utan separat gateway.
- **Aviseringar** SmartLife-appen kan meddela dig vid rörelse eller låg batterinivå.
- **Händelsehistorik** Under ”Record” ser du händelser som ”Motion detector” och ”No one”.
- **Automationer** Låt en rörelse starta en scen i SmartLife-appen, exempelvis tända en kompatibel lampa eller aktivera en annan enhet.
- **Batteridrift** Sensorn använder två AAA-batterier.
- **Stabil registrering** Sensorn är utformad för att känna av även låga rörelser och motverka störningar från vitt ljus upp till 6 500 lux.

Börja här

Sätt i batterierna och lägg till sensorn i SmartLife-appen. Kontrollera registrering och aviseringar och prova placeringen innan du monterar sensorn.

02 · Batterier och förberedelser

Sätt i batterierna och förbered sensorn

1. **Öppna batteriluckan.** Lossa luckan på sensorns baksida.
2. **Sätt i batterierna.** Sätt i två AAA-batterier enligt markeringarna för plus (+) och minus (–) i facket.
3. **Stäng batteriluckan.** Kontrollera att den sitter ordentligt innan du monterar sensorn.
4. **Starta parkoppling.** Håll återställningsknappen intryckt tills indikatorn blinkar snabbt. Nu kan du lägga till sensorn i SmartLife-appen.

Viktigt

- Använd två batterier av samma typ och byt båda samtidigt.
- Följ alltid polaritetsmarkeringarna i batterifacket.
- Byt båda batterierna när ”Battery level” visar låg nivå, så att registreringen och wifianslutningen fungerar stabilt.

03 · Montering

Montera rörelsesensorn

1. **Lägg till sensorn först.** Slutför installationen i SmartLife-appen. Kontrollera att en rörelse visas som ”Motion detector” innan du fäster hållaren.
2. **Välj placering.** Hitta en torr plats inomhus med stabilt 2,4 GHz-wifi. Rikta sensorns framsida mot området som ska bevakas.
3. **Håll området fritt.** Undvik värmekällor, ventilationsöppningar, direkt sol och rörliga föremål som gardiner i synfältet.
4. **Prova placeringen.** Håll sensorn på plats, gå genom området och kontrollera ”Record” i SmartLife-appen. Låt också husdjuret röra sig där och justera placering och vinkel vid behov.
5. **Fäst hållaren.** Markera och borra hålen och montera hållaren med skruvar och pluggar. Använd de medföljande om de passar väggmaterialet.
6. **Sätt sensorn på hållaren.** Rikta framsidan mot området och kontrollera att sensorn sitter stadigt.
7. **Testa igen.** Prova från de riktningar och avstånd som är viktiga. Justera vinkeln om sensorn missar människor eller reagerar på husdjuret.

Viktigt

Använd sensorn inomhus och skydda den mot vatten. Håll PIR-fönstret fritt.

04 · Lägg till i SmartLife-appen

Lägg till sensorn i SmartLife-appen

1. **Installera appen.** Öppna SmartLife-appen och skapa ett konto eller logga in. Tuya-appen fungerar också. Här visar vi SmartLife-appen.
2. **Förbered nätverket.** Anslut telefonen till 2,4 GHz-wifi. Ha nätverksnamn och lösenord

till hands och håll telefonen nära sensorn under installationen.

3. **Starta parkoppling.** Kontrollera att batterierna sitter rätt. Håll återställningsknappen intryckt tills indikatorn blinkar snabbt.
4. **Lägg till enheten.** Välj ”+” och ”Add Device” i SmartLife-appen. Välj sensorn när den visas och följ stegen för wifianslutningen.
5. **Anslut till wifi.** Välj ditt 2,4 GHz-nät, ange lösenordet och fortsätt.
6. **Vänta på anslutningen.** Håll telefonen nära sensorn. Under ”Connecting Device…” visas ”Establishing connection…”, ”Connecting to router…”, ”Activating device” och ”Device coming online”.
7. **Avsluta installationen.** Tryck på ”Done” när enheten lagts till. Öppna den och kontrollera att ”PIR sensor” visas.

Om sensorn inte hittas

Kontrollera 2,4 GHz-wifi och batteriernas polaritet. Starta parkopplingen igen, håll telefon och sensor nära routern och välj ”Add Device” på nytt.

05 · Daglig användning

Daglig användning i SmartLife-appen

Öppna ”PIR sensor” i SmartLife-appen. Förstasidan visar rörelsestatus och har knapparna ”Record”, ”Smart” och ”Set”.

- **Human status** visas när sensorn registrerar rörelse.
- **No one state** visas när ingen rörelse registreras.
- **Working / PIR state** visar sensorns aktuella status.
- **Record** öppnar händelsehistoriken. Där visas ”Motion detector” och ”No one” med tidpunkt. ”Automation Record” visar eventuella händelser från automationer.
- **Smart** öppnar scener och automationer där sensorn kan användas som villkor.
- **Set** visar batterinivå och inställningar för rörelseaviseringar och batterivarningar.

Kontrollera en registrering

1. Gå genom sensorns detekteringsområde.
2. Öppna ”PIR sensor” i SmartLife-appen och tryck på ”Record”.

3. Kontrollera att ”Motion detector” visas med en ny tidpunkt. När det blir stilla igen kan ”No one” registreras.

06 · Aviseringar och batteri

Aviseringar och batterinivå

Öppna ”PIR sensor” i SmartLife-appen och tryck på ”Set”.

1. **Se batterinivån.** ”Battery level” visar återstående laddning i procent.
2. **Aktivera rörelseaviseringar.** Slå på ”PIR alarm push:” om du vill att SmartLife-appen meddelar dig vid rörelse.
3. **Aktivera batterivarningar.** Slå på ”Low voltage push:” för avisering från SmartLife-appen när batterierna börjar ta slut.
4. **Kontrollera en avisering.** Gå genom området. Under ”PIR alarm push:” bör du se ”PIR sensor”, ”PIR state”, hem och tidpunkt. Tryck på ”Check” för att öppna händelsen.

”SMS Notification” och ”Phone Notification” kan vara märkta ”Buy”. Vanliga pushaviseringar från SmartLife-appen fungerar utan de tillköpen.

Om du inte får några aviseringar

Kontrollera ”PIR alarm push:”, telefonens aviseringsbehörighet för SmartLife-appen och wifianslutningen. Testa sedan sensorn igen.

07 · Automatiseringar

Skapa en automatisering i SmartLife-appen

Använd rörelse som villkor för en scen, till exempel för att slå på en kompatibel lampa eller ett smart uttag.

1. **Öppna scenerna.** Välj ”PIR sensor” i SmartLife-appen och tryck på ”Smart”.
2. **Skapa en scen.** Tryck på ”+” för att öppna ”Create Scene”.
3. **Välj villkor.** Tryck på ”+” under ”If”, välj sensorn och sedan ”PIR state:Motion detector”.
4. **Lägg till åtgärden.** Tryck på ”+” eller ”Add Task” under ”Then” och välj kompatibel enhet och åtgärd.

5. **Välj tidsperiod.** Tryck på ”Validity Scope”. Välj ”All day” för hela dygnet eller ange en egen period.
6. **Välj visning.** Med ”Show in Room” visas scenen i rummets översikt.
7. **Spara och testa.** Tryck på ”Save”, gå genom synfältet och kontrollera att åtgärden utförs.

Du kan även använda Tuya-appen för kompatibla automationer. Menyer och tillgängliga åtgärder kan variera mellan apparna.

08 · Felsökning

Felsökning

SmartLife-appen hittar inte sensorn

- Kontrollera att mobilen är ansluten till ett 2,4 GHz-wifinät.
- Kontrollera att båda AAA-batterierna är rätt isatta och har laddning kvar.
- Håll återställningsknappen intryckt tills indikatorn blinkar snabbt. Öppna ”Add Device” på nytt.
- För telefon, sensor och router närmare varandra under installationen.

Sensorn visas som frånkopplad

- Kontrollera ”Battery level”. Byt båda batterierna om nivån är låg.
- Kontrollera att routerns 2,4 GHz-nät når fram till platsen.
- Starta om routern och öppna SmartLife-appen igen.

Rörelse upptäcks inte

- Kontrollera att PIR-fönstret är fritt och vänt mot området som ska täckas.
- Gå tvärs genom synfältet. Leta efter en ny ”Motion detector”-händelse under ”Record”.
- Justera placeringen och vinkeln och testa på nytt inom räckvidden på upp till 12 m och vinkeln på upp till 110°.

Husdjuret utlöser sensorn

- Kontrollera att husdjuret väger högst 20 kg.
- Justera höjd och vinkel så att sensorn inte är riktad mot platser där husdjuret hoppar upp eller kommer nära sensorn.
- Prova placeringen med husdjuret innan du fäster hållaren permanent.

Inga aviseringar kommer fram

- Öppna ”Set”. Aktivera ”PIR alarm push:” och ”Low voltage push:” efter behov.
- Kontrollera i telefonens inställningar att SmartLife-appen får visa aviseringar.
- Kontrollera att sensorn är online och utlös den igen.

Falska detekteringar

- Flytta sensorn bort från värmekällor, ventilationsöppningar, direkt sol och gardiner som rör sig.
- Rikta sensorn mot önskat område. Begränsa störande rörelse i synfältets ytterkanter.