QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

Overvågningskamera

Brugsanvisning til DanGear® 4MP WiFi overvågningskamera med batteri

- Indendørs og udendørs
- 5.000 mAh batteri
- SmartLife-app



4 MP	4–8 m
Videoopløsning	Bevægelsesregistrering

Dansk brugsanvisning · Revision 10.04.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Bemærkninger **4**
02 · Generelt om kameraet **4**
03 · Memorykort og lagring **5**
04 · Batteri **6**
05 · Forbind kamera til app **7**
06 · SmartLife **8**
07 · Optagelsestilstand 9
08 · Live-visning 10
09 · Afspil optagelser 10
10 · Notifikationer 11
11 · Nightvision 11
12 · Bevægelsesdetektion 12
13 · To-vejs kommunikation 13
14 · Historik 13
15 · Multi-video 14
16 · Deling af adgang 14
17 · Montering og placering **15**

Før du starter

Vigtigt før du starter

OBS – korrekt opsætning er afgørende

For at kameraet fungerer optimalt, er det vigtigt, at det tilføjes korrekt til SmartLife-appen, samt at installation og montering udføres efter denne vejledning. Manglende opsætning kan medføre, at kameraet ikke optager eller sender notifikationer korrekt.

Fraskrivning af ansvar

Vi tager ikke ansvar for fejl, manglende optagelser eller funktionssvigt, der skyldes forkert opsætning, manglende test eller afvigelser fra denne brugsanvisning.
Det er brugerens ansvar at sikre, at kameraet er korrekt installeret, testet og anvendt efter forskrifterne, før det tages i brug.

Tak fordi du har valgt vores DanGear® WiFi 4MP overvågningskamera med batteri! Dette kamera kombinerer høj billedkvalitet, fleksibel installation og mobil styring – perfekt til både indendørs og udendørs overvågning uden fast strømtilslutning.

Kameraet er trådløst og batteridrevet, så det kan placeres, hvor det passer bedst – du slipper for kabler og begrænsninger. Via SmartLife-appen får du adgang til live-visning, optagelser, bevægelsesalarmer og nem betjening direkte fra din telefon.

Nedenfor finder du en overskuelig brugsanvisning med trin-for-trin instruktioner i opsætning, montering og brug af kameraet, så du får mest muligt ud af dit nye overvågningskamera.

01 · Bemærkninger

Vigtige bemærkninger

Før man går i gang med opsætning af kameraet og appen, er det vigtigt at læse alle de følgende sikkerhedspunkter:

- **Memorykort →** memorykortet skal altid isættes, når kameraet er slukket.
- **WiFi-signal** → kameraet kræver stabilt 2,4 GHz WiFi for at fungere optimalt. Placer kameraet inden for rækkevidde af routeren, eller brug en WiFi-forstærker ved behov.
- **Tænd/sluk knap →** kameraet er udstyret med en tænd/sluk knap i bunden af produktet. Opleves der udfordringer med at tænde/slukke for kameraet i bunden → åben gummi-dækslet og hold tænd/sluk knappen nede derfra i stedet for udenpå på gummi-dækslet.
- **Placering** → undgå at placere kameraet direkte mod stærke lyskilder (som sol eller projektører), da det kan give blænding og nedsætte billedkvaliteten.
- **Montering** → kameraet bør monteres i en højde på minimum 2,5 meter for at opnå den bedste dækning og undgå manipulation.
- **Netværkssikkerhed** → vælg altid en stærk adgangskode til både app og WiFi for at beskytte mod uautoriseret adgang.
- **Opdateringer** → sørg for at holde kameraets firmware opdateret via SmartLife-appen for at få nyeste funktioner og sikkerhedsforbedringer.
- **Vejrforhold** → såfremt kameraet er monteret og placeret rigtigt (se **Montering og placering**) kan det tåle både regn og slud.

02 · Generelt om kameraet

Generelt om overvågningskameraet

Kameraet er udstyret med en række funktioner, der sikrer effektiv overvågning og nem betjening i hverdagen:

- **Batteridrevet →** kameraet kører på 5000 mAh batteri, som ved normal brug typisk kan holde strøm i 2 til 4 måneder, baseret på 3-5 aktiveringer om dagen.
- **Opløsning →** optager i knivskarp 4MP (2K) opløsning, hvilket giver skarpe og detaljerede billeder, både dag og nat.
  Fuld opløsning vises kun ved download af optagelser. Download af optagelser gøres

under **Playback**-sektionen i SmartLife-appen.

- **Nightvision →** udstyret med tre nightvision tilstande: auto-mode (kameraet indstiller selv), infrarød (sort/hvid billede) og fuld farve nightvision (uden infrarød og med LED), så man altid kan se tydeligt – selv i mørke.
- **Bevægelsesdetektion →** registrerer bevægelser og sender straks notifikation til SmartLife-appen. Kan detektere bevægelse på mellem 4 til 8 meter alt afhængig af den monterede placering og vinklen af kameraet.
- **Tænd/sluk knap →** kameraet er udstyret med en tænd/sluk knap i bunden af produktet. Opleves der udfordringer med at tænde/slukke for kameraet i bunden → åben gummi-dækslet og hold tænd/sluk knappen nede derfra i stedet for udenpå på gummi-dækslet.
- **To-vejs kommunikation →** indbygget mikrofon og højttaler gør det muligt at lytte med, og tale direkte gennem kameraet via appen.
- **WiFi-forbindelse →** fungerer trådløst på 2,4 GHz netværk (kameraet kan ikke benytte 2,4/2,5 GHz hybrid WiFi-netværk eller 5 GHz WiFi-netværk).
- **Lagring →** understøtter microSD-kort op til 128GB til lokal lagring af optagelser.
- **Indbygget sirene →** ved bevægelsesregistrering kan kameraet udgive en sirene-lyd.
- **Vejrbestandigt design →** IP65-klassificeret til udendørs brug og bygget til at modstå regn, sne og temperaturudsving.
- **Indendørs og udendørs brug →** designet primært til udendørs anvendelse, men kan også anvendes indendørs.
- **SmartLife-integration →** fuld styring direkte fra appen, inkl. live-visning, optagelser, alarmer og historik.

Funktioner gennemgås i de følgende afsnit.

03 · Memorykort og lagring

Memorykort og lagring

Kameraet understøtter microSD-kort til lokal lagring af optagelser, direkte på enheden. Der kan kun ses gamle optagelser i appen, hvis der er indsat et memorykort i kameraet.

Bemærk: Memorykortet skal altid isættes, når kameraet er slukket. Tænd først for kameraet, når memorykortet er isat.

- DanGear® microSD-kort 64GB (klasse 3) → gemmer ca. 10 dages kontinuerlig 24/7-optagelse.*
- DanGear® microSD-kort 128GB (klasse 3) → gemmer ca. 20 dages kontinuerlig 24/7-optagelse.*

***Bemærk**: ved **Event recording**-tilstand aktiveret, med ca. 10-20 optagelser dagligt, har man op til 1 års optagelser gemt (se **Optagelsestilstand**).

Bemærk: Vi anbefaler at anvende originale DanGear® microSD-kort, da de er optimeret til overvågningskameraer med korrekt skrive-/læsehastighed, bufferstørrelse og langtidsholdbarhed. Dette sikrer en stabil drift og minimerer risikoen for fejl i optagelserne.

Indsæt memorykort

Memorykortet indsættes i kortporten i bunden af kameraet.

1. Sørg for at kameraet er slukket.
2. Åbn kortporten i bunden af kameraet.
3. Indsæt microSD-kortet forsigtigt i holderen med guld-siden nedad.
4. Kortet er korrekt isat, når det klikker fast i holderen.

Formatér memorykort

For at slette alle optagelser gemt på memorykortet og gendanne det gøres følgende:

1. Gå til kameraet på forsiden i SmartLife.
2. Tryk på **Setting** → tryk på **Storage Settings**.
3. Tryk på **Format** → tryk **Confirm**.

Memorykortet er nu formateret og alt indhold er slettet.

04 · Batteri

Batteri

Kameraet er batteridrevet med 5000 mAh batteri, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på opladning og korrekt brug af batteriet for at sikre en stabil drift.

- **Opladning** → kameraet oplades via det medfølgende USB-kabel og adapter.

- **Første opladning** → vi anbefaler, at batteriet oplades fuldt ud, før kameraet tages i brug første gang.
- **Driftstid** → afhænger af brug og indstillinger. Ved lav aktivitet holder batteriet markant længere end ved konstant optagelse eller høj følsomhed.
- **Notifikationer** → SmartLife-appen giver besked, når batteriet er lavt.
- **Opladningsinterval** → ved normal brug kan kameraet typisk holde strøm i 2 til 4 måneder, baseret på 3-5 aktiveringer om dagen.
  Temperaturer spiller også en rolle ved batteriets ydeevne - f.eks. vil kolde vejrforhold reducere batteriets kapacitet, og der kan være behov for hyppigere opladninger.

Strømstyringsinstillinger

I SmartLife kan man under strømstyringsindstillingerne sætte en grænse for lavt batteriniveau. Når batteriet kommer under den valgte procent, vil man modtage en advarsel via appen.

For at se batteriprocent og indstille en grænse for batteriniveau gøres følgende:

- Gå til kameraet på forsiden i SmartLife.
- Tryk på **Setting** → tryk på **Power Management Settings**.
- Her ses batteriprocenten → tryk på **Low Battery Alert Threshold**.
- Vælg den ønskede batteriprocent, man ønsker at modtage notifikation ved, når batteriprocenten når dertil.

05 · Forbind kamera til app

Forbind kameraet til SmartLife

For at forbinde kameraet til SmartLife-appen, se live-optagelser og ændre i indstillinger gøres følgende:

1. Sørg for, at smartphonen er forbundet til det WiFi netværk, man ønsker at forbinde kameraet til, samt at Bluetooth er aktiveret.
2. Sørg for, at kameraet er fuldt opladt.
3. Tænd for kameraet ved at holde tænd/sluk-knappen i bunden inde, indtil kameraet lyser grønt og siger "your camera is powered on".
4. Åbn SmartLife-appen → tryk på **+** øverst i højre hjørne → tryk på **Add Device.**

5. Hold smartphonen tæt på kameraet → kameraet blinker skiftevis rødt og blåt og er automatisk i parringstilstand → enheden dukker automatisk op i appen.
6. Tryk på kameraet i appen for at starte tilføjelsen.
7. Det registrerede WiFi-netværk vises → tryk **Next** for at bekræfte.
8. Kameraet siger "your camera is connected to the WiFi" når forbindelsen er lykkedes.
9. Tryk **Done** for at afslutte opsætningen.

Kameraet er nu forbundet, og live-optagelser kan ses direkte i appen.

Fejlfinding ved opsætning

Hvis ovenstående trin ikke lykkes, og kameraet ikke tilføjes korrekt:

1. Sluk kameraet.
2. Hold **tænd/sluk knappen** nede, indtil tre bip høres, efterfulgt af en melodi og skiftevis rødt og blåt blink.
3. Kameraet er nu nulstillet til fabriksindstillinger.
4. Gentag opsætningsprocessen fra begyndelsen i SmartLife-appen.

06 · SmartLife

SmartLife

Når kameraet er forbundet til SmartLife, kan det administreres direkte i appen. Appen samler alle funktioner ét sted, så både live-billeder, notifikationer og styring er nemt tilgængeligt.

I appen kan man:

- **Ændre optagelsestilstand**
- **Se live-visning**
- **Afspille tidligere optagelser**
- **Indstille notifikationer**
- **Aktivere nightvision**
- **Indstille bevægelsesdetektion**
- **Anvende to-vejs kommunikation**

- **Se historik**
- **Se flere kameraer på én gang**
- **Dele adgang med andre**

De følgende afsnit gennemgår de forskellige funktioner og hvordan de anvendes og ændres.

SmartLife

07 · Optagelsestilstand

Optagelsestilstand

I SmartLife-appen kan man under **Recording settings** vælge optagelsestilstand, aktivere eller deaktivere lokal optagelse på SD-kortet samt opsætte en tidsplan for, hvornår kameraet skal optage – f.eks. kun inden for bestemte tidsrum.

Bemærk: Optagelsestilstande kan kun ændres, hvis der er memorykort i kameraet.

Optagetilstande i SmartLife:

- **Event recording (hændelsesoptagelse)** → kameraet optager kun, når der registreres bevægelse eller en anden alarmhændelse. Denne tilstand sparer plads på SD-kortet.
- **Non-stop recording (kontinuerlig optagelse)** → kameraet optager hele tiden 24/7, indtil lagerpladsen er fyldt.

For at vælge den ønskede optagelsestilstand gøres følgende:

- Gå til kameraet på forsiden i SmartLife.
- Tryk på **Setting** → tryk på **Recording settings**.
- Tryk på **Recording mode** → vælg den ønskede optagelsestilstand.*

*Vi anbefaler at vælge **Event recording**, for at spare på plads på memorykortet.

For at aktivere eller deaktivere at optagelse skal gemmes på SD-kortet gøres følgende:

- Gå til kameraet på forsiden i SmartLife.
- Tryk på **Setting** → tryk på **Recording settings**.

- Ved **Local Recording** → aktiver eller deaktiver optagelse alt efter ønsket tilstand.

Ved **Schedule** kan man indstille faste tidsrum, hvor kameraet automatisk skal optage.

For at opsætte en optagelse i et tidsrum gøres følgende:

- Gå til kameraet på forsiden i SmartLife.
- Tryk på **Setting** → tryk på **Recording settings**.
- Tryk på **Schedule** → tryk på **Add**.
- Opsæt et tidspunkt for, hvornår kameraet skal starte optagelse (f.eks. kl 22:00) samt hvor ofte det skal gentages → sæt **Local Recording: On**.*
- Tryk **Add** igen → opsæt et nyt tidspunkt for, hvornår kameraet skal stoppe optagelse (f.eks. kl. 07:00) samt hvor ofte det skal gentages → sæt **Local Recording: Off**.*

***Bemærk**: Dette er Local Recording under Schedule, og ikke den generelle Local Recording på forsiden under Recording settings. Det er to forskellige funktioner.

SmartLife

08 · Live-visning

Live-visning

I SmartLife kan man følge kameraets optagelser i realtid, uanset hvor man befinder sig.

For at se optagelse i realtid gøres følgende:

- Gå til kameraet på forsiden i SmartLife → tryk på **Enter the device**.

Live-optagelser vises i realtid, så længe kameraet er tilsluttet strøm og WiFi.

SmartLife

09 · Afspil optagelser

Afspil optagelser

I SmartLife kan man gennemse tidligere optagelser fra microSD-kortet, hvis man eksempelvis ønsker at finde en specifik hændelse på en bestemt dato.

For at se gemte optagelser gøres følgende:

- Gå til kameraet på forsiden i SmartLife.

- Tryk på pilen i nederste højre hjørne under live-optagelsen for at skubbe menuen i bunden af skærmen op.
- Tryk på **Features** → tryk på **Playback**.

Tidligere optagelser kan gennemgås ved at vælge en ønsket dato og navigere frem eller tilbage i optagelserne.

SmartLife

10 · Notifikationer

Notifikationer

Gennem SmartLife kan man få besked på telefonen, når kameraet registrerer bevægelse eller personer.

Man kan tilpasse notifikationer for bevægelsesregistrering ved at gøre følgende:

- Under **Setting** → tryk på **Detection Alarm Settings** → deaktiver de felter, man ikke ønsker at få notifikationer for.

Generelle notifikationer for SmartLife

I SmartLife kan man ændre i generelle notifikationer fra appen ved at gøre følgende:

- Gå til forsiden i SmartLife.
- Tryk på **Me** i bunden af siden → tryk på **Message Center** → aktiver eller deaktiver notifikationer efter præference.

SmartLife

11 · Nightvision

Nightvision

Kameraet er udstyret med både sort-hvid nightvision og LED-lys, der muliggør farvet nightvision.

For at redigere i nightvision-indstillinger gøres følgende:

1. Gå til kameraet på forsiden i SmartLife → tryk på **Setting**.
2. Ved **Night Mode** → vælg mellem **Auto mode**, **Infrared mode** og **Color mode.**

Auto mode → kameraet styrer selv om de vil tænde eller slukke LED-lys.
Infrared mode → optagelser vil skifte til sort/hvid i mørke omgivelser, med infrarød sensor.

Color mode → optagelser vises i farvebilleder, også i mørke, ved brug af LED-lys. (anbefales)

SmartLife

12 · Bevægelsesdetektion

Bevægelsesdetektion

Kameraet registrerer bevægelse i det område, det overvåger, og sender straks en notifikation til SmartLife-appen. Funktionen kan tilpasses i følsomhed (lav, medium eller høj), så man undgår unødige alarmer. Den indbyggede sirene kan ligeledes slås til eller fra ved bevægelsesregistrering.

For at aktivere bevægelsesdetektering gøres følgende:

- Gå til kameraet på forsiden i SmartLife.
- Tryk på **Setting** → tryk på **Detection Alarm Settings**.
- Rediger indstillinger som ønsket.

For optimal brug, især udendørs, anbefaler vi følgende indstillinger (som kan ændres efter behov):

1. Gå til kameraet på forsiden i SmartLife.
2. Tryk på **Setting** → tryk på **Detection Alarm Settings.**
3. Ved **Motion Detection Alarm** → aktivér.
4. Ved **Alarm Sensitivity** → vælg **Low.**
5. Ved **Human Detection (Only Human Events)** → aktivér for at kameraet skal genkende menneskebevægelse.
6. Ved **Activity Area** → aktivér → vælg områder, der skal ignoreres, f.eks. en offentlig vej. **Bemærk**: Kun nødvendigt, hvis du vil afgrænse kameraets overvågningsområde.
7. Ved **Trigger siren** → hvis aktiveret, vil den indbyggede sirene automatisk gå i gang, hver gang kameraet registrerer bevægelse. Sirenen kan også aktiveres manuelt via kameraets forside i SmartLife-appen.

SmartLife

13 · To-vejs kommunikation

To-vejs kommunikation

Med to-vejs kommunikation kan man sende talebeskeder gennem kameraet, samt starte samtaler med to-vejs lyd. Det er specielt en nyttig funktion, hvis man vil sende en hurtig talebesked til familien fra kontoret af, eller vil skræmme tyven væk.

For at benytte to-vejs kommunikation gøres følgende:

- Gå til kameraet på forsiden af SmartLife.
- Tryk på **Setting** → tryk på **Basic Function Settings** → tryk på **Talk Mode**.
- Vælg den ønskede form for to-vejs kommunikation.

Ved One-Way Communication (talebeskeder):

- Hold mikrofon-ikonet inde under kameraets side nede, for at sende en besked gennem kameraet → slip mikrofonknappen for at afslutte beskeden.
  Lyden sendes kun fra telefonen til kameraet.

Ved Two-Way Communication (samtale):

- Tryk én gang på telefon-ikonet under kameraets side, for at starte en samtale med to-vejs lyd.
  Både kamera og telefonen sender og modtager lyd samtidig.

SmartLife

14 · Historik

Historik

I SmartLife kan man få et fuldt overblik over alle registrerede hændelser fra kameraet – f.eks. bevægelsesregistreringer – vist med både dato og tidspunkt.

- Gå til kameraet på forsiden i SmartLife.
- Tryk på **Messages** → en liste over tidligere hændelser ses med dato og tidspunkt.

SmartLife

15 · Multi-video

Multi-video

Med funktionen **Multi-video** kan man se live-video fra flere kameraer samtidigt på én skærm i SmartLife. Skærmen opdeles i felter (splitvisning), hvor hvert kamera vises i sit eget vindue.

Funktionen er især nyttig, hvis man har flere overvågningskameraer installeret, da man kan følge med i forskellige områder på samme tid – f.eks. indkørsel, have og hoveddør.

For at tilgå Multi-video gøres følgende:

- Gå til forsiden i SmartLife.
- Tryk på **Smart** nederst på side → tryk på **Multi-Video Preview**.

De forskellige optagelser vises nu samtidigt på skærmen. Naviger ved at dobbelttrykke for at zoome, swipe for at skifte side, og hold fingeren nede på en optagelse for at åbne det valgte kamera direkte med tilhørende kontrolpanel.

SmartLife

16 · Deling af adgang

Deling af SmartLife adgang

Hvis flere personer skal have adgang til live-optagelser og kunne styre indstillingerne, kan adgangen til kameraet deles via SmartLife-appen.

For at dele adgang til kameraet i SmartLife gøres følgende:

- Gå til kameraet på forsiden i SmartLife → tryk på **Setting**.
- Tryk på **Share Device** → vælg om det skal deles over SMS, e-mail, med en anden SmartLife bruger mm.
- Personen modtager et link til hjemmet i SmartLife (kræver stadig appen downloaded).

Bemærk: For at få adgang til kameraet og andre enheder kræves det, at SmartLife-appen er downloadet og installeret på smartphonen. Uden appen kan enhederne ikke administreres eller bruges.

Hvis man ønsker at dele adgang til hele hjemmet og alle tilhørende enheder gøres følgende:

- Gå til forsiden i Smartlife → tryk **Me** nederst i højre hjørne.
- Tryk **Home Management** → vælg det hjem der skal deles → tryk **Add Member**.
- Vælg hvilken rolle personen skal have (f.eks. Common Member) → vælg om det skal deles over SMS, e-mail, med en anden SmartLife bruger mm.
- Personen modtager et link til hjemmet i SmartLife (kræver stadig appen downloaded).

17 · Montering og placering

Montering og placering

Installation og opsætning af overvågningskameraet kan normalt gennemføres på få minutter.

- **Indsæt microSD-kort** → placer kortet i kameraets kortslot, inden montering (hvis der ønskes lokal lagring).
- **Placering** → monter kameraet i en højde på mindst 2,5 meter for at sikre det bedst mulige udsyn. Kameraet er beregnet til montering på lodrette flader.
- **Monter beslag** → fastgør det medfølgende beslag på en lodret overflade (f.eks. væg) med de medfølgende skruer og rawlplugs.
- **Fastgør kameraet** → montér kameraet på beslaget, ved at sætte den hvide plastikring fast, og skrue den til, så kameraet sættes sikkert fast på beslaget. Når ringen er spændt fast, kan kameraet justeres i den ønskede retning.