Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Fjernkontroll

Bruksanvisning – DanGear® fjernkontroll

- Til DanGear-alarmsystem
- 1 × CR2032-batteri
- Til- og frakobling



4 knapper
Alarmstyring og SOS

Over 3 sek.
Hold knappen inne

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Legg til enheten på alarmpanelet **4**
03 · Bruk **5**
04 · Batteri **6**
05 · SmartLife-appen **8**
06 · Montering og bruk **9**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Viktig ved oppsett

Legg fjernkontrollen til i alarmsentralen og test den etterpå. Kontroller at sentralen reagerer når du slår alarmen på og av og utløser SOS, før du tar funksjonene i bruk.

Ansvarsfraskrivelse

Som kjøper har du ansvar for at fjernkontrollen installeres, testes og brukes i tråd med bruksanvisningen. Vi har ikke ansvar for uteblitte alarmer eller funksjonsfeil som skyldes feil oppsett, manglende test eller avvik fra anvisningene.

Takk for at du har valgt vår DanGear®-fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan du slå alarmen av og på, aktivere skallsikring eller utløse en SOS-alarm uten å hente telefonen eller gå til panelet. På den firkantede modellen holder du SOS-knappen inne i omtrent tre sekunder for å utløse SOS.

Fjernkontrollen er liten og lett. Ha den på nøkkelknippet eller i lomma, så har du alarmens viktigste funksjoner for hånden.

Beskyttelse mot utilsiktet SOS-alarm
På den firkantede modellen må du trykke bevisst for å utløse SOS fra lomma eller veska. **Hold SOS-knappen inne i omtrent tre sekunder.**

Fjernkontrollen passer til vårt DanGear® HEIMDALL PRO™-alarmpanel med berøringsskjerm og vår DanGear®-alarmsentral med wifi. I SmartLife-appen kan du se status og historikk når du bruker fjernkontrollen.

01 · Generelt

Om fjernkontrollen

- **Fire funksjoner** – slå på alarmen, slå av alarmen, utløse SOS eller aktivere hjemmemodus.
- **Radioforbindelse** – fjernkontrollen kommuniserer med alarmsentralen over radio.
- **Lysdiode** – det blå lyset tennes når du trykker på en knapp.
- **Rekkevidde** – opptil 20 meter til alarmsentralen. Vegger, etasjeskillere og plassering påvirker den faktiske rekkevidden.
- **Varsler i SmartLife-appen** – ved alarm kan du få et varsel i appen. Innenfor radiorekkevidden kan du også styre alarmen med fjernkontrollen.
- **Strømforsyning** – ett CR2032-knappcellebatteri.
- **Batteritid** – omtrent ett år eller lenger, avhengig av hvor ofte fjernkontrollen brukes.
- **Feste** – bruk den medfølgende karabinkroken til å feste fjernkontrollen på nøkkelknippet.
- **Temperaturområde** – kan brukes fra −20 til 60 °C.

02 · Legg til enheten på alarmpanelet

Legg til enheten på alarmpanelet

Tips Legg helst til sensorer og tilbehør direkte på alarmpanelet. Åpne deretter **Accessories** i SmartLife-appen og gi hver enhet et navn, for eksempel etter hvor den er plassert.

Tastaturet på alarmpanelet støtter ikke æ, ø og å. Hvis du vil bruke disse tegnene i et navn, kan du skrive navnet i appen i stedet.

Legg til fjernkontrollen på alarmpanelet

1. Åpne **Indstillinger (innstillinger)** og deretter **Tilbehør** på alarmpanelet.
2. Velg fanen **Fjernbetjeninger (fjernkontroller)** til høyre på skjermen.
3. Trykk på **+** i venstre hjørne.
4. Trykk på **Start** på skjermen.
5. Trykk på en av knappene på fjernkontrollen slik at den blå lysdioden blinker.

6. Når panelet har funnet fjernkontrollen, vises den på skjermen.
7. Gi enheten et navn hvis du vil.
8. Trykk på **Enter** for å legge til fjernkontrollen.

Fjernkontrollen vises nå under **Fjernbetjeninger (fjernkontroller)**. Trykk på blyanten til venstre for enheten for å redigere den.

03 · Bruk

Bruk fjernkontrollen

Merk. Beskyttelse mot utilsiktet SOS-alarm
På den firkantede modellen krever SOS et lengre trykk, slik at et lett trykk i lomma eller veska ikke utløser alarmen. **Hold SOS-knappen inne i omtrent tre sekunder.**

Fjernkontrollen sender knappetrykkene til alarmsentralen over radio.

- De fire knappene styrer alarmens ulike moduser. Bildet nedenfor viser funksjonen til hver knapp.



- **Historikk** – på panelet og under **Log** i SmartLife-appen ser du tidligere alarmhendelser med dato og klokkeslett.
- **Test fjernkontrollen** – etter sammenkobling velger du en alarmmodus og sjekker at

panelet reagerer. Når du tester SOS på den firkantede modellen, **holder du SOS-knappen inne i omtrent tre sekunder**. Sjekk hendelsen på panelet og i appen.

- **Innstillinger** – endre generelle innstillinger, som varsler, under **Setting** i SmartLife-appen eller **Indstillinger** på panelet. Enkeltutstyr redigerer du under **Accessories** i appen eller **Tilbehør** på panelet.

04 · Batteri

Batteriet i fjernkontrollen

Begge fjernkontrollene bruker **ett CR2032-knappcellebatteri**. Hvis fjernkontrollen reagerer tregt eller lysdioden lyser svakt, kan det være på tide å bytte batteriet.

Her finner du CR2032-knappcellebatterier i fempakning.

Bytt batteri i den firkantede fjernkontrollen

1. Skru ut de tre små skruene på baksiden med en liten skrutrekker.
2. Ta av bakdekselet.
3. Batteriet sitter i den grønne delen på baksiden.



4. Skyv knappcellebatteriet forsiktig ut med skrutrekkeren.





5. Sett inn det nye batteriet, sett på bakdekselet og fest de tre skruene. Test at fjernkontrollen lyser og styrer alarmen.

Bytt batteri i den runde fjernkontrollen

1. Åpne bakdekselet med en flat skrutrekker nederst på fjernkontrollen.
2. Skyv knappcellebatteriet forsiktig ut av den grønne delen med en liten skrutrekker.



3. Sett inn det nye batteriet og trykk bakdekselet på til det klikker på plass. Test deretter at fjernkontrollen lyser og styrer alarmen.

05 · SmartLife-appen

SmartLife-appen og fjernkontrollen

Når fjernkontrollen er lagt til i alarmsystemet, kan du administrere den i SmartLife-appen.

Dette kan du gjøre i appen

- **Se status** – sjekk hvilken alarmmodus som er aktiv.
- **Varsler** – få varsel på telefonen når alarmen utløses.
- **Automatiseringer og scener** – la kompatible enheter reagere på statusen til alarmsentralen, for eksempel SOS, alarm eller at alarmen slås på og av. Opprett en scene i appen under **Scene** og deretter **Create Scene**.

Legg til fjernkontrollen via SmartLife-appen

1. Åpne alarmpanelets side og velg **Accessories**.
2. Trykk på **+** øverst til høyre.
3. Appen søker nå etter aktiverte enheter.
4. Aktiver fjernkontrollen slik at den blå lysdioden blinker.
5. Når meldingen **Adding is successful** vises, er fjernkontrollen lagt til. Du finner den

under **Remote**.

6. Trykk på enheten i appen for å endre navnet.

Legger du til fjernkontrollen på panelet, vises den automatisk i SmartLife-appen. Det fungerer også motsatt vei.

06 · Montering og bruk

Fest og bruk fjernkontrollen

- Fest fjernkontrollen på nøkkelknippet med den lille karabinkroken som følger med.
- Du kan bruke fjernkontrollen inne og ute. Rekkevidden er opptil 20 meter. Sjekk at alarmsentralen reagerer fra stedet der du vil bruke den.
- På den firkantede fjernkontrollen utløser du SOS-alarmen ved å holde SOS-knappen inne i omtrent tre sekunder.