Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Überwachungskamera

Bedienungsanleitung – DanGear®-WLAN-PTZ-Kamera mit 6 MP

- Für den Außenbereich
- WLAN 2,4 GHz
- SmartLife-App



6 MP
Videoauflösung

PTZ
Schwenken und Neigen per App

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Hinweise **4**
02 · Zur Kamera **4**
03 · Speicherkarte und Speicherung **5**
04 · Stromanschluss **6**
05 · Kamera über WLAN mit der App verbinden **7**
06 · Kamera über Kabel mit der App verbinden **8**
07 · SmartLife-App **9**
08 · Aufnahmemodus 10
09 · Liveansicht 11
10 · Aufnahmen abspielen 11
11 · Benachrichtigungen 12
12 · PTZ-Steuerung **12**
13 · Nachtsicht 13
14 · Bewegungserkennung 13
15 · Automatische Bewegungsverfolgung **14**
16 · Gespeicherte Kamerapositionen **15**
17 · Gegensprechfunktion 15
18 · Privatmodus **16**
19 · Verlauf 16
20 · Mehrere Kamerabilder gleichzeitig 16
21 · Zugriff teilen 17
22 · Montage und Standortwahl **18**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Wichtig für die korrekte Einrichtung

Wählen Sie den Montageort sorgfältig und prüfen Sie die Einstellungen. Schwaches WLAN, Gegenlicht oder ungünstige Benachrichtigungseinstellungen können das Bild und die Ereignismeldungen beeinträchtigen.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, fehlende Aufnahmen oder Funktionsausfälle, die auf falsche Einrichtung, unzureichende WLAN-Abdeckung, ungeeignete Platzierung oder die Nichtbeachtung dieser Anleitung zurückzuführen sind. Als Nutzer sind Sie dafür verantwortlich, die Kamera gemäß Anleitung zu installieren, zu testen und zu verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere DanGear® MUNIN 6-MP-PTZ-Überwachungskamera mit WLAN entschieden haben. Hier erfahren Sie, wie Sie die Kamera einrichten und zu Hause oder unterwegs das Bild abrufen.

Mit 6 MP Auflösung und PTZ (Schwenken, Neigen und Zoomen) können Sie mit einer Kamera große Bereiche abdecken. Die Kamera unterstützt Farbnachtsicht, intelligente Bewegungserkennung und Gegensprechen. Über die SmartLife-App können Sie auf das Livebild zugreifen, Benachrichtigungen empfangen und Aufnahmen speichern. Die wetterfeste Kamera ist für stabilen Ganzjahresbetrieb ausgelegt und eignet sich für Privathaushalte und Gewerbe.

Folgen Sie den Schritten zur Montage und Einrichtung in der SmartLife-App. Anschließend lernen Sie die Funktionen der Kamera kennen.

01 · Hinweise

Wichtige Hinweise

Lesen Sie vor der Einrichtung von Kamera und App die folgenden Sicherheitshinweise.

- **Speicherkarte.** Setzen Sie die Karte bei stromloser Kamera ein. Schließen Sie anschließend die Stromversorgung an und richten Sie die Kamera in der App ein.
- **Stromversorgung.** Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil. Eine ungeeignete Stromversorgung kann die Kamera beschädigen oder zu Aussetzern führen.
- **WLAN-Empfang.** Bei drahtloser Anbindung benötigt die Kamera ein stabiles 2,4-GHz-Signal. Prüfen Sie den Empfang am Montageort und verwenden Sie bei Bedarf einen WLAN-Repeater.
- **Ausrichtung.** Richten Sie die Kamera nicht unmittelbar auf die Sonne oder starke Scheinwerfer. Das Gegenlicht kann Einzelheiten im Bild überstrahlen.
- **Montagehöhe.** Wir empfehlen mindestens 2,5 Meter für einen guten Überblick und um den direkten Zugriff auf die Kamera zu erschweren.
- **Netzwerksicherheit.** Verwenden Sie für WLAN und App-Konto jeweils ein starkes, eigenes Passwort.
- **Aktualisierungen.** Prüfen Sie in der SmartLife-App regelmäßig, ob neue Kamerafirmware verfügbar ist. Updates können neue Funktionen und Sicherheitsverbesserungen enthalten.
- **Witterung.** Bei korrekter Montage verträgt die Kamera Regen und Schneeregen. Siehe **Montage und Standort**.
- **Motion Detection.** Eine zu hohe Empfindlichkeit kann insbesondere im Außenbereich unnötige Meldungen auslösen. Beginnen Sie mit den Empfehlungen unter **Bewegungserkennung** und testen Sie vor Ort.

02 · Zur Kamera

Zur Kamera

Die Kamera bietet folgende Funktionen.

- **Auflösung.** Die Kamera zeichnet mit 6 MP (3K) auf. Das Livebild wird in 1080p (2 MP) übertragen. Laden Sie eine Aufnahme unter **Playback** in der App herunter, um die

volle Auflösung zu sehen.

- **PTZ.** Die Kamera lässt sich horizontal um 355° schwenken und vertikal um 90° neigen. Details können Sie mit dem 6-fachen Digitalzoom vergrößern.
- **Nachtsicht →** Die Kamera bietet drei Modi: Infrarot für ein Schwarz-Weiß-Bild, LED-Licht für Farbe und Vollfarb-Nachtsicht ohne Infrarot und mit LED. So sehen Sie auch im Dunkeln deutlich. Bei Nachtsicht mit Infrarot- oder LED-Licht zeichnet die Kamera mit 25 Bildern pro Sekunde auf. Bei Farbnachtsicht ohne LED-Licht sind es 15 Bilder pro Sekunde, da die Bildverarbeitung in diesem Modus mehr Rechenleistung benötigt.
- **Bewegungserkennung.** Bei erkannter Bewegung kann die Kamera über die SmartLife-App eine Nachricht senden.
- **Gegensprechen.** Über Mikrofon und Lautsprecher der Kamera können Sie in der App mit der Person vor der Kamera sprechen.
- **WLAN.** Verwenden Sie ein separates 2,4-GHz-Netz. Für die Einrichtung werden weder 5 GHz noch ein gemeinsames 2,4-/5-GHz-Netz unterstützt.
- **Innen und außen.** Sie können die Kamera sowohl in Innenräumen als auch im Freien verwenden.
- **Wetterfestes Gehäuse.** Das Kameragehäuse ist nach IP65 geschützt und für Regen und Schnee ausgelegt. Schützen Sie die Anschlüsse vor Feuchtigkeit.
- **Speicher.** Speichern Sie Aufnahmen lokal auf einer microSD-Karte mit bis zu 128 GB.
- **Integrierte Sirene –** bei erkannter Bewegung kann die Kamera einen Sirenenton ausgeben.
- **SmartLife-App.** Rufen Sie Livebild, gespeicherte Clips, Benachrichtigungen und Ereignisverlauf auf.

Die folgenden Abschnitte erläutern die Bedienung Schritt für Schritt.

03 · Speicherkarte und Speicherung

Speicherkarte und Speicherung

Die Kamera speichert lokale Aufnahmen auf der microSD-Karte. Lassen Sie die Karte in der Kamera, um gespeicherte Ereignisse in der SmartLife-App anzusehen.

Wichtig. Setzen Sie die Speicherkarte ein, bevor Sie die Stromversorgung anschließen und die Kamera in der App hinzufügen.

- DanGear® microSD-Karte, 64 GB (U3). Je nach Einstellung reicht sie für rund zehn Tage Daueraufnahme.*
- DanGear® microSD-Karte, 128 GB (U3). Je nach Einstellung reicht sie für rund zwanzig Tage Daueraufnahme.*

***Hinweis.** Bei **Event recording** werden nur Ereignisse aufgezeichnet. Bei 10 bis 20 kurzen Clips pro Tag bleiben Aufnahmen wesentlich länger gespeichert. Die Dauer hängt von Cliplänge und Bildeinstellungen ab. Siehe **Aufnahmemodus**.

Kartenwahl. Wir empfehlen unsere DanGear® microSD-Karten für Überwachungskameras. Sie sind für die wiederholten Schreibvorgänge bei Videoaufnahmen ausgelegt.

Speicherkarte einsetzen

Der Speicherkartenschacht befindet sich oben an der Kamera.

1. Schalten Sie die Kamera vollständig aus. Trennen Sie gegebenenfalls auch die externe Stromversorgung.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Kartenschachts.
3. Schieben Sie die microSD-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten vorsichtig ein.
4. Die Karte sitzt richtig, wenn sie in der Halterung einrastet.

Speicherkarte formatieren

So löschen Sie alle Aufnahmen und formatieren die Karte neu. Sichern Sie vorher die Clips, die Sie behalten möchten.

1. Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
2. Öffnen Sie **Setting** und tippen Sie auf **Storage Settings**.
3. Tippen Sie auf **Format** und bestätigen Sie mit Confirm.

Die Karte ist nun formatiert. Alle zuvor darauf gespeicherten Inhalte sind gelöscht.

04 · Stromanschluss

Stromanschluss

Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an, bevor Sie sie in der SmartLife-App einrichten. Für den Betrieb benötigt die Kamera dauerhaft Strom.

1. Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Netzteil und dem 1,5 Meter langen Kabel an eine normale Steckdose an.
2. Verbinden Sie zuerst das Kabel mit dem Stromanschluss der Kamera. → Stecken Sie anschließend das Netzteil in die Steckdose.
3. Ist die Steckdose weiter entfernt → verwenden Sie eine passende 12-V-Verlängerung mit 5 oder 10 Metern Länge.

Hinweis. Die Kamera hat keinen eingebauten Akku und benötigt daher eine dauerhafte Stromversorgung.

05 · Kamera über WLAN mit der App verbinden

Kamera mit der SmartLife-App verbinden

So fügen Sie die Kamera in der SmartLife-App hinzu, um das Livebild zu sehen und Einstellungen zu ändern.

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN, das die Kamera nutzen soll, und aktivieren Sie Bluetooth.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Kamera mit Strom versorgt wird.
3. Öffnen Sie die SmartLife-App, tippen Sie oben rechts auf **+** und wählen Sie **Add Device**.
4. Halten Sie das Smartphone in die Nähe der Kamera und warten Sie, bis das Gerät in der App erscheint.
5. Sobald die Kamera zum Hinzufügen bereit ist, bewegt sie sich, piept einmal und meldet „Wait for connection“.
6. Tippen Sie auf die Kamera in der App, um sie hinzuzufügen.
7. Prüfen Sie das angezeigte WLAN und tippen Sie zur Bestätigung auf **Next**.
8. Die Kamera bestätigt die Verbindung mit „WiFi connect success“.
9. Tippen Sie auf **Done**, um die Einrichtung abzuschließen.

Die Kamera ist jetzt verbunden. Sie können das Livebild in der App aufrufen.

06 · Kamera über Kabel mit der App verbinden

Anschluss per Netzwerkkabel oder PoE-Splitter

Auch per Netzwerkkabel lässt sich die Kamera in der SmartLife-App bedienen. Ethernet bietet sich besonders bei schwachem oder wechselhaftem WLAN-Empfang am Montageort an.

Kamera anschließen

1. Verbinden Sie den Ethernetanschluss der Kamera über ein Netzwerkkabel mit einem freien LAN-Port des Routers oder eines Netzwerkswitches.
2. Schließen Sie die Kamera an die Stromversorgung an.
   Für PoE verwenden Sie einen geeigneten PoE-Switch oder Injektor und den separaten PoE-Splitter für die MUNIN. Strom und Daten laufen bis zum Splitter über ein Netzwerkkabel. Schließen Sie dessen beide Stecker an die Kamera an.
3. Verbinden Sie das Smartphone mit einem WLAN im selben lokalen Netzwerk wie die Kamera.

Kamera in der SmartLife-App hinzufügen

1. Öffnen Sie die SmartLife-App.
2. Tippen Sie oben rechts auf **+** und wählen Sie **Add Device**.
3. Wählen Sie **Add Manually**.
4. Wählen Sie die Kategorie **Camera & Lock**.
5. Wählen Sie **Smart Camera (WiFi)**.
6. Tippen Sie oben rechts auf die Einrichtungsmethode und wählen Sie **QR Code for Camera**.
7. Wählen Sie **Cable**. Damit verwendet die Kamera das Netzwerkkabel. Andernfalls kann sie trotz eingestecktem Kabel versuchen, die WLAN-Verbindung zu nutzen.
8. Tippen Sie auf **Next** und folgen Sie den Anweisungen in der App.
9. Sobald der QR-Code auf dem Smartphone erscheint, halten Sie das Display vor das Kameraobjektiv, damit die Kamera den Code scannt.
10. Warten Sie, bis die Kamera verbunden und der SmartLife-App hinzugefügt wurde.

11. Tippen Sie auf **Done**, um die Einrichtung abzuschließen.

Die Kamera ist jetzt per Kabel verbunden. In der SmartLife-App können Sie das Livebild ansehen und die Kameraeinstellungen ändern.

> **Hinweis.** Wenn die Kamera bereits per WLAN eingebunden ist, entfernen Sie sie aus der SmartLife-App und fügen Sie sie mit **Cable** erneut hinzu, um auf Netzwerkkabel umzusteigen.

07 · SmartLife-App

SmartLife-App

Nach dem Hinzufügen können Sie auf der Kameraseite in der SmartLife-App das Livebild öffnen, Meldungen lesen und die Kamera steuern.

Diese Funktionen bietet die App

- **Aufnahmemodus wechseln**
- **Livebild ansehen**
- **Gespeicherte Aufnahmen abspielen**
- **Benachrichtigungen einstellen**
- **Kamerakopf und Zoom steuern**
- **Nachtsicht aktivieren**
- **Bewegungserkennung einstellen**
- **Automatische Bewegungsverfolgung aktivieren**
- **Feste Kameraposition speichern**
- **Gegensprechen nutzen**
- **Privatmodus aktivieren**
- **Verlauf ansehen**
- **Mehrere Kameras gleichzeitig ansehen**
- **Zugriff mit anderen teilen**

So verwenden Sie die Funktionen und passen die Einstellungen an.

SmartLife-App

08 · Aufnahmemodus

Aufnahmemodus

Öffnen Sie **Recording settings** in der SmartLife-App. Hier wählen Sie den Aufnahmemodus, schalten die lokale Aufzeichnung auf der Karte ein oder aus und legen Aufnahmezeiten fest.

Hinweis. Der Aufnahmemodus lässt sich nur bei eingelegter Speicherkarte ändern.

Aufnahmemodi in der SmartLife-App

- **Event recording (Ereignisaufzeichnung).** Die Kamera zeichnet nur bei Bewegung oder einem anderen Alarmereignis auf. Das spart Platz auf der Karte.
- **Non-stop recording (Daueraufnahme).** Die Kamera zeichnet fortlaufend auf die Speicherkarte auf, auch in Zeiten ohne Bewegung.

So wählen Sie den Aufnahmemodus

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Recording settings**.
- Tippen Sie auf **Recording mode** und wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus.*

*Wählen Sie **Event recording**, wenn Sie Speicherplatz sparen möchten.

Aufzeichnung auf der Speicherkarte ein- oder ausschalten

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Recording settings**.
- Schalten Sie **Local Recording** nach Bedarf ein oder aus.

Unter **Schedule** legen Sie feste Aufnahmezeiten fest.

So planen Sie eine Aufnahme für einen bestimmten Zeitraum

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Recording settings**.

- Tippen Sie auf **Schedule** und dann auf **Add**.
- Legen Sie die Startzeit fest, etwa 22:00 Uhr, und wählen Sie die gewünschten Wiederholungstage. Stellen Sie **Local Recording: On** ein.*
- Tippen Sie erneut auf **Add**. Legen Sie die Endzeit fest, etwa 07:00 Uhr, und wählen Sie die gewünschten Wiederholungstage. Stellen Sie **Local Recording: Off** ein.*

***Hinweis.** Local Recording unter Schedule steuert den jeweiligen Zeitplaneintrag. Der Hauptschalter Local Recording unter Recording settings ist eine separate Einstellung.

SmartLife-App

09 · Liveansicht

Liveansicht

In der SmartLife-App können Sie das Livebild der Kamera auch unterwegs ansehen, wenn Kamera und Handy mit dem Internet verbunden sind.

So öffnen Sie das Livebild

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App und tippen Sie auf **Enter the device**.

Das Livebild ist verfügbar, wenn die Kamera eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden ist.

SmartLife-App

10 · Aufnahmen abspielen

Aufnahmen abspielen

In der SmartLife-App können Sie ältere Aufnahmen von der microSD-Karte abspielen, beispielsweise um ein bestimmtes Ereignis an einem bestimmten Datum zu finden.

So rufen Sie gespeicherte Aufnahmen auf

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie auf den Pfeil unten rechts unter dem Livebild, um das Menü am unteren Bildschirmrand zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Features** und dann auf **Playback**.

Wählen Sie ein Datum und navigieren Sie in der Aufnahme vor oder zurück, um ein früheres Ereignis zu sehen.

SmartLife-App

11 · Benachrichtigungen

Benachrichtigungen

Über die SmartLife-App erhalten Sie auf Wunsch eine Nachricht auf dem Smartphone, wenn die Kamera eine Bewegung oder eine Person erkennt.

Wenn Sie zu Hause sind, können Sie den Privatmodus einschalten. Die Kamera wechselt in den Ruhezustand und pausiert Ton, Aufzeichnung und Benachrichtigungen.

So aktivieren Sie den Privatmodus

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting**, wählen Sie **Private Mode** und schalten Sie die Funktion ein.

So passen Sie Meldungen zur Bewegungserkennung an

- Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Detection Alarm Settings**. Deaktivieren Sie die Ereignisse, zu denen Sie keine Benachrichtigung wünschen.

Allgemeine Benachrichtigungen der SmartLife-App

So ändern Sie die allgemeinen Benachrichtigungen der SmartLife-App

- Öffnen Sie die Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie unten auf **Me** und öffnen Sie **Message Center**. Schalten Sie die gewünschten Benachrichtigungen dort ein oder aus.

12 · PTZ-Steuerung

PTZ-Steuerung

In der App können Sie die Kamera horizontal schwenken (Pan), vertikal neigen (Tilt) und den Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern.

So steuern Sie die Kamerarichtung

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.

- Tippen Sie auf **Enter the device** und wählen Sie unten auf dem Bildschirm **Direction**.
- Halten Sie im Steuerfeld den Pfeil für die gewünschte Richtung gedrückt. Der Kamerakopf bewegt sich, solange Sie den Pfeil gedrückt halten.
- **Zoom.** Legen Sie zwei Finger auf das Livebild. Ziehen Sie sie zum Vergrößern auseinander und zum Verkleinern zusammen, wie bei einem Foto auf dem Smartphone.

PTZ-Steuerung

13 · Nachtsicht

Nachtsicht

Die Kamera verfügt über einen fortschrittlichen, lichtempfindlichen Sony-Sensor, der im Dunkeln ohne LED-Licht oder Infrarotdioden in Farbe filmen kann.

So aktivieren Sie die Farbnachtsicht:

1. Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App → tippen Sie auf **Setting**.
2. Wählen Sie unter **Night Mode** die Option **Color mode**.
3. Wählen Sie unter **IR Night Vision** die Option **Off**.

Die Kamera zeigt jetzt Farbbilder im Dunkeln. **Hinweis**: Für diese Einstellung ist etwas Licht aus der Umgebung erforderlich, zum Beispiel von einer Lampe oder Straßenlaterne.

So verwenden Sie weißes LED-Licht oder Infrarotlicht der Kamera

- Wählen Sie unter **IR Night Vision** die Option **Open**.

PTZ-Steuerung

14 · Bewegungserkennung

Bewegungserkennung

Bei erkannter Bewegung kann die Kamera eine Benachrichtigung über die SmartLife-App senden. Wählen Sie je nach Montageort eine niedrige, mittlere oder hohe Empfindlichkeit. Legen Sie außerdem fest, ob die Sirene bei Bewegung ertönen soll.

So aktivieren Sie die Bewegungserkennung

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.

- Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Detection Alarm Settings**.
- Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an.

Beginnen Sie im Außenbereich mit den folgenden Einstellungen und passen Sie diese vor Ort an.

1. Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
2. Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Detection Alarm Settings**.
3. Wählen Sie unter **Alarm Sensitivity** die Stufe **Low**.
4. Aktivieren Sie **Human Detection (Only Human Events)**.
5. Aktivieren Sie **Activity Area**, wenn Sie den Erkennungsbereich eingrenzen möchten. Lassen Sie etwa die Straße außerhalb des Bereichs und testen Sie die Einstellung vor Ort. **Hinweis.** Diese Auswahl betrifft die Bewegungserkennung. Das Kamerabild kann weiterhin mehr als die ausgewählte Zone zeigen.
6. Deaktivieren Sie **Motion Detection Alarm** nach dem Einschalten der Personenerkennung, wenn Sie nur bei erkannten Personen benachrichtigt werden möchten.
7. Bei aktiver Option **Trigger siren** kann die Sirene bei einem erkannten Ereignis ertönen. Sie lässt sich auch auf der Kameraseite in der SmartLife-App manuell starten.

Mit diesen Einstellungen konzentrieren sich die Meldungen auf erkannte Personen. Meldungen durch Autos, Tiere oder Pflanzen in Bewegung werden dadurch seltener.

15 · Automatische Bewegungsverfolgung

Automatische Objektverfolgung

Mit eingeschalteter Bewegungsverfolgung richtet sich der Kamerakopf auf die erkannte Person oder den bewegten Gegenstand aus.

Das ist gerade im Freien und auf größeren Flächen hilfreich. Die Kamera kann Personen verfolgen, ohne dass Sie sie in der SmartLife-App manuell nachführen.

So aktivieren Sie die automatische Bewegungsverfolgung

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App → tippen Sie auf **Setting**.
- Öffnen Sie **Detection Alarm Settings** → wählen Sie **Motion Tracking** → aktivieren Sie die Funktion.

16 · Gespeicherte Kamerapositionen

Gespeicherte Kamerapositionen

Sie können bis zu sechs Kamerapositionen speichern und in kompatiblen Automatisierungen der SmartLife-App verwenden. Nach einer Bewegung kann die Kamera zum Beispiel zur voreingestellten Ansicht der Einfahrt zurückkehren.

So speichern Sie eine Kameraposition

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Preset Point**.
- Wählen Sie die gewünschte Position unter **Preset Point 1–6**.
- Halten Sie den jeweiligen Richtungspfeil gedrückt, bis die Kamera wie gewünscht ausgerichtet ist. Tippen Sie dann auf **Save**, um die Position zu speichern.

Die zuletzt gewählte Position dient jetzt als Ausgangspunkt. Bei einer erkannten Bewegung kann sich die Kamera vorübergehend anders ausrichten und anschließend zur gespeicherten Position zurückkehren.

Hinweis. Im Livebild lässt sich die Kamerarichtung weiterhin über das Steuerfeld manuell ändern.

Gespeicherte Kamerapositionen

17 · Gegensprechfunktion

Gegensprechfunktion

Über Mikrofon und Lautsprecher können Sie eine Durchsage machen oder mit der Person vor der Kamera sprechen, etwa wenn Sie im Büro sind und jemand vor Ihrer Haustür steht.

So verwenden Sie die Gegensprechfunktion

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting**, wählen Sie **Basic Function Settings** und anschließend **Talk Mode**.
- Wählen Sie den gewünschten Sprechmodus.

One-Way Communication (Durchsage)

- Halten Sie auf der Kameraseite das Mikrofonsymbol gedrückt, während Sie sprechen. Lassen Sie es anschließend los. Der Ton wird vom Smartphone zur Kamera übertragen.

Two-Way Communication (Gespräch)

- Tippen Sie einmal auf das Telefonsymbol auf der Kameraseite, um ein Gespräch zu beginnen. Beide Seiten können gleichzeitig hören und sprechen.

18 · Privatmodus

Privatmodus

Schalten Sie den Privatmodus ein, wenn Sie die Kamera vorübergehend pausieren möchten, etwa wenn Sie zu Hause sind. Bild, Mikrofon und Lautsprecher werden deaktiviert. Aufnahme und Benachrichtigungen pausieren ebenfalls.

So aktivieren Sie den Privatmodus

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting**, wählen Sie **Private Mode** und schalten Sie die Funktion ein.

Wenn Sie **Private Mode** ausschalten, nimmt die Kamera den normalen Betrieb wieder auf.

Privatmodus

19 · Verlauf

Verlauf

In der SmartLife-App sehen Sie die erfassten Kameraereignisse, etwa erkannte Bewegung, jeweils mit Datum und Uhrzeit.

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie auf **Messages**, um frühere Ereignisse mit Datum und Uhrzeit zu sehen.

Privatmodus

20 · Mehrere Kamerabilder gleichzeitig

Mehrere Kamerabilder gleichzeitig

Mit **Multi-video** in der SmartLife-App sehen Sie die Livebilder mehrerer Kameras gleichzeitig. Das Bild jeder Kamera erscheint in einer eigenen Kachel.

Mit mehreren Kameras können Sie verschiedene Bereiche gleichzeitig sehen, etwa Einfahrt, Garten und Haustür.

So zeigen Sie mehrere Kameras gleichzeitig an

- Öffnen Sie die Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie unten auf **Smart** → und wählen Sie **Multi-Video Preview**.

Die Kamerabilder werden gleichzeitig angezeigt. Tippen Sie zweimal zum Zoomen und wischen Sie zum Seitenwechsel. Halten Sie ein Kamerabild gedrückt, um die jeweilige Kamera mit ihren Bedienelementen zu öffnen.

Privatmodus

21 · Zugriff teilen

Zugriff in der SmartLife-App teilen

Sie können den Kamerazugriff in der SmartLife-App mit weiteren Personen teilen, damit auch sie das Livebild sehen. Welche Einstellungen sie ändern dürfen, hängt vom freigegebenen Zugriff ab.

So geben Sie eine einzelne Kamera in der SmartLife-App frei

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App → tippen Sie auf **Setting**.
- Tippen Sie auf **Share Device** → wählen Sie eine Freigabemethode, etwa SMS, E-Mail oder ein anderes Konto der SmartLife-App.
- Die eingeladene Person erhält eine Einladung und benötigt die SmartLife-App für den Zugriff auf die Kamera.

Hinweis. Die eingeladene Person benötigt die auf ihrem Smartphone installierte SmartLife-App, um freigegebene Geräte aufzurufen und zu bedienen.

So teilen Sie den Zugriff auf das gesamte Zuhause und seine Geräte

- Öffnen Sie die Startseite der SmartLife-App → tippen Sie unten rechts auf **Me**.
- Tippen Sie auf **Home Management** und wählen Sie das gewünschte Zuhause →

tippen Sie auf **Add Member**.

- Wählen Sie die Rolle, zum Beispiel Common Member → wählen Sie den Einladungsweg, etwa SMS, E-Mail oder ein Konto der SmartLife-App.
- Die eingeladene Person erhält eine Einladung und benötigt die SmartLife-App für den Zugriff auf die Kamera.

22 · Montage und Standortwahl

Montage und Standortwahl

Installation und Einrichtung der Kamera dauern in der Regel einige Minuten.

- **microSD-Karte einsetzen.** Wenn Sie lokal speichern möchten, setzen Sie die Karte vor der Montage bei stromloser Kamera ein.
- **Standort.** Für einen guten Überblick empfehlen wir eine Montagehöhe von mindestens 2,5 Metern.
- **Halterung montieren.** Befestigen Sie die Wandhalterung mit geeigneten Schrauben und Dübeln an einer senkrechten Fläche. Schrauben und Dübel liegen bei. Für Dachüberstände oder andere waagerechte Flächen ist eine separate Deckenhalterung erhältlich.
- **Kamera befestigen.** Setzen Sie die Kamera in die Halterung und ziehen Sie die beiden Schrauben an der Unterseite fest.
- **Strom anschließen.** Schließen Sie das 1,5 Meter lange Kabel an die Kamera an und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

Alternative Montage. Mit einer separaten Halterung für waagerechte Flächen können Sie die Kamera auch unter einem Dachüberstand montieren. Prüfen Sie in Ecken die Bewegungsfreiheit des Kamerakopfs.

Liegt die Steckdose mehr als 1,5 Meter entfernt, können Sie eine 12-V-Verlängerung mit 5 Metern oder 10 Metern verwenden.