Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Overvåkingskamera

Bruksanvisning – DanGear® batteridrevet wifikamera med 4 MP

- Innendørs og utendørs
- Batteri på 5.000 mAh
- SmartLife-appen



4 MP
Videooppløsning

4–8 m
Bevegelsesregistrering

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Merknader **4**
02 · Om kameraet **4**
03 · Minnekort og lagring **5**
04 · Batteri **6**
05 · Koble kameraet til appen **7**
06 · SmartLife-appen **8**
07 · Opptaksmodus 8
08 · Direktevisning 10
09 · Spill av opptak 10
10 · Varsler 10
11 · Nattsyn 11
12 · Bevegelsesregistrering 11
13 · Toveis tale 12
14 · Historikk 13
15 · Flere kamerabilder samtidig 13
16 · Del tilgang 13
17 · Montering og plassering **14**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Viktig ved oppsett

Legg til kameraet i SmartLife-appen og test bilde, opptak og varsler på det valgte stedet før endelig montering. Følg stegene i denne veiledningen.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for feil, manglende opptak eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett, manglende testing eller avvik fra denne bruksanvisningen. Som bruker har du ansvar for at kameraet installeres riktig og testes før bruk og deretter brukes som anvist.

Takk for at du har valgt vårt batteridrevne DanGear®-overvåkningskamera med wifi og 4 MP. Denne veiledningen gjelder modellen med 5 000 mAh batteri. Kameraet kan brukes inne eller ute på et sted med wifi-dekning, også der det mangler en stikkontakt.

Batteriet gjør at du kan montere kameraet uten fast strømkabel. I SmartLife-appen kan du se direktesendingen, spille av opptak og velge hvilke bevegelsesvarsler du vil motta.

Her ser du steg for steg hvordan du setter opp, monterer og bruker kameraet.

01 · Merknader

Viktig å vite

Les disse sikkerhetsrådene før du setter opp kameraet og appen.

- **Minnekort.** Slå alltid av kameraet før du setter inn kortet.
- **Wifi-signal.** Ved trådløs tilkobling trenger kameraet stabil dekning på 2,4 GHz. Kontroller dekningen på monteringsstedet og bruk om nødvendig en wifi-forsterker.
- **Av/på-knapp →** Knappen sitter på undersiden av kameraet. Hvis den er vanskelig å trykke inn gjennom gummidekselet → åpner du dekselet og holder selve knappen inne.
- **Plassering.** Unngå å rette kameraet rett mot solen eller kraftige lyskastere. Motlyset kan gjøre motivet vanskelig å se.
- **Monteringshøyde.** Vi anbefaler minst 2,5 meter for å få god oversikt og gjøre kameraet vanskeligere å nå.
- **Nettverkssikkerhet.** Velg sterke og forskjellige passord for wifi-nettet og appkontoen.
- **Oppdateringer.** Sjekk av og til i SmartLife-appen om kameraet har fått ny fastvare. Oppdateringer kan inneholde nye funksjoner og sikkerhetsforbedringer.
- **Vær.** Et riktig montert kamera tåler regn og sludd. Se **Montering og plassering**.

02 · Om kameraet

Om kameraet

Dette er de viktigste funksjonene i kameraet.

- **Batteridrift.** Modellen har et batteri på 5 000 mAh. Ved omtrent 3–5 aktiveringer per dag er to til fire måneder mellom ladingene et anslag.
- **Oppløsning.** Kameraet tar opp i 4 MP (2K). Last ned et opptak under **Playback** i SmartLife-appen for å se det i full oppløsning.
- **Nattsyn.** Velg automatisk modus, infrarødt lys for svart-hvitt-bilder eller kameraets hvite lysdioder for fargebilder i mørket.
- **Bevegelsesdeteksjon.** Kameraet kan sende varsel til SmartLife-appen ved bevegelse. Avhengig av plassering og vinkel er registreringsavstanden omtrent 4–8

meter.

- **Av/på-knapp →** Knappen sitter på undersiden av kameraet. Hvis den er vanskelig å trykke inn gjennom gummidekselet → åpner du dekselet og holder selve knappen inne.
- **Toveislyd.** Med den innebygde mikrofonen og høyttaleren kan du snakke med den som står ved kameraet, gjennom appen.
- **Wifi.** Velg et eget 2,4 GHz-nett. Kameraet støtter verken 5 GHz eller et felles 2,4-/5 GHz-nett ved oppsett.
- **Lagring.** Lagre opptakene lokalt på et microSD-kort på opptil 128 GB.
- **Innebygd sirene –** kameraet kan aktivere sirenen når det registrerer bevegelse.
- **Værbestandig hus.** Kamerahuset er IP65-klassifisert og laget for regn og snø. Beskytt kontaktene mot fukt.
- **Brukssted.** Kameraet er først og fremst beregnet for utendørs bruk, men kan også brukes inne.
- **SmartLife-appen.** Se direktesendingen, spill av lagrede klipp og åpne varsler og hendelseshistorikk.

Slik bruker du funksjonene steg for steg.

03 · Minnekort og lagring

Minnekort og lagring

Kameraet lagrer lokale opptak på microSD-kortet. La kortet stå i kameraet for å se lagrede hendelser i SmartLife-appen.

Viktig. Slå av kameraet når du setter inn minnekortet. Slå det på først når kortet sitter på plass.

- DanGear® microSD-kort, 64 GB (U3). Rommer omtrent ti døgn med kontinuerlig opptak, avhengig av innstillingene.*
- DanGear® microSD-kort, 128 GB (U3). Rommer omtrent tjue døgn med kontinuerlig opptak, avhengig av innstillingene.*

***Merk.** Med **Event recording** tas bare hendelser opp. Med 10–20 korte klipp om dagen kan du lagre opptak vesentlig lenger. Tiden avhenger av klipplengden og bildeinnstillingene.

Se **Opptaksmodus**.

Valg av kort. Vi anbefaler våre DanGear® microSD-kort til overvåkningskameraer. De er beregnet på gjentatt skriving ved videoopptak.

Sett inn minnekortet

Kortsporet sitter på undersiden av kameraet.

1. Slå kameraet helt av. Hvis det får strøm via kabel, kobler du også fra den eksterne strømforsyningen.
2. Åpne dekselet til kortsporet under kameraet.
3. Skyv microSD-kortet forsiktig inn med de gullfargede kontaktene ned.
4. Kortet sitter riktig når det klikker på plass i holderen.

Formater minnekortet

Slik sletter du alle opptakene og formaterer kortet på nytt. Ta først vare på klippene du vil beholde.

1. Åpne kameraet på startsiden i SmartLife-appen.
2. Åpne **Setting** og trykk på **Storage Settings**.
3. Trykk på **Format** og bekreft med **Confirm**.

Kortet er nå formatert. Alt tidligere innhold på kortet er slettet.

04 · Batteri

Batteri

Kameraet har et oppladbart batteri på 5 000 mAh. Lad det før første bruk og følg med på batterinivået i appen.

- **Lading.** Bruk den medfølgende USB-kabelen og adapteren.
- **Første lading.** Lad batteriet helt opp før du tar kameraet i bruk.
- **Driftstid.** Mange aktiveringer, langvarig direktesending og høy deteksjonsfølsomhet øker strømforbruket.
- **Batterivarsel.** SmartLife-appen kan varsle når batterinivået er lavt.
- **Mellom ladingene.** Ved omtrent 3–5 aktiveringer om dagen er to til fire måneder et

anslag. Kulde og hyppigere aktivitet kan gjøre at du må lade oftere.

Batteriinnstillinger

I SmartLife-appen kan du velge ved hvilket batterinivå mobilen skal varsle deg.

Slik kontrollerer du batterinivået og stiller inn varselet

- Åpne kameraet på startsiden i SmartLife-appen.
- Åpne **Setting** og velg **Power Management Settings**.
- Her ser du batterinivået. Trykk på **Low Battery Alert Threshold**.
- Velg prosentnivået som skal utløse et batterivarsel.

05 · Koble kameraet til appen

Koble kameraet til SmartLife-appen

Slik legger du til kameraet i SmartLife-appen for å se direktesendingen og endre innstillinger.

1. Koble mobilen til wifi-nettet kameraet skal bruke, og slå på Bluetooth.
2. Lad kameraet helt opp.
3. Hold av/på-knappen på undersiden inne til kameraet lyser grønt og sier «your camera is powered on».
4. Åpne SmartLife-appen, trykk på **+** øverst til høyre og velg **Add Device**.
5. Hold mobilen nær kameraet. Vekselvise røde og blå blink viser at kameraet er i paringsmodus og kan finnes i appen.
6. Trykk på kameraet i appen for å begynne å legge det til.
7. Kontroller wifinettverket som vises, og trykk på **Next** for å bekrefte.
8. Kameraet sier «your camera is connected to the WiFi» når tilkoblingen er opprettet.
9. Trykk på **Done** for å fullføre oppsettet.

Kameraet er nå tilkoblet, og du kan se direktesendingen i appen.

Feilsøking under oppsettet

Hvis kameraet ikke dukker opp eller ikke lar seg legge til, kan du prøve følgende.

1. Slå av kameraet.
2. Hold **av/på-knappen** inne til du hører tre pip etterfulgt av en melodi og kameraet blinker vekselvis rødt og blått.
3. Kameraet er nå tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.
4. Start oppsettet på nytt i SmartLife-appen.

06 · SmartLife-appen

SmartLife-appen

Når kameraet er lagt til, kan du åpne direktesendingen, lese varsler og styre kameraet fra samme side i SmartLife-appen.

Dette kan du gjøre i appen

- **Bytt opptaksmodus**
- **Se direktesendingen**
- **Spill av tidligere opptak**
- **Still inn varsler**
- **Aktiver nattsyn**
- **Still inn bevegelsesdeteksjon**
- **Bruk toveislyd**
- **Vis historikk**
- **Se flere kameraer samtidig**
- **Del tilgangen med andre**

Slik bruker du funksjonene og endrer innstillingene.

SmartLife-appen

07 · Opptaksmodus

Opptaksmodus

Åpne **Recording settings** i SmartLife-appen. Her velger du opptaksmodus, slår lokal lagring på kortet av eller på og bestemmer når kameraet skal ta opp.

Merk. Sett inn et minnekort for å kunne endre opptaksmodusen.

Opptaksmoduser i SmartLife-appen

- **Event recording (hendelsesopptak).** Kameraet tar bare opp ved bevegelse eller en annen alarmhendelse. Det sparer plass på kortet.
- **Non-stop recording (kontinuerlig opptak).** Kameraet tar opp fortløpende på minnekortet, også i perioder uten bevegelse.

Slik velger du opptaksmodus

- Åpne kameraet på startsiden i SmartLife-appen.
- Åpne **Setting** og velg **Recording settings**.
- Trykk på **Recording mode** og velg ønsket opptaksmodus.*

*Velg **Event recording** hvis du vil spare plass på minnekortet.

Slå opptak på minnekortet av eller på

- Åpne kameraet på startsiden i SmartLife-appen.
- Åpne **Setting** og velg **Recording settings**.
- Slå **Local Recording** av eller på etter behov.

Under **Schedule** kan du angi faste tider for opptak.

Slik planlegger du et opptak

- Åpne kameraet på startsiden i SmartLife-appen.
- Åpne **Setting** og velg **Recording settings**.
- Trykk på **Schedule** og deretter på **Add**.
- Velg når opptaket skal starte, for eksempel kl. 22.00, og hvilke dager det skal gjentas. Velg **Local Recording: On**.*
- Trykk på **Add** igjen. Velg når opptaket skal stoppe, for eksempel kl. 07.00, og hvilke dager det skal gjentas. Velg **Local Recording: Off**.*

***Merk.** Local Recording under Schedule styrer den planlagte hendelsen. Hovedbryteren Local Recording under Recording settings er en egen innstilling.

SmartLife-appen

08 · Direktevisning

Direktevisning

I SmartLife-appen kan du se kameraets direktebilde også når du er et annet sted, så lenge kameraet og telefonen har internettforbindelse.

Slik åpner du direktevisningen

- Åpne kameraet på startsiden i SmartLife-appen og trykk på **Enter the device**.

Du kan se direktesendingen når kameraet er slått på og har nettverkstilkobling.

SmartLife-appen

09 · Spill av opptak

Spill av opptak

I SmartLife-appen kan du spille av tidligere opptak fra microSD-kortet, for eksempel for å finne en bestemt hendelse på en gitt dato.

Slik ser du lagrede opptak

- Åpne kameraet på startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på pilen nederst til høyre under direktebildet for å åpne menyen nederst på skjermen.
- Trykk på **Features** og velg **Playback**.

Velg en dato og gå frem eller tilbake i opptakene for å se en tidligere hendelse.

SmartLife-appen

10 · Varsler

Varsler

I SmartLife-appen kan du få varsel på mobilen når kameraet registrerer bevegelse eller en person.

Slik endrer du bevegelsesvarslene

- Åpne **Setting** og velg **Detection Alarm Settings**. Slå av hendelsene du ikke ønsker

varsler om.

Generelle varsler fra SmartLife-appen

Slik endrer du de generelle varslene i SmartLife-appen

- Åpne startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på **Me** nederst og åpne **Message Center**. Slå deretter de ønskede varslene av eller på.

SmartLife-appen

11 · Nattsyn

Nattsyn

Kameraet har infrarød belysning for svart-hvitt-bilder om natten og hvitt LED-lys for fargebilder i mørket.

Slik endrer du innstillingene for nattsyn

1. Åpne kameraet på startsiden i SmartLife-appen → trykk på **Setting**.
2. Åpne **Night Mode**. Velg **Auto mode**, **Infrared mode** eller **Color mode**. **Auto mode** → kameraet styrer belysningen selv. **Infrared mode** → svart-hvitt-bilder med infrarødt lys. **Color mode** gir fargebilder med hvitt LED-lys.

SmartLife-appen

12 · Bevegelsesregistrering

Bevegelsesregistrering

Når kameraet registrerer bevegelse, kan det sende et varsel til SmartLife-appen. Velg lav, middels eller høy følsomhet ut fra forholdene på stedet. Du kan også velge om sirenen skal høres ved bevegelse.

Slik aktiverer du bevegelsesdeteksjon

- Åpne kameraet på startsiden i SmartLife-appen.
- Åpne **Setting** og velg **Detection Alarm Settings**.
- Tilpass innstillingene etter behov.

Utendørs kan du begynne med disse innstillingene og deretter tilpasse dem på stedet.

1. Åpne kameraet på startsiden i SmartLife-appen.
2. Åpne **Setting** og velg **Detection Alarm Settings**.
3. Slå på **Motion Detection Alarm**.
4. Under **Alarm Sensitivity** velger du **Low**.
5. Slå på **Human Detection (Only Human Events)** for å filtrere etter personer.
6. Slå på **Activity Area** hvis du vil avgrense hvor kameraet skal reagere. La for eksempel veien ligge utenfor, og prøv innstillingen ved å gå gjennom området. **Merk.** Dette gjelder bevegelsesvarsler. Selve bildet kan fortsatt vise mer enn den valgte sonen.
7. Når **Trigger siren** er slått på, kan sirenen starte når kameraet registrerer en hendelse. Du kan også starte den manuelt fra kamerasiden i SmartLife-appen.

SmartLife-appen

13 · Toveis tale

Toveis tale

Med mikrofonen og høyttaleren kan du gi en beskjed til den som står ved kameraet, eller føre en samtale. Det kan være praktisk hvis du vil hilse på noen ved døren mens du er på jobb.

Slik bruker du toveislyd

- Åpne kameraet på startsiden i SmartLife-appen.
- Åpne **Setting**, velg **Basic Function Settings** og deretter **Talk Mode**.
- Velg hvordan du ønsker å bruke lyden.

One-Way Communication (talebeskjed)

- Hold mikrofonknappen på kamerasiden inne mens du snakker, og slipp den når du er ferdig. Lyden går fra mobilen til kameraet.

Two-Way Communication (samtale)

- Trykk én gang på telefonikonet på kamerasiden for å starte en samtale. Begge parter kan høre og snakke samtidig.

SmartLife-appen

14 · Historikk

Historikk

I SmartLife-appen ser du hendelsene kameraet har registrert, for eksempel bevegelse, med dato og klokkeslett.

- Åpne kameraet på startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på **Messages** for å se tidligere hendelser med dato og klokkeslett.

SmartLife-appen

15 · Flere kamerabilder samtidig

Flere kamerabilder samtidig

Med **Multi-video** i SmartLife-appen kan du se direktesending fra flere kameraer samtidig. Hvert kamera får sitt eget felt på skjermen.

Med flere kameraer kan du følge ulike områder samtidig, for eksempel innkjørselen, hagen og inngangsdøren.

Slik viser du flere kameraer samtidig

- Åpne startsiden i SmartLife-appen.
- Trykk på **Smart** nederst → velg **Multi-Video Preview**.

Kamerabildene vises nå samtidig. Dobbelttrykk for å zoome og sveip for å bytte side. Hold inne et kameravindu for å åpne kameraet med tilhørende kontroller.

SmartLife-appen

16 · Del tilgang

Del tilgangen i SmartLife-appen

Du kan dele tilgangen til kameraet med andre i SmartLife-appen slik at også de kan se direktesendingen. Hvilke innstillinger de kan endre, avhenger av tilgangen du deler.

Slik deler du tilgang til ett kamera i SmartLife-appen

- Åpne kameraet på startsiden i SmartLife-appen → trykk på **Setting**.

- Trykk på **Share Device** → velg en delingsmåte, for eksempel SMS, e-post eller en annen konto i SmartLife-appen.
- Mottakeren får en invitasjon og trenger SmartLife-appen for å bruke kameraet.

Merk. Mottakeren må ha SmartLife-appen installert på mobilen for å åpne og bruke enhetene du deler.

Slik deler du tilgang til hele hjemmet og enhetene i det

- Åpne startsiden i SmartLife-appen → trykk på **Me** nederst til høyre.
- Trykk på **Home Management** og velg hjemmet du vil dele → trykk på **Add Member**.
- Velg rollen til personen, for eksempel Common Member → velg hvordan du vil sende invitasjonen, for eksempel via SMS, e-post eller en konto i SmartLife-appen.
- Mottakeren får en invitasjon og trenger SmartLife-appen for å bruke kameraet.

17 · Montering og plassering

Montering og plassering

Det tar vanligvis noen minutter å installere og sette opp kameraet.

- **Sett inn microSD-kortet.** Ønsker du lokal lagring, setter du inn kortet før montering mens kameraet er uten strøm.
- **Plassering.** Monter kameraet på en loddrett flate. Vi anbefaler minst 2,5 meters høyde for god oversikt.
- **Monter festet.** Skru det medfølgende festet fast på en loddrett flate, for eksempel en vegg. Bruk de medfølgende skruene og pluggene hvis de passer underlaget.
- **Fest kameraet.** Sett kameraet i festet og skru til den hvite plastringen slik at kameraet sitter sikkert. Rett deretter kameraet dit du ønsker og kontroller festet.