Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Überwachungskamera

Bedienungsanleitung – DanGear®-WLAN-Kamera mit 4 MP und großem Akku

- Für innen und außen
- Akku mit 9.000 mAh
- WLAN-Verbindung



4 MP
Videoauflösung

Gegensprechfunktion
Über die App hören und sprechen

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Hinweise **4**
02 · Zur Kamera **4**
03 · Speicherkarte und Speicherung **5**
04 · Batterie **6**
05 · Kamera mit der App verbinden **7**
06 · SmartLife-App **8**
07 · Aufnahmemodus 9
08 · Liveansicht 10
09 · Aufnahmen abspielen 10
10 · Benachrichtigungen 11
11 · LED-Licht 11
12 · Nachtsicht 12
13 · Bewegungserkennung 12
14 · Gegensprechfunktion 13
15 · Verlauf 14
16 · Mehrere Kamerabilder gleichzeitig 14
17 · Zugriff teilen 14
18 · Montage und Standortwahl **16**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Wichtig für die korrekte Einrichtung

Fügen Sie die Kamera der SmartLife-App hinzu und prüfen Sie Bild, Aufnahme und Benachrichtigungen am gewählten Ort vor der endgültigen Montage. Folgen Sie den Schritten dieser Anleitung.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, fehlende Aufnahmen oder Funktionsausfälle, die auf falsche Einrichtung, unterlassene Tests oder die Nichtbeachtung dieser Anleitung zurückzuführen sind.
Als Nutzer sind Sie dafür verantwortlich, die Kamera vor der Inbetriebnahme korrekt zu installieren und zu testen und sie gemäß Anleitung zu verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere DanGear®-WLAN-Kamera mit 4 MP und großem Akku entschieden haben. Dank Akku können Sie den Standort ohne feste Steckdose wählen. Im Dunkeln ermöglicht das eingebaute Ringlicht ein Farbbild.

Verbinden Sie die Kamera mit der SmartLife-App, um Livebild und Aufnahmen zu sehen, Mitteilungen zu erhalten und Einstellungen zu ändern. Für Ereignisaufnahmen reicht der Akkubetrieb.

Hier finden Sie die Schritte zur Einrichtung, Montage und Bedienung.

01 · Hinweise

Wichtige Hinweise

Lesen Sie vor der Einrichtung von Kamera und App die folgenden Sicherheitshinweise.

- **Speicherkarte.** Schalten Sie die Kamera vor dem Einsetzen der Karte aus.
- **WLAN-Empfang.** Bei drahtloser Anbindung benötigt die Kamera ein stabiles 2,4-GHz-Signal. Prüfen Sie den Empfang am Montageort und verwenden Sie bei Bedarf einen WLAN-Repeater.
- **Ausrichtung.** Richten Sie die Kamera nicht unmittelbar auf die Sonne oder starke Scheinwerfer. Das Gegenlicht kann Einzelheiten im Bild überstrahlen.
- **Montagehöhe.** Wir empfehlen mindestens 2,5 Meter für einen guten Überblick und um den direkten Zugriff auf die Kamera zu erschweren.
- **Netzwerksicherheit.** Verwenden Sie für WLAN und App-Konto jeweils ein starkes, eigenes Passwort.
- **Aktualisierungen.** Prüfen Sie in der SmartLife-App regelmäßig, ob neue Kamerafirmware verfügbar ist. Updates können neue Funktionen und Sicherheitsverbesserungen enthalten.
- **Witterung.** Bei korrekter Montage verträgt die Kamera Regen und Schneeregen. Siehe **Montage und Standort**.

02 · Zur Kamera

Zur Kamera

Die Kamera bietet folgende Funktionen.

- **Akkubetrieb** – der Akku hat 9.000 mAh. Bei mäßiger Aktivität mit wenigen Auslösungen täglich werden bis zu etwa drei Monate zwischen den Ladungen angegeben.
- **Auflösung** – das aktuelle Modell besitzt einen 4-MP-Sensor und gibt 4 MP aus. Um das Bild in voller Auflösung zu beurteilen, laden Sie eine gespeicherte Aufnahme über **Playback** in der SmartLife-App herunter.
- **Nachtsicht** – wählen Sie Infrarot für Schwarz-Weiß oder sichtbares LED-Licht für ein Farbbild im Dunkeln.

- **Bewegungserkennung** – die Kamera kann Bewegung in etwa 4–8 m Entfernung erkennen und die SmartLife-App benachrichtigen. Die Reichweite hängt von Montageort und Winkel ab.
- **Bildwinkel** – das Sichtfeld der Kamera beträgt 135°.
- **Ein-/Aus-Schalter –** der Schiebeschalter befindet sich an der Unterseite.
- **Gegensprechen.** Über Mikrofon und Lautsprecher der Kamera können Sie in der App mit der Person vor der Kamera sprechen.
- **WLAN** – verbinden Sie die Kamera mit einem 2,4-GHz-Netz. Verwendet der Router denselben Namen für mehrere Frequenzbänder und die Einrichtung schlägt fehl, können Sie einen eigenen Netzwerknamen für 2,4 GHz verwenden.
- **Speicher.** Speichern Sie Aufnahmen lokal auf einer microSD-Karte mit bis zu 128 GB.
- **Eingebautes LED-Licht –** das Ringlicht beleuchtet den Bereich bei Dunkelheit.
- **Wetterfestes Gehäuse.** Das Kameragehäuse ist nach IP65 geschützt und für Regen und Schnee ausgelegt. Schützen Sie die Anschlüsse vor Feuchtigkeit.
- **Einsatzort.** Die Kamera ist vor allem für den Außenbereich ausgelegt und kann auch innen verwendet werden.
- **SmartLife-App.** Rufen Sie Livebild, gespeicherte Clips, Benachrichtigungen und Ereignisverlauf auf.

Die folgenden Abschnitte erläutern die Bedienung Schritt für Schritt.

03 · Speicherkarte und Speicherung

Speicherkarte und Speicherung

Die Kamera speichert lokale Aufnahmen auf der microSD-Karte. Lassen Sie die Karte in der Kamera, um gespeicherte Ereignisse in der SmartLife-App anzusehen.

Wichtig. Setzen Sie die Speicherkarte bei ausgeschalteter Kamera ein. Schalten Sie das Gerät erst danach wieder ein.

- DanGear®-microSD-Karte mit 64 GB, U3 – eine Option für lokale Aufnahmen.
- DanGear®-microSD-Karte mit 128 GB, U3 – bietet mehr Platz für Ihre Videos.

Die Speicherdauer hängt von Kartenkapazität, Aufnahmemodus, Cliplänge und Aktivität vor der Kamera ab. Nutzen Sie bei Akkubetrieb die Ereignisaufnahme. Kontinuierliche

Aufnahme erfordert dauerhaft USB-Strom.

Kartenwahl. Wir empfehlen unsere DanGear® microSD-Karten für Überwachungskameras. Sie sind für die wiederholten Schreibvorgänge bei Videoaufnahmen ausgelegt.

Speicherkarte einsetzen

Der Speicherkartenschacht befindet sich an der Unterseite der Kamera.

1. Schalten Sie die Kamera vollständig aus. Trennen Sie gegebenenfalls auch die externe Stromversorgung.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Kartenschachts an der Unterseite der Kamera.
3. Schieben Sie die microSD-Karte vorsichtig mit den Goldkontakten nach unten in den mit TF bezeichneten Steckplatz.
4. Die Karte sitzt richtig, wenn sie in der Halterung einrastet.

Speicherkarte formatieren

So löschen Sie alle Aufnahmen und formatieren die Karte neu. Sichern Sie vorher die Clips, die Sie behalten möchten.

1. Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
2. Öffnen Sie **Setting** und tippen Sie auf **Storage Settings**.
3. Tippen Sie auf **Format** und bestätigen Sie mit **Confirm**.

Die Karte ist nun formatiert. Alle zuvor darauf gespeicherten Inhalte sind gelöscht.

04 · Batterie

Batterie

Die Kamera besitzt einen wiederaufladbaren Akku mit 9.000 mAh. Prüfen Sie den Akkustand in der App und laden Sie bei Bedarf.

- **Laden** – verwenden Sie das mitgelieferte USB-auf-USB-C-Kabel und ein geeignetes USB-Netzteil.
- **Erstes Aufladen.** Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- **Akkulaufzeit** – die Beispiele gelten für Ereignisaufnahmen. Aktivität, Livebild, Licht, Temperatur und WLAN beeinflussen die Zeit zwischen den Ladungen. Kontinuierliche

Aufnahme erfordert dauerhaft USB-Strom.
Bis zu fünf Monate an ruhigen Orten wie Lager, Garage oder Garten.
Etwa drei Monate bei mäßiger Aktivität, etwa in einer Einfahrt.
Ein halber bis ein Monat bei hoher Aktivität, etwa am Schaufenster oder im Treppenhaus.

- **Solarladung** – unser passendes 3,5-W-Solarpanel ist als Zubehör erhältlich und kann den Akku nachladen. Der Ertrag hängt von Sonne, Standort, Jahreszeit und Verbrauch ab. Prüfen Sie den Akkustand und laden Sie bei Bedarf über USB nach.
- **Akkuwarnung.** Bei niedrigem Ladestand kann die SmartLife-App eine Nachricht senden.
- **Wann nachladen?** Beobachten Sie den Akkustand an Ihrem Standort und nutzen Sie die Warnung bei niedrigem Stand zur Ladeplanung.
  Bei Kälte kann die Laufzeit kürzer sein und häufigeres Laden nötig werden.

Akkueinstellungen

In der SmartLife-App legen Sie fest, bei welchem Akkustand Sie eine Meldung erhalten möchten.

So prüfen Sie den Akkustand und stellen die Warnschwelle ein

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Power Management Settings**.
- Hier sehen Sie den Akkustand. Tippen Sie auf **Low Battery Alert Threshold**.
- Wählen Sie den Prozentwert, bei dem die Akkuwarnung ausgelöst werden soll.

05 · Kamera mit der App verbinden

Kamera mit der SmartLife-App verbinden

So verbinden Sie die Kamera mit der SmartLife-App, um das Livebild zu sehen und Einstellungen zu ändern.

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN, das die Kamera nutzen soll, und aktivieren Sie Bluetooth.
2. Laden Sie die Kamera vollständig auf.
3. Schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter** an der Unterseite auf **ON**. Eine Leuchte geht an

und die Kamera gibt ein Signal aus.

4. Öffnen Sie die SmartLife-App, tippen Sie oben rechts auf **+** und wählen Sie **Add Device**.
5. Wählen Sie links die Kategorie **Kamera und Schloss** und anschließend **Smart Camera (Wi-Fi)**.
6. Tippen Sie auf **Next**, bis das WLAN angezeigt wird. Bestätigen Sie das gewählte Netz mit **Next** und anschließend mit **Confirm and Proceed**.
7. Sobald der QR-Code erscheint, halten Sie das Smartphone etwa 15–20 cm vor das Objektiv.
8. Wenn die Kamera den Code erkannt hat, hören Sie zwei Signaltöne. Tippen Sie dann in der App auf I heard a prompt.
9. Tippen Sie nach erfolgreicher Verbindung auf „Done“, um die Einrichtung abzuschließen.

Fehlerbehebung bei der Einrichtung

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Kamera nicht erscheint oder sich nicht hinzufügen lässt.

1. Lassen Sie die Kamera eingeschaltet. Der Schalter muss auf **ON** stehen.
2. An der Unterseite neben dem Ein-/Aus-Schalter sitzt die **Reset-Taste**. Halten Sie sie gedrückt, bis ein Signalton ertönt.
3. Die Kamera ist jetzt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
4. Beginnen Sie die Einrichtung in der SmartLife-App erneut.

06 · SmartLife-App

SmartLife-App

Nach dem Hinzufügen können Sie auf der Kameraseite in der SmartLife-App das Livebild öffnen, Meldungen lesen und die Kamera steuern.

Diese Funktionen bietet die App

- **Aufnahmemodus ändern**
- **Livebild ansehen**

- **Gespeicherte Aufnahmen abspielen**
- **Mitteilungen einstellen**
- **LED-Licht steuern**
- **Nachtsicht aktivieren**
- **Bewegungserkennung einstellen**
- **Gegensprechfunktion nutzen**
- **Verlauf ansehen**
- **Mehrere Kameras gleichzeitig ansehen**
- **Zugriff mit anderen teilen**

So verwenden Sie die Funktionen und passen die Einstellungen an.

SmartLife-App

07 · Aufnahmemodus

Aufnahmemodus

Unter **Video recording mode** in der SmartLife-App wählen Sie den Aufnahmemodus, schalten die lokale Aufnahme auf der Karte ein oder aus und legen bei Bedarf einen Zeitplan fest.

Aufnahmemodi in der SmartLife-App

- **Ereignisaufnahme (dp_record_mode_1)** – die Kamera zeichnet bei Bewegung oder einem anderen Alarmereignis auf. Das spart Platz auf der Karte.
- **Kontinuierliche Aufnahme (dp_record_mode_2)** – erfordert eine dauerhafte USB-Stromversorgung. Prüfen Sie den freien Kartenspeicher und spielen Sie nach dem Einrichten eine Probeaufnahme ab.

So wählen Sie den Aufnahmemodus

1. Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
2. Tippen Sie auf **Setting** und anschließend auf **Video recording mode**.
3. Wählen Sie den Aufnahmemodus und tippen Sie auf **Confirm**.

Wählen Sie im Akkubetrieb **dp_record_mode_1** für Ereignisaufnahmen.

dp_record_mode_2 erfordert dauerhaft USB-Strom.

Aufzeichnung auf der Speicherkarte ein- oder ausschalten

1. Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
2. Tippen Sie auf **Setting** und öffnen Sie **SD card recording switch**.
3. Aktivieren Sie die Einstellung, um Aufnahmen auf der Karte zu speichern.
   Ist **SD card silent recording** eingeschaltet, werden Videos ohne Ton gespeichert.

SmartLife-App

08 · Liveansicht

Liveansicht

In der SmartLife-App können Sie das Livebild der Kamera auch unterwegs ansehen, wenn Kamera und Handy mit dem Internet verbunden sind.

So öffnen Sie das Livebild

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App und tippen Sie auf **Enter the device**.

Das Livebild lässt sich öffnen, wenn die Kamera eingeschaltet, per Akku oder USB versorgt und über WLAN online ist. Das Smartphone braucht ebenfalls Internet.

SmartLife-App

09 · Aufnahmen abspielen

Aufnahmen abspielen

In der SmartLife-App können Sie ältere Aufnahmen von der microSD-Karte abspielen, beispielsweise um ein bestimmtes Ereignis an einem bestimmten Datum zu finden.

So rufen Sie gespeicherte Aufnahmen auf

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie auf den Pfeil unten rechts unter dem Livebild, um das Menü am unteren Bildschirmrand zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Features** und dann auf **Playback**.

Wählen Sie ein Datum und navigieren Sie in der Aufnahme vor oder zurück, um ein früheres Ereignis zu sehen.

SmartLife-App

10 · Benachrichtigungen

Benachrichtigungen

Über die SmartLife-App erhalten Sie auf Wunsch eine Nachricht auf dem Smartphone, wenn die Kamera eine Bewegung oder eine Person erkennt.

So ändern Sie die Bewegungsmeldungen

- Öffnen Sie **Setting** und **Detection Alarm Settings** und schalten Sie **Human Detection** aus.
- Öffnen Sie **Setting** und **PIR Settings** und wählen Sie **Off**.

Allgemeine Benachrichtigungen der SmartLife-App

So ändern Sie die allgemeinen Benachrichtigungen der SmartLife-App

- Öffnen Sie die Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie unten auf **Me** und öffnen Sie **Message Center**. Schalten Sie die gewünschten Benachrichtigungen dort ein oder aus.

SmartLife-App

11 · LED-Licht

LED-Licht

Das weiße LED-Ringlicht um das Objektiv beleuchtet den Bereich, damit die Kamera im Dunkeln Farben darstellen kann.

So aktivieren Sie das LED-Licht über den Nachtmodus „Color mode“.

1. Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App → tippen Sie auf **Setting**.
2. Wählen Sie unter **Night Mode** den Eintrag **Color mode**.

So schalten Sie das LED-Licht manuell ein.

1. Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App → tippen Sie auf **Enter**

the device.

2. Tippen Sie auf den Pfeil unten rechts unter dem Livebild, um das Menü am unteren Bildschirmrand zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Light**.
   Unter **Switch** können Sie das LED-Licht manuell ein- und ausschalten.

   Unter **Timing** legen Sie Zeiten für das Ein- und Ausschalten des LED-Lichts fest.

SmartLife-App

12 · Nachtsicht

Nachtsicht

Die Kamera bietet Infrarotlicht für Schwarz-Weiß-Nachtaufnahmen und weißes LED-Licht für Farbbilder im Dunkeln.

So ändern Sie die Nachtsichteinstellungen

1. Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App → tippen Sie auf **Setting**.
2. Wählen Sie unter **Night Mode** zwischen **Infrared mode** und **Color mode**.
   Infrared mode → Schwarz-Weiß-Bild mit Infrarotlicht bei Dunkelheit.

   Color mode → Farbbild im Dunkeln mit weißem LED-Licht.

SmartLife-App

13 · Bewegungserkennung

Bewegungserkennung

Erkennt die Kamera Bewegung, kann sie eine Mitteilung an die SmartLife-App senden. Wählen Sie niedrige, mittlere oder hohe Empfindlichkeit und testen Sie, welche Einstellung am Standort passende Meldungen liefert.

So aktivieren Sie die Bewegungserkennung

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Detection Alarm Settings**.
- Aktivieren Sie **Human Detection (Only Human Events)** → wenn sich die Bewegungsmeldungen auf Personen konzentrieren sollen.

PIR-Einstellungen

Legen Sie fest, ob die Bewegungserkennung per **PIR** aktiv sein soll und wie empfindlich sie reagiert.

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie auf **Setting** und anschließend auf **PIR Settings**.
  Aus (Off) – die Bewegungserkennung ist ausgeschaltet.

  Niedrig (Low Sensitivity) – erfasst vor allem deutliche Bewegungen und kann unerwünschte Meldungen reduzieren.

  Mittel (Medium Sensitivity) – ausgewogenes Verhältnis von Empfindlichkeit und Meldungen.

  Hoch (High Sensitivity) – reagiert auch auf kleinere Veränderungen.

SmartLife-App

14 · Gegensprechfunktion

Gegensprechfunktion

Über Mikrofon und Lautsprecher können Sie eine Durchsage machen oder mit der Person vor der Kamera sprechen, etwa wenn Sie im Büro sind und jemand vor Ihrer Haustür steht.

So verwenden Sie die Gegensprechfunktion

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting**, wählen Sie **Basic Function Settings** und anschließend **Talk Mode**.
- Wählen Sie den gewünschten Sprechmodus.

One-Way Communication (Durchsage)

- Halten Sie das Mikrofonsymbol auf der Kameraseite gedrückt, während Sie sprechen. Lassen Sie es danach los.
  In diesem Modus läuft der Ton vom Smartphone zur Kamera.

Two-Way Communication (Gespräch)

- Tippen Sie einmal auf das Telefonsymbol auf der Kameraseite, um ein Gegenspräch zu starten.
  Kamera und Smartphone können dann gleichzeitig Ton senden und empfangen.

SmartLife-App

15 · Verlauf

Verlauf

In der SmartLife-App sehen Sie die erfassten Kameraereignisse, etwa erkannte Bewegung, jeweils mit Datum und Uhrzeit.

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie auf **Messages**, um frühere Ereignisse mit Datum und Uhrzeit zu sehen.

SmartLife-App

16 · Mehrere Kamerabilder gleichzeitig

Mehrere Kamerabilder gleichzeitig

Mit **Multi-video** in der SmartLife-App sehen Sie die Livebilder mehrerer Kameras gleichzeitig. Das Bild jeder Kamera erscheint in einer eigenen Kachel.

Mit mehreren Kameras können Sie verschiedene Bereiche gleichzeitig sehen, etwa Einfahrt, Garten und Haustür.

So zeigen Sie mehrere Kameras gleichzeitig an

- Öffnen Sie die Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie unten auf **Smart** → und wählen Sie **Multi-Video Preview**.

Die Kamerabilder werden gleichzeitig angezeigt. Tippen Sie zweimal zum Zoomen und wischen Sie zum Seitenwechsel. Halten Sie ein Kamerabild gedrückt, um die jeweilige Kamera mit ihren Bedienelementen zu öffnen.

SmartLife-App

17 · Zugriff teilen

Zugriff in der SmartLife-App teilen

Sie können den Kamerazugriff in der SmartLife-App mit weiteren Personen teilen, damit auch sie das Livebild sehen. Welche Einstellungen sie ändern dürfen, hängt vom freigegebenen Zugriff ab.

So geben Sie eine einzelne Kamera in der SmartLife-App frei

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App → tippen Sie auf **Setting**.
- Tippen Sie auf **Share Device** → wählen Sie eine Freigabemethode, etwa SMS, E-Mail oder ein anderes Konto der SmartLife-App.
- Die eingeladene Person erhält eine Einladung und benötigt die SmartLife-App für den Zugriff auf die Kamera.

Hinweis. Die eingeladene Person benötigt die auf ihrem Smartphone installierte SmartLife-App, um freigegebene Geräte aufzurufen und zu bedienen.

So teilen Sie den Zugriff auf das gesamte Zuhause und seine Geräte

- Öffnen Sie die Startseite der SmartLife-App → tippen Sie unten rechts auf **Me**.
- Tippen Sie auf **Home Management** und wählen Sie das gewünschte Zuhause → tippen Sie auf **Add Member**.
- Wählen Sie die Rolle, zum Beispiel Common Member → wählen Sie den Einladungsweg, etwa SMS, E-Mail oder ein Konto der SmartLife-App.
- Die eingeladene Person erhält eine Einladung und benötigt die SmartLife-App für den Zugriff auf die Kamera.

18 · Montage und Standortwahl

Montage und Standortwahl

Installation und Einrichtung der Kamera dauern in der Regel einige Minuten.

- **microSD-Karte einsetzen.** Wenn Sie lokal speichern möchten, setzen Sie die Karte vor der Montage bei stromloser Kamera ein.
- **Montageort** – etwa 2,5 m Höhe oder mehr sind ein Ausgangspunkt. Prüfen Sie das Sichtfeld und testen Sie die Erkennung, indem Sie durch den Bereich gehen.
- **Zwei Befestigungspunkte** – die Kamera hat einen Anschluss hinten und einen an der Unterseite.
  Der rückseitige Anschluss eignet sich zur Wandmontage.
  Über die Unterseite kann die Kamera an einer Decke oder unter einem Dachüberstand montiert werden.
- **Kamera befestigen.** Wählen Sie die passende Aufnahme, setzen Sie die Kamera in die Halterung und schrauben Sie sie fest.