Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Überwachungskamera

Bedienungsanleitung – DanGear®-WLAN-Kamera mit 4 MP und Magnethalterung

- Für innen und außen
- USB-C 5 V
- Magnethalterung



4 MP	IP65
Videoauflösung	Schutzart

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Hinweise **4**
02 · Zur Kamera **4**
03 · Speicherkarte und Speicherung **5**
04 · Stromversorgung **6**
05 · Kamera mit der App verbinden **6**
06 · SmartLife-App oder Tuya-App **8**
07 · Aufnahmen und Speicherung 8
08 · Liveansicht 9
09 · Aufnahmen abspielen 9
10 · Benachrichtigungen 10
11 · Licht und Sirene 11
12 · Nachtsicht und Bild 12
13 · Bewegung und Geräusch 12
14 · Gegensprechfunktion 13
15 · Verlauf 14
16 · Privatmodus 14
17 · Zugriff teilen 15
18 · Montage und Standortwahl **15**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Vor der ersten Verwendung

Einrichtung prüfen. Folgen Sie den Schritten und testen Sie eine Aufnahme und eine Meldung. So prüfen Sie, ob die Kamera wie gewünscht speichert und benachrichtigt.

Haftungsausschluss. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, fehlende Aufnahmen oder Funktionsausfälle, die auf falsche Einrichtung, unterlassene Tests oder die Nichtbeachtung dieser Anleitung zurückzuführen sind. Als Nutzer sind Sie dafür verantwortlich, die Kamera vor der Inbetriebnahme korrekt zu installieren und zu testen und sie gemäß Anleitung zu verwenden.

Bedienungsanleitung

Über das Menü unten gelangen Sie zum gewünschten Abschnitt. Bei der ersten Einrichtung **beginnen Sie mit dem ersten Punkt und folgen den Schritten der Reihe nach**.

Vielen Dank, dass Sie unsere **DanGear®-WLAN-Kamera mit 4 MP und Magnethalterung** gewählt haben. Über die SmartLife-App oder Tuya sehen Sie das Livebild, hören mit, sprechen und erhalten Meldungen über Bewegungen und Geräusche.

Die Kamera ist vor allem für innen gedacht, lässt sich aber bei geeignetem Standort und geschütztem Stromanschluss auch draußen nutzen. Die Magnethalterung erlaubt eine Ausrichtung von Hand. Strom liefern Kabel und Netzteil.

Erste Schritte

Folgen Sie der Anleitung Schritt für Schritt

Gehen Sie in der angegebenen Reihenfolge vor und lesen Sie jeden Abschnitt, **bevor Sie den jeweiligen Schritt ausführen**.

Lesen Sie zuerst die **Hinweise** und anschließend die Abschnitte über Speicherkarte, Stromversorgung und Einrichtung in der SmartLife-App oder in Tuya. Testen Sie vor der Montage Livebild, Aufnahmen und Meldungen.

01 · Hinweise

Wichtige Hinweise

Hinweise vor dem Einrichten von Kamera und App

- **Speicherkarte.** Trennen Sie den Strom, bevor Sie die Karte einsetzen oder entnehmen.
- **WLAN.** Die Kamera braucht ein stabiles 2,4-GHz-WLAN und unterstützt kein 5-GHz-WLAN. Testen Sie den Empfang am Montageort.
- **Stromversorgung.** Für den Betrieb muss die Kamera über das mitgelieferte Kabel und Netzteil mit Strom versorgt werden.
- **Standort.** Die Kamera eignet sich vor allem für innen. Schützen Sie Netzteil und Anschlüsse bei Außenmontage vor Wasser. Richten Sie das Objektiv nicht direkt auf starke Lichtquellen.
- **Montage.** Befestigen Sie die Kamera stabil und richten Sie sie von Hand mithilfe des Livebildes aus.
- **Netzwerksicherheit.** Verwenden Sie starke, unterschiedliche Passwörter für App-Konto und WLAN.
- **Updates.** Öffnen Sie die Kamera in der SmartLife-App oder in Tuya und prüfen Sie unter … → **Device Update**, ob ein Update vorliegt.
- **Test.** Prüfen Sie Livebild, Aufnahmen und Meldungen nach Einrichtung und Montage.

02 · Zur Kamera

Zur Kamera

Diese Funktionen stehen Ihnen zu Hause zur Verfügung.

- **Stromversorgung.** Für den Betrieb muss die Kamera über das mitgelieferte Kabel und Netzteil mit Strom versorgt werden.
- **Auflösung.** Die Kamera liefert 4 MP beziehungsweise 2.560 × 1.440 Pixel.
- **Magnethalterung.** Platzieren Sie die Kamera und passen Sie den Winkel von Hand an.
- **Einsatz.** Vor allem für innen. Im Freien sind ein geeigneter Standort und ein geschützter Stromanschluss erforderlich.
- **WLAN.** Verbindung zum 2,4-GHz-Netz und Steuerung über die SmartLife-App oder

Tuya.

- **Nachtsicht.** Infrarot ermöglicht Bilder im Dunkeln. Den Modus wählen Sie unter **Night Mode**.
- **Bewegungserkennung.** Die Kamera kann Bewegungen auf das Telefon melden. Sie können Personenfilter und Erkennungsbereich wählen.
- **Geräuscherkennung.** Die Einstellungen finden Sie unter **Sound Detection**.
- **Zwei-Wege-Audio.** Hören und sprechen Sie über Mikrofon und Lautsprecher der Kamera.
- **Speicher.** Lokale Aufnahmen auf microSD-Karten bis 128 GB.
- **Privatmodus.** Mit **Private Mode** unterbrechen Sie die Ton- und Bildübertragung der Kamera.

Die folgenden Abschnitte erläutern die Funktionen im Einzelnen.

03 · Speicherkarte und Speicherung

Speicherkarte und Speicherung

Die Kamera unterstützt microSD-Karten bis 128 GB. Für die Wiedergabe muss die Karte eingelegt sein und gespeicherte Aufnahmen enthalten.

Speicherkarte. Trennen Sie den Strom, bevor Sie die Karte einsetzen oder entnehmen.

Speicherkarte einsetzen

- Trennen Sie die Kamera vom Strom.
- Setzen Sie die microSD-Karte vorsichtig in den gegebenenfalls mit **TF** gekennzeichneten Steckplatz ein. Wenden Sie keine Gewalt an.
- Schließen Sie die Kamera wieder an, öffnen Sie sie in der SmartLife-App oder in Tuya und prüfen Sie den Speicher unter **…** → **Storage Settings**.

Speichereinstellungen öffnen

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App oder in Tuya und tippen Sie oben rechts auf **…**.
- Scrollen Sie zu **Storage** und tippen Sie auf **Storage Settings**.

Wie weit Aufnahmen zurückreichen, hängt von Kartengröße, Aufnahmemodus und Aufnahmemenge ab.

Formatieren. Sichern Sie wichtige Aufnahmen vorher an anderer Stelle. Das Formatieren löscht den gesamten Karteninhalt.

Ohne Speicherkarte. Unter **Storage Settings** erscheint **No available storage device**, wenn keine Karte verfügbar ist. Schließen Sie die Meldung mit **Confirm**. Die Speichereinstellungen sind verfügbar, sobald eine eingelegte Karte erkannt wurde.

04 · Stromversorgung

Stromversorgung

Die Kamera wird über das mitgelieferte Kabel und Netzteil versorgt. Lassen Sie sie während des Betriebs angeschlossen.

- **Anschluss** – verbinden Sie das Kabel mit Kamera und Netzteil und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
- **Kabelführung** – verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht eingeklemmt wird und keinen Zug auf die Kamera ausübt.
- **Im Alltag** – lassen Sie die Kamera angeschlossen, wenn sie Livebilder zeigen, Ereignisse erkennen oder aufzeichnen soll.
- **Im Freien** – schützen Sie Netzteil und Anschlüsse vor Wasser.
- **Nach einem Stromausfall** – prüfen Sie in der SmartLife-App oder Tuya Smart, ob die Kamera wieder online ist, und testen Sie Livebild und Aufnahme.

05 · Kamera mit der App verbinden

Kamera mit der SmartLife-App oder Tuya-App verbinden

Laden Sie **die SmartLife-App oder Tuya Smart** aus dem App Store oder von Google Play. Öffnen Sie die App und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.

So fügen Sie die Kamera hinzu

- Verbinden Sie das Smartphone mit dem **2,4-GHz-WLAN**, das die Kamera verwenden soll, und schalten Sie **Bluetooth** am Smartphone ein.
- Schließen Sie die Kamera an und prüfen Sie, ob sie kopplungsbereit ist. Halten Sie

Kamera und Smartphone während der Einrichtung in der Nähe des Routers.

- Öffnen Sie die SmartLife-App oder Tuya Smart. Tippen Sie oben rechts auf **+** und anschließend auf **Add Device**.
- Warten Sie, während die App nach Geräten in der Nähe sucht. Die Kamera erscheint als **Security Camera**. Wählen Sie sie aus, falls die App nicht automatisch fortfährt.
- Prüfen Sie unter **Select 2.4Ghz Wi-Fi** das Netzwerk, geben Sie das WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf **Confirm**.
- Halten Sie das Smartphone nahe an die Kamera, solange **Connecting Device…** angezeigt und die Verbindung aufgebaut wird.
- Sobald **Device Added Successfully** erscheint, können Sie unter **Device Name** den Namen anpassen und unter **Room** einen Raum wählen.
- Tippen Sie auf **Done**, öffnen Sie die Kamera über die Startseite und prüfen Sie das Livebild.

Fehlerbehebung bei der Einrichtung

- **Die App findet die Kamera nicht** – prüfen Sie die Stromversorgung, Bluetooth am Smartphone und die Kopplungsbereitschaft der Kamera.
- **WLAN-Verbindung fehlgeschlagen** – prüfen Sie, ob das Netz mit 2,4 GHz arbeitet und das Passwort stimmt.
- **Instabile Verbindung** – bringen Sie Smartphone und Kamera näher an den Router und starten Sie die Einrichtung erneut.

Kamera zurücksetzen

Wenn sich die Kamera nicht verbinden lässt oder erneut hinzugefügt werden soll, können Sie sie wie folgt zurücksetzen.

- Lassen Sie die Kamera an die Stromversorgung angeschlossen.
- Suchen Sie an der Kamera die kleine vertiefte Taste bzw. Öffnung mit der Aufschrift **RESET**.
- Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Kamera einen Ton ausgibt oder neu startet.
- Warten Sie, bis die Kamera kopplungsbereit ist. Fügen Sie sie dann wie oben beschrieben in der SmartLife-App oder Tuya Smart hinzu.

Hinweis – das Zurücksetzen löscht die Netzwerkeinstellungen der Kamera. Verbinden Sie

sie anschließend wieder mit dem WLAN.

06 · SmartLife-App oder Tuya-App

SmartLife-App oder Tuya-App

Nach dem Hinzufügen sehen Sie das Livebild und können die Funktionen in der SmartLife-App oder in Tuya anpassen.

- **Kamera öffnen.** Tippen Sie auf der Startseite der SmartLife-App oder in Tuya auf den Kameranamen.
- **Funktionen.** Tippen Sie unter dem Livebild auf **Features**. Klappen Sie den Bereich mit dem Pfeil aus und scrollen Sie zu weiteren Werkzeugen.
- **Einstellungen.** Tippen Sie oben rechts auf der Kameraseite auf **…**.

In der App stehen Ihnen unter anderem folgende Funktionen zur Verfügung.

- Livebild ansehen, Fotos aufnehmen und manuelle Videoaufnahmen starten.
- Frühere Aufnahmen über **Playback** abspielen.
- Bewegungs-, Personen- und Geräuscherkennung einstellen.
- Einstellungen für Nachtsicht, Licht und Sirene öffnen.
- Über die Kamera hören und sprechen sowie ihre Lautstärke regeln.
- Privatmodus ein- oder ausschalten und Kamerazugriff freigeben.

Hier verwenden wir die englischen Menübezeichnungen der App. Sie können je nach Sprache und App-Version abweichen.

SmartLife-App oder Tuya-App

07 · Aufnahmen und Speicherung

Aufnahmen und Speicherung

Die Speichereinstellungen der Kamera finden Sie unter **Storage Settings**.

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App oder in Tuya und tippen Sie oben rechts auf **…**.
- Scrollen Sie zu **Storage** und tippen Sie auf **Storage Settings**.

- Prüfen Sie vor der lokalen Aufzeichnung, ob die Speicherkarte erkannt wird.

Aufnahme testen. Öffnen Sie **Features → Playback** und spielen Sie nach der Einrichtung eine gespeicherte Aufnahme ab.

Lokaler Speicher und Cloud. Die microSD-Karte speichert Aufnahmen lokal. Cloud-Speicher und **AI Protect** sind eigene Dienste mit separaten Abonnementbedingungen.

Ohne Speicherkarte. Unter **Storage Settings** erscheint **No available storage device**, wenn keine Karte verfügbar ist. Schließen Sie die Meldung mit **Confirm**. Die Speichereinstellungen sind verfügbar, sobald eine eingelegte Karte erkannt wurde.

SmartLife-App oder Tuya-App

08 · Liveansicht

Liveansicht

In der SmartLife-App oder in Tuya können Sie das Livebild der Kamera ansehen.

- Tippen Sie auf der Startseite der SmartLife-App oder in Tuya auf die Kamera, um das Livebild zu öffnen.
- **Lautsprecher.** Schaltet den Kameraton auf dem Smartphone ein oder aus.
- **Vollbild.** Zeigt das Livebild auf dem gesamten Bildschirm.
- **Kamerasymbol.** Erstellt ein Foto aus dem Livebild.
- **Mikrofonsymbol.** Aktiviert die Sprechfunktion.
- **Videosymbol.** Startet eine manuelle Videoaufnahme.
- Mit **Gallery** öffnen Sie die App-Galerie unter **Features**.

Für das Livebild braucht die Kamera Strom und eine Netzwerkverbindung.

SmartLife-App oder Tuya-App

09 · Aufnahmen abspielen

Aufnahmen abspielen

Öffnen Sie **Playback**, um frühere Aufnahmen abzuspielen.

So öffnen Sie die Wiedergabe

- Wählen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App oder in Tuya.
- Klappen Sie bei Bedarf den Bereich unter dem Livebild auf und tippen Sie auf **Features**.
- Öffnen Sie **Playback**, um frühere Aufnahmen abzuspielen.

Wiedergabe von Karte. Die Karte muss eingelegt sein und Aufnahmen enthalten. Prüfen Sie die Wiedergabe auch dann, wenn Sie bereits eine Ereignismeldung erhalten haben.

Fehlen Aufnahmen, prüfen Sie Karte und Speichereinstellungen unter **…** → **Storage Settings**.

SmartLife-App oder Tuya-App

10 · Benachrichtigungen

Benachrichtigungen

Die SmartLife-App oder Tuya kann Ereignisse auf dem Telefon melden. Wählen Sie die gewünschte Erkennung und die passenden Benachrichtigungen.

Bewegungsmeldungen ein- oder ausschalten

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App oder in Tuya und tippen Sie oben rechts auf **…**.
- Öffnen Sie **Detection Alarm Settings** und schalten Sie **Motion Detection Alarm** ein oder aus.
- Aktivieren Sie **Human Detection (Only Human Events)**, um nur bei erkannten Personen Meldungen zu erhalten.

Erkennung anpassen

- Aktivieren Sie **Activity Area**, um die Erkennung auf ausgewählte Bildbereiche zu begrenzen.
- Wählen Sie **Surveillance Area Setting** → **Edit** und markieren Sie den Bildbereich, in dem die Kamera reagieren soll.
- Passen Sie **Alarm Sensitivity Level** an, wenn die Kamera zu häufig oder zu selten reagiert.
- Unter **Schedule** legen Sie bei Bedarf fest, wann die Erkennung aktiv sein soll.

App-Meldungen prüfen

- Öffnen Sie die Kamera und wählen Sie … → **Message notification Settings**. Prüfen Sie, ob Benachrichtigungen aktiviert sind.
- Erlauben Sie der SmartLife-App beziehungsweise Tuya auch in den Telefoneinstellungen Benachrichtigungen.
- Die Kamerameldungen finden Sie unter **Messages** unten auf der Kameraseite.

Zu viele Meldungen? Aktivieren Sie den Personenfilter, begrenzen Sie den Bereich und passen Sie die Empfindlichkeit an. Testen Sie die Einstellungen erneut.

SmartLife-App oder Tuya-App

11 · Licht und Sirene

Licht und Sirene

Unter **Features** finden Sie Verknüpfungen zu Kameralicht und Sirene.

Licht

- Wählen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App oder in Tuya und öffnen Sie **Features**.
- Scrollen Sie im Funktionsbereich zu **Light**, um das Licht zu bedienen.

Sirene

- Öffnen Sie die Kamera und wählen Sie **Features** → **Siren**.
- Die Sireneneinstellungen finden Sie unter … → **Audio Settings** → **Siren Adjustment**.

Sirene bei Erkennung automatisch auslösen

- Öffnen Sie die Kamera und wählen Sie … → **Detection Alarm Settings**.
- Aktivieren Sie **Trigger Siren** für einen automatischen Sirenenton bei Alarmereignissen. Schalten Sie die Option für eine stille Erkennung aus.

Sirene und Meldung. Die Sirene ertönt an der Kamera. Benachrichtigungen am Telefon werden separat eingestellt.

SmartLife-App oder Tuya-App

12 · Nachtsicht und Bild

Nachtsicht und Bildeinstellungen

Nachtsicht und Bildanzeige stellen Sie unter **Video Settings** ein.

Nachtsicht

- Öffnen Sie die Kamera und wählen Sie **…** → **Video Settings** → **Night Mode**.
- **Auto mode** passt die Nachtsicht an die Lichtverhältnisse an.
- **Infrared Mode** wählt die Infrarot-Nachtsicht.
- **Color Mode** schaltet auf Farbdarstellung.
- Wählen Sie den Modus und bestätigen Sie mit **Confirm**.
- **Verknüpfung.** Sie finden **Night Mode** auch unter **Features** auf der Kameraseite.

Weitere Bildeinstellungen

Öffnen Sie die Kamera und wählen Sie **…** → **Video Settings**.

- Mit **Flip Screen** drehen Sie das Bild, wenn die Kamera kopfüber montiert ist.
- **Time Watermark** blendet den Zeitstempel im Video ein oder aus.
- Mit **Anti-Flicker** können Sie Flimmern durch künstliche Beleuchtung verringern.
- **Smart Image Quality** kann Schärfe, Farben und Helligkeit automatisch verbessern. Prüfen Sie Kosten und Bedingungen, bevor Sie in der App einen Zusatzdienst aktivieren.

SmartLife-App oder Tuya-App

13 · Bewegung und Geräusch

Bewegungs- und Geräuscherkennung

Die Erkennung der Kamera richten Sie unter **Detection Alarm Settings** ein.

Bewegungserkennung

- Öffnen Sie die Kamera und wählen Sie **…** → **Detection Alarm Settings**.
- Schalten Sie **Motion Detection Alarm** für Bewegungsmeldungen ein. Deaktivieren Sie die Option, wenn Sie diese Meldungen nicht wünschen.
- Aktivieren Sie **Human Detection (Only Human Events)**, um nur bei erkannten

Personen Meldungen zu erhalten.

Erkennung in einem ausgewählten Bereich

- Öffnen Sie **Detection Alarm Settings** und aktivieren Sie **Activity Area**.
- Wählen Sie **Surveillance Area Setting → Edit** und markieren Sie den Bildbereich, in dem die Kamera reagieren soll.

Empfindlichkeit und Zeitplan

- Öffnen Sie **Alarm Sensitivity Level**, um die Empfindlichkeit einzustellen.
- Öffnen Sie **Schedule**, um Zeiten für Bewegungserkennung und andere Ereignisse einzustellen.

Geräuscherkennung

- Öffnen Sie die Kamera und wählen Sie **… → Detection Alarm Settings**.
- Scrollen Sie zu **Sound Detection** und tippen Sie darauf, um Geräuscherkennung und Empfindlichkeit einzustellen.
- **Verknüpfung.** Sie finden **Sound Detection** auch unter **Features** auf der Kameraseite.

Nach Änderungen testen. Prüfen Sie Erkennung und Meldungen am tatsächlichen Standort.

SmartLife-App oder Tuya-App

14 · Gegensprechfunktion

Gegensprechfunktion

Mit Mikrofon und Lautsprecher der Kamera können Sie über die SmartLife-App oder Tuya hören und sprechen.

Hören und sprechen

- Tippen Sie auf der Startseite der SmartLife-App oder in Tuya auf die Kamera, um das Livebild zu öffnen.
- Tippen Sie am Livebild auf das **Lautsprechersymbol**, um den Kameraton am Telefon ein- oder auszuschalten.
- Zum Sprechen nutzen Sie das **Mikrofonsymbol** unter dem Bild. Erlauben Sie der

SmartLife-App oder Tuya den Zugriff auf das Telefonmikrofon.

Sprechfunktion

- Öffnen Sie die Kamera und wählen Sie **…** → **Audio Settings** → **Talk Mode**.
- Bei **One-Way Communication** halten Sie die Mikrofontaste beim Sprechen gedrückt und lassen sie danach los.
- Bei **Two-Way Talk** starten Sie das Gespräch mit einem Druck auf die Sprechtaste.
- Wählen Sie die Betriebsart und tippen Sie auf **Confirm**. Probieren Sie bei ungünstigem Ton die andere Sprechfunktion.

Lautstärke der Kamera

- Öffnen Sie die Kamera und wählen Sie **…** → **Audio Settings** → **Device Volume**, um die Kameralautstärke anzupassen.
- **Verknüpfung.** Sie finden **Device Volume** auch unter **Features** auf der Kameraseite.

SmartLife-App oder Tuya-App

15 · Verlauf

Verlauf und Ereignisse

Die Kamerameldungen finden Sie unter **Messages** unten auf der Kameraseite.

- Wählen Sie die Kamera in der SmartLife-App oder in Tuya und öffnen Sie **Messages** für ihre Meldungen.
- Gespeicherte Videos von der Karte öffnen Sie unter **Features** → **Playback**.

Unter **…** → **Detection Alarm Settings** legen Sie fest, welche Ereignisse die Kamera erkennen soll.

SmartLife-App oder Tuya-App

16 · Privatmodus

Privatmodus

Mit **Private Mode** unterbrechen Sie Ton und Bild der Kamera, wenn Sie Privatsphäre wünschen.

So ändern Sie den Privatmodus.

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App oder in Tuya und tippen Sie oben rechts auf ….
- Suchen Sie **Private Mode** und schalten Sie die Funktion ein oder aus.
- **Verknüpfung.** Sie finden **Private Mode** auch unter **Features** auf der Kameraseite.

Schalten Sie die Funktion für Ton und Video wieder aus und prüfen Sie das Livebild.

SmartLife-App oder Tuya-App

17 · Zugriff teilen

Zugriff in der SmartLife-App oder Tuya-App freigeben

Sie können die Kamera freigeben, damit andere über ihr eigenes Konto in der SmartLife-App oder in Tuya zugreifen können.

So öffnen Sie die Kamerafreigabe.

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App oder in Tuya und tippen Sie oben rechts auf ….
- Tippen Sie auf **Share Device** und folgen Sie den Schritten zur Auswahl des Empfängers und zur Freigabe.
- Der Empfänger benötigt die SmartLife-App oder Tuya und folgt den dortigen Schritten, um die Freigabe anzunehmen.

Zugriff. Geben Sie die Kamera nur für Personen frei, die sie nutzen sollen.

18 · Montage und Standortwahl

Montage und Standortwahl

Die Kamera ist in erster Linie für Innenräume gedacht. Sie können sie auch draußen nutzen, sofern Standort und Stromanschluss dafür geeignet sind.

- **Vor der Montage** – fügen Sie die Kamera in der SmartLife-App oder Tuya Smart hinzu und prüfen Sie das Livebild.
- **Speicherkarte** – trennen Sie die Kamera vom Strom und setzen Sie die Karte vor der Montage ein, wenn Sie lokal speichern möchten.

- **WLAN** – testen Sie den Empfang am vorgesehenen Standort, bevor Sie die Halterung befestigen.
- **Magnethalterung** – prüfen Sie den sicheren Sitz der Halterung und dass die Kamera stabil daran hält.
- **Kamerawinkel** – drehen und neigen Sie die Kamera von Hand und prüfen Sie den Bildausschnitt im Livebild der App.
- **Stromkabel** – achten Sie darauf, dass das Kabel bis zum Netzteil reicht, ohne gespannt oder eingeklemmt zu werden.
- **Licht** – vermeiden Sie direktes Gegenlicht von Sonne und hellen Lampen.
- **Im Freien** – wählen Sie einen geschützten Standort und schützen Sie Netzteil und Anschlüsse vor Wasser.
- **Abschlusstest** – testen Sie nach der Montage Bewegungserkennung, Benachrichtigungen und Aufnahmen.