Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Sirene

Bruksanvisning – Alarmsirene med WiFi, lyd og lys

- Til innendørs bruk
- USB-C 5 V
- SmartLife-appen og Tuya-appen



Opptil 120 dB
Oppgitt ved 10 cm avstand

Lyd + lys
Alarm i samme enhet

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Montering **4**
03 · Legg til enheten i SmartLife-appen **5**
04 · Daglig bruk **5**
05 · Alarmmodus 6
06 · Lyd og lys 6
07 · Automatiseringer 6
08 · Historikk og varsler 7
09 · Feilsøking 7

Før du begynner

Viktig før du begynner

Før du starter

Koble til USB-C-strøm, velg wifi på 2,4 GHz og slå på Bluetooth på telefonen. Legg deretter til sirenen i SmartLife-appen.

Test lyd og lys før bruk

Sirenen kan nå opptil 120 dB nær enheten, avhengig av signalet du velger. Begynn med lav lydstyrke, hold avstand og si fra til andre i nærheten før du tester.

Bruk sirenen på et tørt sted innendørs med stabil 5 V-strøm via USB-C. Test lyd, lys, alarmvarighet og valgte automatiseringer etter oppsettet.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss ikke ansvar for uteblitte alarmer eller varsler og funksjonssvikt som skyldes feil oppsett, strømbrudd, manglende internettforbindelse, manglende testing eller bruk i strid med denne bruksanvisningen. Som kjøper har du ansvar for å teste oppsettet og bruke sirenen som anvist.

Vår wifi-sirene med lyd og lys kan varsle med et kraftig signal og en tydelig LED-ring. Du kan styre den direkte i appen eller la kompatible sensorer utløse den via en automatisering i SmartLife-appen.

Sirenen kobles direkte til wifi på **2,4 GHz** uten en egen hub. Du kan bruke **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**. Menynavnene i veiledningen er fra SmartLife-appen og kan variere mellom versjoner.

01 · Generelt

Om wifi-sirenen

- **Lyd og LED-lys.** Velg lyd, lys eller begge deler.
- **Lydnivå.** Opptil 120 dB målt innenfor 10 cm fra sirenen. Nivået avhenger av signalet du velger.
- **17 alarm- og talelyder.** Velg lyden eller meldingen som passer til hendelsen.
- **Lydstyrke.** Velg Low, Medium, High eller Mute.
- **Alarmvarighet.** Fra cirka 10 sekunder til 30 minutter.
- **Tre lysmoduser.** Velg Rainbow, Breathing eller Red flash.
- **Automatiseringer.** La kompatible sensorer utløse sirenen via SmartLife-appen.
- **Varsler.** Slå på pushvarsler for å få beskjed på telefonen når alarmen går.
- **Direkte wifi-forbindelse.** Bruker wifi på 2,4 GHz uten egen hub eller gateway.
- **Strøm og plassering.** 5 V via USB-C, kun til innendørs bruk.

Kom i gang
Koble til strøm og følg avsnittet om å legge til sirenen i SmartLife-appen. Still inn lyd og lys og test alarmen kort.

02 · Montering

Montering og plassering

1. **Velg plassering.** Monter sirenen tørt innendørs med god wifi-dekning og tilgang til egnet USB-strømforsyning.
2. **Løsne monteringsplaten.** Vri eller frigjør bakplaten som vist i veiledningen som følger med.
3. **Merk hullene.** Hold festet mot veggen og merk av for skruene.
4. **Skru fast festet.** Bor hull som passer til underlaget. Sett inn egnede plugger og skru fast festet. Skruer og plugger følger med.
5. **Fest sirenen.** Sett sirenen på platen og vri eller lås den på plass slik at den sitter stødig.
6. **Koble til strøm.** Koble USB-C-kabelen som følger med, til sirenen og en egnet USB-

strømforsyning på 5 V.

Du kan koble til sirenen og legge den til i appen før veggmonteringen. Sjekk deretter at den har god wifi-dekning på den endelige plassen.

03 · Legg til enheten i SmartLife-appen

Legg til enheten i SmartLife-appen

1. **Installer appen.** Last ned SmartLife-appen fra App Store eller Google Play og opprett en konto eller logg inn. Du kan også bruke Tuya-appen.
2. **Klargjør telefonen.** Koble til wifi på 2,4 GHz, slå på Bluetooth og finn frem wifi-passordet.
3. **Aktiver sammenkobling.** Koble til strøm og hold sammenkoblingsknappen inne i cirka 5 sekunder til indikatoren blinker raskt.
4. **Legg til sirenen.** Åpne SmartLife-appen, trykk på **+** og velg **Add Device**.
5. **Velg sirenen.** Vent mens **Searching for nearby devices...** vises. Trykk på **Audible alarm** når den dukker opp.
6. **Koble til wifi.** Velg nettet på 2,4 GHz hvis appen spør, skriv inn passordet og fortsett.
7. **Vent på tilkoblingen.** Hold telefonen nær sirenen mens **Connecting Device...** vises, til alle trinnene er fullført.
8. **Fullfør.** Når **Device Added Successfully** vises, kan du endre **Device Name**, velge **Room** og la **Show on Home** være aktivert. Trykk på **Done**.

Sirenen vises nå på startsiden i SmartLife-appen. Åpne den, velg lav lydstyrke og test med et kort alarmsignal.

04 · Daglig bruk

Daglig bruk i SmartLife-appen

- **Alarm state.** Velg lyd, lys, begge deler eller normalmodus.
- **Record.** Vis hendelser og historikk for automatiseringer.
- **Smart.** Opprett eller vis automatiseringer med kompatible enheter.
- **Set.** Still inn lydstyrke, alarmvarighet, lyd, nattlys, lysmodus og pushvarsler.

Viktig. Appstyring, automatiseringer og fjernvarsling krever at sirenen har strøm, wifi og internettforbindelse.

Daglig bruk

05 · Alarmmodus

Velg alarmmodus

1. Åpne **SmartLife-appen** og velg **Audible alarm**.
2. Trykk på **Alarm state**.
3. Velg **Voice Alarm**, **Light Alarm**, **Voice Light Alarm** eller **Normal**.
4. Trykk på **Confirm**.

Voice Alarm gir lyd, **Light Alarm** gir lys og **Voice Light Alarm** gir begge deler. Velg **Normal** når alarmen skal være inaktiv.

Daglig bruk

06 · Lyd og lys

Still inn lyd, alarmvarighet og lys

1. Åpne sirenen i SmartLife-appen og trykk på **Set**.
2. Åpne **Alarm Volume**. Velg **Low**, **Medium**, **High** eller **Mute** og trykk på **Confirm**.
3. Åpne **Alarm Time**, velg varighet og trykk på **Confirm**.
4. Åpne **Alarm Ringtone**, velg alarmsignal eller talemelding og trykk på **Confirm**.
5. Med **Night light switch** slår du nattlyset på eller av.
6. Åpne **Alarm light mode**. Velg **Rainbow**, **Breathing** eller **Red flash** og trykk på **Confirm**.

Begynn med **Low** og kort alarmvarighet når du tester. Velg **Mute** hvis automatiseringen bare skal slå på LED-lyset.

Daglig bruk

07 · Automatiseringer

Opprett en automatisering

1. Åpne sirenen i SmartLife-appen og trykk på **Smart**.
2. Trykk på **+** for å opprette en scene eller automatisering.
3. Velg en hendelse fra en kompatibel sensor, for eksempel bevegelse eller åpning av en dør eller et vindu.
4. Velg sirenen som handling. Angi alarmmodus, lyd, lys eller varighet blant valgene appen viser.
5. Lagre automatiseringen. Utløs sensoren og sjekk at sirenen reagerer som ønsket.

Valgene avhenger av sensoren du bruker. Test etter hver endring. Kompatible automatiseringer kan også settes opp i Tuya-appen, der menyene kan se annerledes ut.

Daglig bruk

08 · Historikk og varsler

Se historikken og slå på varsler

1. Åpne sirenen og trykk på **Record** for å se registrerte hendelser.
2. Under **Automation Record** vises hendelser fra automatiseringer som har kjørt.
3. Gå tilbake til **Set** og slå på **Alarm message push** for å få pushvarsler.
4. Sjekk i telefoninnstillingene at SmartLife-appen får vise varsler.

Historikken fylles ut når sirenen registrerer en alarm eller en automatisering kjøres.

Daglig bruk

09 · Feilsøking

Feilsøking

- **Sirenen blir ikke funnet.** Sjekk strøm og wifi på 2,4 GHz. Slå på Bluetooth og hold sammenkoblingsknappen inne til indikatoren blinker raskt. Prøv igjen.
- **Sirenen er frakoblet.** Sjekk USB-C-kabelen, strømforsyningen, ruterens internettforbindelse og wifi-dekningen ved sirenen.
- **Ingen lyd.** Åpne **Set** og sjekk at **Alarm Volume** har en annen innstilling enn **Mute**. Velg et signal og prøv igjen.
- **Lyset reagerer ikke som forventet.** Sjekk **Alarm state**, **Night light switch** og **Alarm**

light mode.

- **Automatiseringen utløser ikke sirenen.** Sjekk at sensor og sirene er på nett. Gå gjennom vilkår og handling under **Smart** og utløs sensoren på nytt.
- **Ingen pushvarsler.** Slå på **Alarm message push** og sjekk varseltilgangen og telefonens internettforbindelse.
- **Nytt wifi eller passord.** Sett sirenen i sammenkoblingsmodus og legg den til på nytt i SmartLife-appen med de nye nettverksopplysningene.

Kontakt Qsmart hvis du trenger mer hjelp. Beskriv hva som skjer, og legg gjerne ved et skjermbilde fra SmartLife-appen eller Tuya-appen.