Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Overvåkingskamera

Bruksanvisning for 5 MP wifi-kamera med batteri og solcellepanel på 1,5 W

- Til utendørs bruk
- Oppladbart batteri
- Solcelle på 1,5 W



5 MP
Videooppløsning

IP65
Kapslingsgrad

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Merknader **4**
02 · Kameraets funksjoner **4**
03 · Lading og batteri **4**
04 · MicroSD-kort og lagring **5**
05 · Legg til kameraet i appen **5**
06 · SmartLife-appen og Tuya-appen **6**
07 · Direktevisning og snarveier **6**
08 · Opptak **6**
09 · Bevegelsesregistrering **7**
10 · Aktivitet **7**
11 · Nattsyn **7**
12 · Lyd **8**
13 · Lys og sirene **8**
14 · Varsler og deling **9**
15 · Tidsplan og opptak **9**
16 · Strømstyring **9**
17 · Feilsøking og tilbakestilling **10**
18 · Montering og plassering **11**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Før du tar produktet i bruk

Test før montering. Sjekk at kameraet er på nett, at wifi er stabilt og at funksjonene virker der det skal stå.

Beskytt tilkoblingene. Lukk dekselet over USB-C-porten og minnekortet helt etter lading og oppsett for å bevare værbeskyttelsen.

Bruksanvisning

Velg et avsnitt i menyen nedenfor. Første gang er det enklest å starte øverst og følge trinnene i rekkefølge.

Takk for at du valgte vårt DanGear®-kamera med 5 MP, wifi, batteri og solcellepanel på 1,5 W. I SmartLife-appen kan du se direktebilde og opptak, filtrere bevegelser etter personer og bruke nattsyn med IR eller farge, toveis lyd og sirene.

Kameraet er laget for utendørs bruk og bruker 2,4 GHz wifi. Batteri og solcellepanel gjør at det kan plasseres uten fast strøm. Tuya støttes også. Her viser vi SmartLife-appen.

Kom i gang

Følg bruksanvisningen trinn for trinn

Les gjennom hvert avsnitt før du utfører trinnene.

Les først **merknadene**. Lad kameraet og sett eventuelt inn et microSD-kort. Legg det til i SmartLife-appen. Test direktebilde, bevegelsesregistrering, lyd, nattsyn og opptak før montering.

01 · Merknader

Viktig å vite

Les dette før du setter opp kameraet og appen.

- **Utendørs bruk.** Kameraet har kapslingsgrad IP65. Lukk alltid dekselet over USB-C og microSD helt.
- **Wifi.** Kameraet trenger stabil wifi-forbindelse på 2,4 GHz og støtter bare dette frekvensbåndet.
- **Lading.** Lad før første bruk med den medfølgende USB-til-USB-C-kabelen og en egnet USB-strømkilde på 5 V.
- **MicroSD-kort.** Lokal lagring støttes opptil 128 GB. Lukk dekselet etter innsetting.
- **Sett opp før montering.** Legg til kameraet i SmartLife-appen og test direktebilde, registrering, lyd, nattsyn og opptak før du fester braketten.
- **Plassering.** Sjekk wifi og velg mest mulig dagslys til solcellepanelet.
- **Tuya.** Kameraet støtter også Tuya. Her viser vi SmartLife-appen.

02 · Kameraets funksjoner

Kameraets funksjoner

- **5 MP-video.** Detaljer i direktebilde og opptak.
- **Batteri og solcellepanel.** Fleksibel plassering uten fast strøm.
- **Bevegelses- og personregistrering.** Varsler i SmartLife-appen.
- **Nattsyn med IR eller farge.** Velg modus etter lyset.
- **Toveis lyd.** Lytt og snakk gjennom kameraet.
- **Lyskaster og sirene.** Begge kan styres i appen.
- **Lagring.** MicroSD opptil 128 GB. Skylagring finnes som tillegg.

03 · Lading og batteri

Lading og batteri

1. Åpne dekselet over USB-C-porten.

2. Koble den medfølgende USB-til-USB-C-kabelen til en egnet USB-strømkilde på 5 V.
3. Lad kameraet før første oppsett.
4. Koble fra kabelen og lukk dekselet helt.
5. Plasser solcellepanelet slik at det får mest mulig dagslys.
6. Hold solcellepanelet fritt for støv, pollen og smuss.
7. Sjekk batterinivået i SmartLife-appen under **Power Management Settings**.
8. Lad via USB-C hvis dagslyset ikke holder batteriet oppladet.

04 · MicroSD-kort og lagring

Sett inn microSD-kortet

1. Åpne dekselet ved kortsporet.
2. Sett inn et microSD-kort på opptil 128 GB i den viste retningen til det sitter fast.
3. Lukk dekselet helt.
4. Velg kameraet i SmartLife-appen og åpne **…** → **Storage Settings**. Sjekk at kortet registreres.

Ber appen deg initialisere eller formatere kortet, ta først vare på det du vil beholde. Formatering sletter alt på kortet.

Skylagring kan kjøpes separat i SmartLife-appen. Kameraet kan brukes uten skyabonnement.

05 · Legg til kameraet i appen

Legg til kameraet

1. Lad kameraet, slå det på og plasser det nær ruteren under oppsettet.
2. Logg inn i SmartLife-appen og trykk på **+** → **Add Device**.
3. Hvis kameraet ikke er klart for sammenkobling, hold tilbakestillingsknappen inne til statusen endres eller du hører en bekreftelse.
4. Velg **WiFi Solar Bullet Camera** når kameraet vises.
5. Velg 2,4 GHz wifi, skriv inn passordet og fortsett i appen.

6. Vent mens **Being added** vises.
7. Når **Added successfully** vises, trykk på **Done**.
8. Med blyantikonet kan du endre navnet og velge rom for kameraet.

06 · SmartLife-appen og Tuya-appen

SmartLife-appen og Tuya-appen

Her viser vi SmartLife-appen. Tuya fungerer også, men menynavn og plassering kan variere.

Åpne kamerainnstillingene

1. Åpne SmartLife-appen og velg **WiFi Solar Bullet Camera**.
2. Trykk på **…** øverst til høyre.
3. Her finner du **Device Information**, **Check Device Network**, **Share Device**, **Message notification Settings**, **Video Settings**, **Audio Settings**, **Detection Alarm Settings**, **Power Management Settings** og **Storage Settings**.

07 · Direktevisning og snarveier

Direktevisning og snarveier

1. Åpne SmartLife-appen og velg **WiFi Solar Bullet Camera**.
2. Vent mens batterikameraet våkner og direktebildet lastes inn.
3. Under bildet finner du knapper for visning, foto, lyd, video og tale.
4. Under **Features** finner du **Smart Quality**, **Playback**, **Gallery**, **Theme Color**, **Night Mode**, **Anti-Flicker**, **Device Volume**, **Motion Detection**, **Detect Time**, **Siren**, **Light** og **Edit**.

08 · Opptak

Opptak og avspilling

1. Åpne kameraet i SmartLife-appen og fold ut menyen med pilen nederst. Velg **Playback** under **Features**.

2. Velg dato og finn opptaket på tidslinjen.
3. Åpne **Gallery** for å se bilder og videoer du har lagret på telefonen.
4. For lokal lagring må et microSD-kort på opptil 128 GB vises under **Storage Settings**. Skylagring er et separat tillegg.
5. Angi lengden på hendelsesopptak under **Detection Alarm Settings** → **Video Recording Duration**.

09 · Bevegelsesregistrering

Bevegelses- og personregistrering

1. Åpne kameraet i SmartLife-appen og velg **…** → **Detection Alarm Settings**.
2. Slå på **Motion Detection Alarm** for å oppdage bevegelse og få varsler.
3. Slå på **Human Detection (Only Human Events)** hvis du bare vil ha pushvarsler når kameraet gjenkjenner en person.
4. Gå forbi kameraet og sjekk at hendelsen registreres som ønsket.

Personfilteret kan redusere unødige varsler. Test det på stedet.

10 · Aktivitet

Registreringsområde og følsomhet

1. Åpne **Detection Alarm Settings** og slå på **Activity Area**.
2. Trykk på **Surveillance Area Setting** → **Edit** og marker den delen av bildet der kameraet skal reagere.
3. Under **Alarm Sensitivity Level** velger du **Low Sensitivity**, **Medium** eller **High**.
4. Test innstillingen. Høy følsomhet registrerer mindre bevegelser. Lavere følsomhet kan redusere uønskede varsler.

11 · Nattsyn

Nattsyn og bildeinnstillinger

1. Åpne kameraet i SmartLife-appen og velg **…** → **Video Settings**.

2. Med **Flip Screen** kan du snu bildet etter montering.
3. Åpne **Night Mode**. Velg **Auto mode**, **Infrared Mode** eller **Color Mode** og trykk på **Confirm**.
4. Åpne **Anti-Flicker**. Prøv **50Hz** hvis innendørsbelysningen flimrer og bekreft med **Confirm**.
5. Slå **Time Watermark** og **Status Indicator** av eller på etter behov.
6. Bruk **Smart Image Quality** hvis funksjonen er tilgjengelig og du ønsker automatisk bildeforbedring.

12 · Lyd

Lyd og toveistale

1. Åpne kameraet i SmartLife-appen og velg **…** → **Audio Settings**.
2. Åpne **Talk Mode**. Velg **One-Way Communication** eller **Two-Way Talk** og trykk på **Confirm**.
3. Åpne **Device Volume**, still inn volumet og trykk på **Confirm**.
4. Gå tilbake til direktebildet. Ved enveis lyd holder du taleknappen inne mens du snakker. Ved toveis lyd trykker du én gang for å starte samtalen.

13 · Lys og sirene

Lys og sirene

1. Åpne direktebildet, fold ut menyen med pilen nederst og velg **Features**.
2. Styr kameraets lyskaster med **Light**.
3. For nattbilde i farge, velg **…** → **Video Settings** → **Night Mode** → **Color Mode** → **Confirm**.
4. Slå på automatisk sirene under **Detection Alarm Settings** → **Trigger Siren**.
5. Test lys og sirene på stedet med hensyn til dem som er i nærheten. Unngå å stå rett ved sirenen.

Hyppig bruk av lyskaster og sirene kan forkorte batteritiden.

14 · Varsler og deling

Varsler og deling

1. Åpne kameraet i SmartLife-appen og velg … → **Message notification Settings**.
2. Tillat også varsler fra SmartLife-appen på telefonen.
3. Slå på **Motion Detection Alarm** under **Detection Alarm Settings**. Velg eventuelt personfilter, aktivitetsområde, følsomhet og tidsplan.
4. Del tilgangen ved å velge … → **Share Device** og følge trinnene i appen.

Del bare kameraet med personer du stoler på.

15 · Tidsplan og opptak

Tidsplan, opptakslengde og intervall

1. Åpne kameraet i SmartLife-appen og velg … → **Detection Alarm Settings**.
2. Åpne **Video Recording Duration**, velg 15, 20, 30, 60, 90 eller 120 sekunder og trykk på **Confirm**.
3. Åpne **Alarm Interval**, velg 0, 10, 30 eller 60 sekunder og trykk på **Confirm**.
4. Velg **Schedule** → **Add Schedule** og angi ønskede tidsrom.

Lengre opptak og kortere intervaller kan kreve mer batteri og lagringsplass.

16 · Strømstyring

Strømstyring

1. Åpne kameraet i SmartLife-appen og velg … → **Power Management Settings**.
2. Sjekk batterinivå og ladestatus.
3. Velg en grense under **Low Battery Alert Threshold** hvis du vil ha et varsel ved lavt batterinivå.
4. Slå bare på **Device Wake-Up Boost** hvis raskere direktebilde er viktigere for deg enn lang batteritid.

Solcellepanelet bidrar til ladingen. Batteritiden avhenger av sollys, temperatur, wifi-

signal, antall hendelser, opptakslengde og hvor ofte du bruker direktebilde, lyskaster og sirene.

17 · Feilsøking og tilbakestilling

Feilsøking

Kameraet er frakoblet

1. Sjekk batterinivået.
2. Sjekk 2,4 GHz wifi og avstanden til ruteren.
3. Åpne kameraet i SmartLife-appen og velg … → **Check Device Network**.

Kameraet kan ikke legges til

1. Plasser kameraet nær ruteren og sjekk wifi-passordet.
2. Sjekk at telefonen bruker 2,4 GHz wifi under oppsettet.
3. Hold tilbakestillingsknappen inne til kameraets status endres eller du hører en bekreftelse. Legg det deretter til på nytt.

Ingen varsler eller opptak

Sjekk **Motion Detection Alarm**, telefonens varslingstillatelse og tidsplanen. Åpne **Storage Settings** og kontroller at minnekortet registreres.

18 · Montering og plassering

Montering og plassering

1. Lad kameraet og legg det til i SmartLife-appen. Test funksjonene du vil bruke før montering.
2. Velg en stabil plass med god 2,4 GHz-dekning, fri sikt for kameraet og mest mulig dagslys på solcellepanelet.
3. Bruk braketten som mal og marker hullene. Bor bare i egnet underlag.
4. Bruk de medfølgende skruene og pluggene hvis de passer til underlaget. Velg ellers festemidler egnet for veggen.
5. Fest kameraet, juster vinkelen og stram festene.
6. Sjekk at dekselet over USB-C-porten og microSD-kortet er helt lukket.
7. Test direktebilde, bevegelsesregistrering, nattsyn, lyd og opptak på den endelige plassen.

Unngå om mulig skygge på solcellepanelet. Rett kameraet bort fra uviktige bevegelser som kan gi mange varsler.