Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Tür- und Fensterkontakt

Bedienungsanleitung – WLAN-Tür- und Fenstersensor

- Für Innenräume
- 2 × AAA-Batterien
- WLAN 2,4 GHz



Öffnen/Schließen
Erkennung an Tür/Fenster

App-Benachrichtigung
SmartLife-App und Tuya-App

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Allgemeines **4**
02 · Montage **4**
03 · In der SmartLife-App hinzufügen **5**
04 · Bedienung **6**
05 · Status und Verlauf 6
06 · Einstellungen 7
07 · Automatisierung 8
08 · Fehlerbehebung 8

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Gut zu wissen, bevor Sie beginnen

Sie benötigen zwei AAA-Batterien (separat erhältlich), ein 2,4-GHz-WLAN und die SmartLife-App oder Tuya-App. Aktivieren Sie bei der Einrichtung Bluetooth am Smartphone.

Hinweise zur Montage und Funktionsprüfung

Verwenden Sie den Kontakt in Innenräumen bei −10 bis +55 °C und 10–90 % relativer Luftfeuchte. Montieren Sie beide Teile parallel auf trockenen, festen Flächen. Bei geschlossener Tür oder geschlossenem Fenster muss der Magnet nahe am Sensor sitzen. Prüfen Sie danach Statusanzeige und App-Mitteilungen.

Betrieb und Verantwortung

Für einen zuverlässigen Betrieb sind korrekte Montage, frische Batterien, passende App-Einstellungen und stabiles WLAN erforderlich. Prüfen Sie regelmäßig, ob der Kontakt online ist und Öffnen und Schließen erfasst.

Danke, dass Sie sich für unseren Tür- und Fensterkontakt mit WLAN entschieden haben. Der Kontakt meldet, wenn die Tür oder das Fenster geöffnet oder geschlossen wird. Sie können den Zustand in der App prüfen, Benachrichtigungen erhalten und Automationen auslösen.

Der Kontakt verbindet sich direkt mit einem 2,4-GHz-WLAN. Er lässt sich über die SmartLife-App oder die Tuya-App bedienen. Die Menünamen in dieser Anleitung stammen aus der SmartLife-App.

01 · Allgemeines

Zum WLAN-Tür- und Fensterkontakt

Der Sensor erfasst, ob der Magnet am Hauptgerät anliegt. In der SmartLife-App sehen Sie, ob Tür oder Fenster offen oder geschlossen sind und wann sich der Zustand geändert hat.

- **Verbindung** – direkt über 2,4-GHz-WLAN. Ein zusätzlicher Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.
- **Stromversorgung** Zwei AAA-Batterien, separat erhältlich.
- **Apps** – diese Anleitung beschreibt die SmartLife-App. Sie können auch die Tuya-App verwenden.
- **Funktionen** Anzeige offen/geschlossen, App-Mitteilungen, Ereignisverlauf, Batteriewarnung und Automationen mit kompatiblen Geräten.
- **Sprachsteuerung** Kompatibel mit Alexa und Google Home.
- **Hinweis** Dieses Modell hat keine eingebaute Sirene.

Erste Schritte

Legen Sie die Batterien ein, fügen Sie den Kontakt in der SmartLife-App hinzu und testen Sie die Position. Befestigen Sie dann die Teile und wählen Sie Benachrichtigungen und Automationen.

02 · Montage

Montage

1. **Batterien einsetzen.** Öffnen Sie das Batteriefach am Hauptgerät. Setzen Sie zwei AAA-Batterien entsprechend den Plus- und Minusmarkierungen ein und schließen Sie den Deckel.
2. **Kontakt in der SmartLife-App hinzufügen.** Richten Sie ihn vor der endgültigen Befestigung ein, damit Sie die Position testen können.
3. **Flächen vorbereiten.** Reinigen und trocknen Sie die Stellen, an denen Hauptgerät und Magnet befestigt werden.
4. **Teile ausrichten.** Setzen Sie das Hauptgerät auf den festen Rahmen und den Magneten auf das bewegliche Türblatt oder den Fensterflügel. Im geschlossenen

Zustand müssen beide parallel und dicht beieinanderliegen.

5. **Abstand testen.** Halten Sie die Teile an die vorgesehenen Stellen. Bei etwa 15 mm Abstand erkennt der Kontakt eine Öffnung. Öffnen und schließen Sie Tür oder Fenster und prüfen Sie die Anzeige in der SmartLife-App.
6. **Teile befestigen.** Ziehen Sie die Folie vom doppelseitigen Klebeband ab und drücken Sie beide Teile an.
7. **Funktion prüfen.** Öffnen und schließen Sie Tür oder Fenster mehrmals. Prüfen Sie die Statusanzeige und die gewählten Mitteilungen.

Standort und Betrieb

- Montieren Sie das Gerät im Innenbereich auf einer trockenen, festen Fläche.
- Wählen Sie eine Stelle, an der die Teile beim Öffnen und Schließen weder eingeklemmt noch abgestoßen werden.
- Testen Sie erneut, wenn Sie ein Teil versetzen oder das Klebeband austauschen.

03 · In der SmartLife-App hinzufügen

Sensor in der SmartLife-App hinzufügen

1. **App öffnen.** Installieren Sie die SmartLife-App und erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an. Auch die Tuya-App ist möglich. Die folgenden Schritte beziehen sich auf die SmartLife-App.
2. **Smartphone vorbereiten.** Verbinden Sie es mit dem 2,4-GHz-WLAN, schalten Sie Bluetooth ein und erteilen Sie der SmartLife-App die erforderlichen Berechtigungen.
3. **Sensor einschalten.** Prüfen Sie, ob beide AAA-Batterien richtig im Hauptgerät sitzen.
4. **Kopplung starten.** Halten Sie die Reset-Taste am Sensor etwa fünf Sekunden gedrückt, bis die blaue Anzeige schnell blinkt.
5. **Kopplung starten.** Öffnen Sie die SmartLife-App, tippen Sie auf „+“ und wählen Sie „Add Device“.
6. **Kontakt auswählen.** Wählen Sie unter „Searching for nearby devices…“ den Eintrag „door contact“, sobald er erscheint. Die SmartLife-App kann ihn auch automatisch hinzufügen.
7. **Verbindung abwarten.** Geben Sie bei Bedarf das Passwort des 2,4-GHz-Netzes ein und halten Sie das Smartphone nahe am Sensor. Unter „Connecting Device…“ sehen

Sie „Establishing connection…“, „Connecting to router…“, „Activating device“ und „Device coming online“.

8. **Kontakt benennen.** Sobald „Device Added Successfully“ erscheint, können Sie Namen („Device Name“), Raum („Room“) und Anzeige auf der Startseite („Show on Home“) festlegen.
9. **Einrichtung abschließen und testen.** Tippen Sie auf „Done“ und öffnen Sie „door contact“. Öffnen und schließen Sie die Tür oder das Fenster und prüfen Sie, ob die Anzeige wechselt.

Der Kontakt wird nicht gefunden Prüfen Sie das 2,4-GHz-WLAN, Bluetooth und die Batterien. Die blaue Anzeige muss blinken. Starten Sie erneut über „+“ und „Add Device“.

04 · Bedienung

Tägliche Bedienung

1. **Gerät öffnen.** Wählen Sie in der SmartLife-App „door contact“ oder den von Ihnen vergebenen Namen.
2. **Status prüfen.** Auf der Geräteseite sehen Sie, ob Tür oder Fenster offen oder geschlossen sind.
3. **Öffnung anzeigen.** Bei aktiver Öffnungsmeldung kann die SmartLife-App „Door Alarm“ mit „Device“, „Type“, „Home“ und „Time“ anzeigen. Tippen Sie für weitere Angaben auf „Check“.
4. **Automationen öffnen.** Tippen Sie auf „Smart“. „None Scenes“ bedeutet, dass bisher keine Szenen angelegt wurden.
5. **Einstellungen öffnen.** Unter „Set“ sehen Sie den Batteriestand und können die verfügbaren Meldungen auswählen.

Hinweis „Door Alarm“ bezeichnet ein Ereignis in der App. Dieser Kontakt hat keine eingebaute Sirene.

Bedienung

05 · Status und Verlauf

Status und Ereignisverlauf

1. **Aktuellen Zustand ansehen.** Öffnen Sie den Kontakt in der SmartLife-App. Liegt der

Magnet am Hauptgerät, wird „geschlossen“ angezeigt. Entfernen Sie ihn, wechselt die Anzeige auf „offen“.

2. **Ereignisdetails ansehen.** Bei einer Öffnung kann „Door Alarm“ mit „Device“, „Type“, „Home“ und „Time“ erscheinen. Tippen Sie auf „Check“.
3. **Frühere Ereignisse ansehen.** Öffnen Sie die Ereignisübersicht auf der Geräteseite. Dort stehen die Zeitpunkte, zu denen sich die Tür oder das Fenster geöffnet oder geschlossen hat.
4. **Batteriestand prüfen.** Öffnen Sie den Kontakt und tippen Sie auf „Set“. Unter „battery level“ sehen Sie den Batteriestand.

Erkennung testen

Schließen Sie Tür oder Fenster vollständig und prüfen Sie den Status in der SmartLife-App. Öffnen Sie langsam bis auf etwa 15 mm Abstand zwischen den Teilen. Wechselt die Anzeige nicht zuverlässig, justieren Sie die Position.

Bedienung

06 · Einstellungen

Einstellungen und Benachrichtigungen

Öffnen Sie den Kontakt in der SmartLife-App und tippen Sie auf „Set“. Die Abbildung zeigt die folgenden Einstellungen.

- **„battery level“** zeigt den Batteriestand an.
- Unter **„Alarm Set“** finden Sie die Einstellungen für die Meldungen des Kontakts.
- Mit **„Low battery“** schalten Sie die Warnung bei niedrigem Batteriestand ein oder aus.
- Mit **„Door Alarm“** aktivieren oder deaktivieren Sie die Öffnungsmeldung in der App. Es ertönt keine Sirene.
- Mit **„Closing reminder:“** schalten Sie die Mitteilung beim Schließen ein oder aus.
- **„SMS Notification“ und „Phone Notification“** sind im Beispiel mit „Buy“ als Kaufoptionen gekennzeichnet. Für normale Mitteilungen in der SmartLife-App benötigen Sie diese Zusatzdienste nicht.

Bleiben Mitteilungen aus, prüfen Sie in den Smartphone-Einstellungen, ob die SmartLife-App Benachrichtigungen senden darf.

Bedienung

07 · Automatisierung

Automatisierung in der SmartLife-App

Verwenden Sie Öffnen oder Schließen als Bedingung, um andere kompatible Geräte in der SmartLife-App zu steuern.

1. **Szenen aufrufen.** Wählen Sie den Kontakt in der SmartLife-App und tippen Sie auf „Smart“.
2. **Szene erstellen.** Tippen Sie auf „+“. Es öffnet sich „Create Scene“.
3. **Bedingung festlegen.** Tippen Sie unter „If“ auf „+“ und wählen Sie ein Sensorereignis. Im Beispiel steht „door contact:Turn on“.
4. **Aktion wählen.** Tippen Sie unter „Then“ auf „+“ oder „Add Task“ und wählen Sie die Aktion des kompatiblen Geräts.
5. **Szene anpassen.** Prüfen Sie unter „Validity Scope“ den Gültigkeitszeitraum, etwa „All day“. Wählen Sie „Show in Room“, wenn die Szene im Raum angezeigt werden soll.
6. **Speichern und testen.** Speichern Sie die gewählte Aktion mit „Save“. Öffnen und schließen Sie Tür oder Fenster und prüfen Sie, ob die Aktion ausgeführt wird.

Ist „Save“ ausgegraut, fehlt eine Bedingung oder Aktion. Auch die Tuya-App wird unterstützt. Menünamen und Bildschirmansichten können dort abweichen.

Bedienung

08 · Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Die SmartLife-App findet den Sensor nicht

- Prüfen Sie, ob das Smartphone mit einem 2,4-GHz-WLAN verbunden ist.
- Aktivieren Sie Bluetooth und erteilen Sie der SmartLife-App die erforderlichen Berechtigungen.
- Prüfen Sie, ob beide AAA-Batterien richtig eingesetzt und noch ausreichend geladen sind.
- Halten Sie die Reset-Taste etwa fünf Sekunden gedrückt, bis die blaue Anzeige schnell blinkt. Wählen Sie anschließend erneut „+“ und „Add Device“.

Der Sensor wird als offline angezeigt

- Prüfen Sie die Batterien und das 2,4-GHz-WLAN.
- Verringern Sie bei schwachem WLAN-Signal den Abstand zwischen Sensor und Router.

Der Status wechselt nicht wie erwartet

- Richten Sie den Magneten bei geschlossener Tür oder geschlossenem Fenster parallel und nahe am Hauptgerät aus.
- Prüfen Sie, ob bei etwa 15 mm Abstand zwischen den Teilen eine Öffnung registriert wird.
- Testen Sie die Position, bevor Sie das Klebeband fest andrücken.

Keine Benachrichtigungen auf dem Smartphone

- Öffnen Sie den Kontakt und prüfen Sie unter „Set“ die Optionen „Door Alarm“, „Closing reminder:“ und „Low battery“.
- Prüfen Sie in den Smartphone-Einstellungen, ob die SmartLife-App Mitteilungen senden darf.
- Prüfen Sie, ob der Sensor online ist.

Die Automatisierung wird nicht ausgeführt

- Öffnen Sie die Szene und prüfen Sie, ob „If“ und „Then“ ausgefüllt sind.
- Prüfen Sie „Validity Scope“ und wiederholen Sie den Test, sobald der Kontakt online ist.