Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Gardinmotor

Bruksanvisning – Smart rullegardinmotor med WiFi

- Til innendørs bruk
- 12 V via adapter
- SmartLife-appen og Tuya-appen



Fjernstyring
App og fjernkontroll

Stopp
Justerbare stopposisjoner

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Generelt **4**
02 · Montering **4**
03 · Legg til i appen **5**
04 · Stopposisjoner **6**
05 · Betjening **6**
06 · Innstillinger og tidsplan **7**
07 · Fjernkontroll og tilbakestilling **7**
08 · Feilsøking **8**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Greit å vite før du begynner

Senk gardinen, velg riktig kjedeadapter og monter motoren og festet. Ha wifi-nettet på 2,4 GHz og SmartLife-appen eller Tuya-appen klare.

Still inn endeposisjonene før du styrer motoren i appen

Motoren reagerer riktig på appen når både øvre og nedre endeposisjon er lagret. Legg den først til i SmartLife-appen og følg deretter avsnittet om endeposisjoner.

Kontroller kjedet

Velg en adapter som passer kjedet. Stram kjedet slik at det griper, uten å bli overspent. Feil adapter eller spenning kan gi ujevn gange og støy.

Takk for at du valgte vår gardinmotor med wifi. Monter den på en eksisterende rullegardin, persienne eller annen gardin med kjede eller trekksnor. Deretter kan du åpne og lukke med SmartLife-appen, Tuya-appen eller den medfølgende fjernkontrollen.

Motoren kobles direkte til wifi på 2,4 GHz og fungerer uten egen gateway. Den støtter tidsplaner og stemmestyring via Google Home og Alexa.

01 · Generelt

Om gardinmotoren med wifi

Monter gardinmotoren på gardinens eksisterende kjede eller trekksnor. Da kan du bruke SmartLife-appen, Tuya-appen eller fjernkontrollen til å åpne og lukke. Du kan beholde gardinen og trenger ingen egen gateway.

- **Tilkobling** Direkte via wifi på 2,4 GHz. Fjernkontrollen bruker 433 MHz.
- **Strømforsyning** Den medfølgende nettadapteren kobles til 110–240 V og gir motoren 12 V likestrøm.
- **Betjening** Med knappene på motoren, fjernkontrollen, SmartLife-appen eller Tuya-appen.
- **Kapasitet** Gardiner på opptil omtrent 2,5 × 3,5 m og maksimalt 8 kg.
- **Motor** Dreiemoment 1,35 Nm og hastighet 55 o/min.
- **Stemmestyring** Støtter Google Home og Alexa.

Knapper og indikatorlys

Motoren har knapper for opp, stopp og ned. Lampene viser status ved tilkobling, innstilling av endeposisjoner, sammenkobling av fjernkontrollen og tilbakestilling.

Kom i gang

Velg kjedeadapter, monter motoren og legg den til i SmartLife-appen. Still inn øvre og nedre endeposisjon og kontroller kjøreretningen.

02 · Montering

Monter gardinmotoren

Senk gardinen helt først. Kjedet skal henge rett og være lett strammet når du finner plasseringen til motoren.

1. **Merk av motorens plassering.** Heng papirmalen nederst på kjedet og hold kjedet rett og lett strammet. Merk hullet ved «L» eller «R» avhengig av hvilken side kjedet henger på. Malen skal være utenfor gardinens bunnlist.
2. **Velg festemåte.** Monter festet med dobbeltsidig teip eller med skruer og plugger. Bruker du teip, må den feste seg i minst tolv timer før du starter motoren.

3. **Monter festet.** Plasser festet ved markeringen. Det kan monteres flatt eller på siden. Ved skruemontering borer du ved merkene og skrur fast festet.
4. **Velg riktig adapter.** Skyv bakdekselet opp og sett i adapteren som passer gardinens kjede eller snor.
5. **Legg kjedet rundt adapteren.** Før kjedet rundt adapterhjulet og lukk dekselet.
6. **Sett motoren i festet.** Stram kjedet lett og skyv motoren ned i sporet til den låses på plass.
7. **Sjekk strammingen.** Kjedet skal gripe uten å belaste motoren eller lage støy. Juster motorens plassering hvis kjedet går ujevnt.

Viktig Bruk en adapter som passer kjedet. Feil adapter eller feil stramming kan føre til ujevn gange og unødvendig støy.

03 · Legg til i appen

Legg til gardinmotoren i SmartLife-appen

Veiledningen viser SmartLife-appen. Du kan også bruke Tuya-appen. Telefonen må være koblet til wifi på 2,4 GHz under oppsettet.

1. **Åpne appen.** Installer SmartLife-appen og opprett en konto eller logg inn.
2. **Koble til motoren.** Koble nettadapteren til motoren og kontroller at den får strøm.
3. **Start sammenkobling.** Hold opp og stopp inne samtidig i omtrent 5–8 sekunder til lampen ved opp-knappen blinker blått.
4. **Start paringen.** Åpne SmartLife-appen, trykk på «+» og velg «Add Device».
5. **Velg enhetstype.** Åpne «Small Home Appliances», gå til «Motor» og velg «curtain».
6. **Bekreft blinkingen.** Bekreft at lampen blinker raskt hvis appen spør.
7. **Koble til wifi.** Skriv inn passordet til wifi-nettet på 2,4 GHz og start tilkoblingen. Hold telefonen nær motoren imens.
8. **Vent til motoren er lagt til.** Appen viser «Blinds Controller» og «Being added». Trykk på «Done» når den er ferdig.
9. **Still inn endeposisjonene.** Følg neste avsnitt og lagre både øvre og nedre endeposisjon, slik at motoren reagerer riktig på appen.

04 · Stopposisjoner

Still inn øvre og nedre stoppunkt

Sjekk først at kjedet går jevnt i den valgte adapteren. Still inn endeposisjonene før du kjører motoren fra appen.

1. **Kjør gardinen helt opp.** Trykk på opp-knappen og kjør til ønsket helt åpen stilling.
2. **Lagre øvre endeposisjon.** Trykk kort på stopp. Hold deretter stopp inne i omtrent fem sekunder til den røde lampen blinker.
3. **Kjør gardinen ned.** Trykk på ned-knappen når den røde lampen blinker. Kjør til ønsket helt lukket stilling.
4. **Lagre nedre endeposisjon.** Trykk på stopp når gardinen står riktig. Begge endeposisjonene er nå lagret.
5. **Test bevegelsen.** Kjør opp og ned med SmartLife-appen. Motoren skal stoppe ved de lagrede endeposisjonene.

Hvis gardinen går motsatt vei av det SmartLife-appen viser, endre motorretningen og still deretter inn endeposisjonene på nytt.

05 · Betjening

Daglig bruk i SmartLife-appen

1. **Åpne enheten.** Velg «Blinds Controller» eller navnet du ga motoren i SmartLife-appen.
2. **Åpne gardinen.** Trykk på knappen til venstre med åpen gardin. Appen viser bevegelsen mens gardinen åpnes.
3. **Stopp bevegelsen.** Trykk på pauseknappen i midten for å stoppe gardinen underveis.
4. **Lukk gardinen.** Trykk på knappen til høyre med lukket gardin.
5. **Se flere funksjoner.** Trykk på «more» nederst for å åpne de øvrige motorinnstillingene.

Du kan også styre gardinen med opp, stopp og ned på motoren eller den sammenkoblede fjernkontrollen.

06 · Innstillinger og tidsplan

Retning, nedtelling og tidsplan

Åpne «Blinds Controller» i SmartLife-appen. Velg «more» og deretter «Setting».

Endre motorens retning

1. **Åpne retningsinnstillingen.** Trykk på «Motor Direction».
2. **Velg retning.** Velg «Forward» eller «Back» og bekreft med «confirm».
3. **Still inn endeposisjonene på nytt.** Lagre øvre og nedre endeposisjon igjen etter at du har endret kjøreretningen.

Start en nedtelling

Åpne «Countdown», velg «1h», «2h», «3h» eller «4h» og trykk på «confirm». Velg «Cancel» hvis ingen nedtelling skal være aktiv.

Lag en tidsplan

Trykk på «Schedule». Vises «No timer data», velg «Add». Velg tidspunkt og handling i SmartLife-appen og lagre tidsplanen, for eksempel åpning om morgenen og lukking om kvelden.

07 · Fjernkontroll og tilbakestilling

Fjernkontroll og tilbakestilling

Koble til fjernkontrollen

1. **Start sammenkobling.** Hold stoppknappen på motoren inne i omtrent fem sekunder til den røde lampen blinker.
2. **Bekreft på fjernkontrollen.** Trykk én gang på opp-knappen på fjernkontrollen mens lampen blinker.
3. **Sjekk forbindelsen.** Motorens lampe blinker som bekreftelse. Test deretter opp, stopp og ned på fjernkontrollen.

Tilbakestill motoren

1. **Start tilbakestillingen.** Hold opp og ned på motoren inne samtidig i omtrent tolv sekunder.

2. **Vent på lyssignalet.** Slipp knappene når lampen har blinket rødt, blått og grønt to til tre ganger.
3. **Fullfør tilbakestillingen.** Trykk på stopp. Motoren er nå tilbakestilt og må legges til og stilles inn på nytt.

Google Home og Alexa

Motoren støtter Google Home og Alexa. Koble til ønsket tjeneste via integrasjonene i SmartLife-appen eller Tuya-appen og følg veiledningen i tjenesten.

08 · Feilsøking

Feilsøking

SmartLife-appen finner ikke motoren

- Sjekk at telefonen har en stabil tilkobling til wifi på 2,4 GHz.
- Start sammenkobling på nytt. Hold opp og stopp inne i omtrent 5–8 sekunder til lampen ved opp-knappen blinker blått.
- Prøv igjen via «+» og «Add Device».
- Hvis tilkoblingen fortsatt mislykkes, tilbakestill motoren og legg den til på nytt.

Motoren er lagt til, men reagerer ikke på appen

Still først inn øvre og nedre endeposisjon. Motoren kan stå stille ved appkommandoer til begge posisjonene er lagret.

Gardinen går i feil retning

Hold opp-knappen inne i omtrent seks sekunder til lampen blinker blått for å snu retningen. Du kan også velge «more», «Setting» og «Motor Direction». Still deretter inn endeposisjonene på nytt.

Motoren støyer eller trekker ujevnt

- Sjekk at adapteren passer kjedet.
- Juster kjedet slik at det griper uten å bli for stramt.
- Kontroller at kjedet ligger riktig rundt adapterhjulet, og at motoren er låst i festet.

Fjernkontrollen virker ikke

Sjekk batteriet i fjernkontrollen og koble den sammen med motoren på nytt.