Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Gardinmotor

Bruksanvisning – Smart rullgardinsmotor med WiFi

- För inomhusbruk
- 12 V via adapter
- SmartLife-appen och Tuya-appen



Fjärrstyrning
App och fjärrkontroll

Stopp
Justerbara stopplägen

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Montering **4**
03 · Lägg till i appen **5**
04 · Stopplägen **6**
05 · Användning **6**
06 · Inställningar och schema **7**
07 · Fjärrkontroll och återställning **7**
08 · Felsökning **8**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Bra att veta innan du börjar

Sänk gardinen, välj rätt kedjeadapter och montera motor och fäste. Ha ditt 2,4 GHz-wifi och SmartLife-appen eller Tuya-appen redo.

Ställ in ändlägena innan du styr motorn i appen

Motorn reagerar korrekt på appen när både övre och nedre ändläge har sparats. Lägg först till den i SmartLife-appen och följ sedan avsnittet om ändlägen.

Kontrollera kedjan

Välj en adapter som passar kedjan. Spänn kedjan så att den greppar utan att sitta för hårt. Fel adapter eller spänning kan ge ojämn gång och missljud.

Tack för att du valt vår gardinmotor med wifi. Montera den på en befintlig rullgardin, persienn eller annan gardin med kedja eller dragsnöre. Sedan kan du öppna och stänga med SmartLife-appen, Tuya-appen eller den medföljande fjärrkontrollen.

Motorn ansluts direkt till 2,4 GHz-wifi och fungerar utan separat gateway. Den stöder scheman och röststyrning via Google Home och Alexa.

01 · Allmänt

Om gardinmotorn med wifi

Montera gardinmotorn på den befintliga kedjan eller dragsnöret. Då kan du använda SmartLife-appen, Tuya-appen eller fjärrkontrollen för att öppna och stänga. Gardinen kan sitta kvar och du behöver ingen separat gateway.

- **Anslutning** Direkt via 2,4 GHz-wifi. Fjärrkontrollen använder 433 MHz.
- **Strömförsörjning** Den medföljande nätadaptern ansluts till 110–240 V och ger motorn 12 V likström.
- **Styrning** Med knapparna på motorn, fjärrkontrollen, SmartLife-appen eller Tuya-appen.
- **Kapacitet** Gardiner upp till cirka 2,5 × 3,5 m och högst 8 kg.
- **Motor** Vridmoment 1,35 Nm och hastighet 55 varv/min.
- **Röststyrning** Stöder Google Home och Alexa.

Knappar och indikatorlampor

Motorn har knappar för upp, stopp och ned. Indikatorerna visar status vid anslutning, inställning av ändlägen, parkoppling av fjärrkontrollen och återställning.

Kom i gång

Välj kedjeadapter, montera motorn och lägg till den i SmartLife-appen. Ställ in det övre och nedre ändläget och kontrollera körriktningen.

02 · Montering

Montera gardinmotorn

Sänk först gardinen helt. Kedjan ska hänga rakt och vara lätt spänd när du väljer motorns placering.

1. **Markera motorns placering.** Häng pappersmallen längst ned på kedjan och håll den rak och lätt spänd. Markera hålet vid ”L” eller ”R” beroende på vilken sida kedjan hänger på. Mallen ska vara utanför gardinens bottenlist.
2. **Välj fästmetod.** Montera fästet med dubbelhäftande tejp eller med skruv och plugg. Om du använder tejp ska den fästa i minst tolv timmar innan du kör motorn.

3. **Montera fästet.** Rikta in fästet efter markeringen. Det kan monteras plant eller på sidan. Vid skruvmontering borrar du vid markeringarna och skruvar fast fästet.
4. **Välj rätt adapter.** Skjut motorns bakre lock uppåt och sätt i adaptern som passar gardinens kedja eller snöre.
5. **Lägg kedjan runt adaptern.** För kedjan runt adapterhjulet och stäng locket.
6. **Sätt motorn i fästet.** Spänn kedjan lätt och skjut ned motorn i fästets spår tills den låser fast.
7. **Kontrollera spänningen.** Kedjan ska greppa utan att belasta motorn eller ge missljud. Justera motorns placering om kedjan löper ojämnt.

Viktigt Använd en adapter som passar kedjan. Fel adapter eller fel spänning kan ge ojämn gång och onödigt buller.

03 · Lägg till i appen

Lägg till gardinmotorn i SmartLife-appen

Guiden visar SmartLife-appen. Du kan även använda Tuya-appen. Telefonen ska vara ansluten till 2,4 GHz-wifi under installationen.

1. **Öppna appen.** Installera SmartLife-appen och skapa ett konto eller logga in.
2. **Anslut motorn.** Anslut nätadaptern till motorn och kontrollera att den får ström.
3. **Starta parkoppling.** Håll upp och stopp intryckta samtidigt i cirka 5–8 sekunder, tills indikatorn vid uppknappen blinkar blått.
4. **Starta parkopplingen.** Öppna SmartLife-appen, tryck på ”+” och välj ”Add Device”.
5. **Välj enhetstyp.** Öppna ”Small Home Appliances”, gå till ”Motor” och välj ”curtain”.
6. **Bekräfta blinkningen.** Bekräfta om appen frågar att indikatorn blinkar snabbt.
7. **Anslut till wifi.** Ange lösenordet till ditt 2,4 GHz-wifi och starta anslutningen. Håll telefonen nära motorn under tiden.
8. **Vänta tills motorn lagts till.** Appen visar ”Blinds Controller” och ”Being added”. Tryck på ”Done” när den är klar.
9. **Ställ in ändlägena.** Följ nästa avsnitt och spara både övre och nedre ändläge, så att motorn reagerar korrekt på appen.

04 · Stopplägen

Ställ in övre och nedre stoppläge

Kontrollera först att kedjan löper jämnt i vald adapter. Ställ in ändlägena innan du kör motorn från appen.

1. **Kör gardinen hela vägen upp.** Tryck på uppknappen och kör till önskat helt öppet läge.
2. **Spara övre ändläget.** Tryck kort på stopp. Håll sedan stopp intryckt i cirka fem sekunder tills den röda indikatorn blinkar.
3. **Kör ned gardinen.** Tryck på nedknappen när den röda indikatorn blinkar. Kör till önskat helt stängt läge.
4. **Spara nedre ändläget.** Tryck på stopp när gardinen står rätt. Båda ändlägena är nu sparade.
5. **Testa rörelsen.** Kör upp och ned med SmartLife-appen. Motorn ska stanna vid de sparade ändlägena.

Om gardinen rör sig åt motsatt håll mot vad SmartLife-appen visar, ändra motorns riktning och ställ sedan in ändlägena igen.

05 · Användning

Daglig användning i SmartLife-appen

1. **Öppna enheten.** Välj ”Blinds Controller” eller motorns eget namn i SmartLife-appen.
2. **Öppna gardinen.** Tryck på vänsterknappen med den öppna gardinen. Appen visar hur gardinen rör sig.
3. **Stoppa rörelsen.** Tryck på pausknappen i mitten för att stanna gardinen på vägen.
4. **Stäng gardinen.** Tryck på högerknappen med den stängda gardinen.
5. **Visa fler funktioner.** Tryck på ”more” längst ned för att öppna motorns övriga inställningar.

Du kan också styra gardinen med upp, stopp och ned på motorn eller på den parkopplade fjärrkontrollen.

06 · Inställningar och schema

Riktning, nedräkning och schema

Öppna ”Blinds Controller” i SmartLife-appen. Välj ”more” och sedan ”Setting”.

Vänd motorns riktning

1. **Öppna inställningen för körriktning.** Tryck på ”Motor Direction”.
2. **Välj riktning.** Välj ”Forward” eller ”Back” och bekräfta med ”confirm”.
3. **Ställ in ändlägena på nytt.** Spara övre och nedre ändläge igen när du ändrat körriktning.

Starta en nedräkning

Öppna ”Countdown”, välj ”1h”, ”2h”, ”3h” eller ”4h” och tryck på ”confirm”. Välj ”Cancel” om ingen nedräkning ska köras.

Skapa ett schema

Tryck på ”Schedule”. Visas ”No timer data” väljer du ”Add”. Ange tid och åtgärd i SmartLife-appen och spara schemat, till exempel öppning på morgonen och stängning på kvällen.

07 · Fjärrkontroll och återställning

Fjärrkontroll och återställning

Parkoppla fjärrkontrollen

1. **Starta parkoppling.** Håll stoppknappen på motorn intryckt i cirka fem sekunder tills den röda indikatorn blinkar.
2. **Bekräfta på fjärrkontrollen.** Tryck en gång på fjärrkontrollens uppknapp medan indikatorn blinkar.
3. **Kontrollera anslutningen.** Motorns indikator blinkar som bekräftelse. Prova därefter upp, stopp och ned på fjärrkontrollen.

Återställ motorn

1. **Starta återställningen.** Håll upp och ned på motorn intryckta samtidigt i cirka tolv sekunder.
2. **Vänta på ljussignalen.** Släpp knapparna när indikatorn har blinkat rött, blått och grönt

två till tre gånger.

3. **Slutför återställningen.** Tryck på stopp. Motorn är nu återställd och måste läggas till och ställas in på nytt.

Google Home och Alexa

Motorn stöder Google Home och Alexa. Anslut önskad tjänst via integrationerna i SmartLife-appen eller Tuya-appen och följ anvisningarna i tjänsten.

08 · Felsökning

Felsökning

SmartLife-appen hittar inte motorn

- Kontrollera att telefonen har en stabil anslutning till 2,4 GHz-wifi.
- Starta parkoppling igen. Håll upp och stopp intryckta i cirka 5–8 sekunder tills indikatorn vid uppknappen blinkar blått.
- Försök igen via ”+” och ”Add Device”.
- Om anslutningen fortfarande misslyckas, återställ motorn och lägg till den igen.

Motorn har lagts till men reagerar inte på appen

Ställ först in övre och nedre ändläge. Motorn kan förbli stilla vid kommandon från appen tills båda lägena är sparade.

Gardinen går åt fel håll

Håll uppknappen intryckt i cirka sex sekunder tills indikatorn blinkar blått för att vända riktningen. Du kan också välja ”more”, ”Setting” och ”Motor Direction”. Ställ därefter in ändlägena igen.

Motorn låter eller drar ojämnt

- Kontrollera att adaptern passar kedjan.
- Justera kedjan så att den greppar utan att spännas för hårt.
- Kontrollera att kedjan ligger rätt runt adapterhjulet och att motorn har låst fast i fästet.

Fjärrkontrollen fungerar inte

Kontrollera fjärrkontrollens batteri och parkoppla fjärrkontrollen med motorn igen.