Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

Überwachungskamera

Bedienungsanleitung – DanGear®-WLAN-Akkukamera mit 4 MP

- Für innen und außen
- Akku mit 5.000 mAh
- SmartLife-App



4 MP Videoauflösung	**4–8 m** Bewegungserkennung

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Hinweise **4**
02 · Zur Kamera **4**
03 · Speicherkarte und Speicherung **5**
04 · Batterie **6**
05 · Kamera mit der App verbinden **7**
06 · SmartLife-App **8**
07 · Aufnahmemodus 9
08 · Liveansicht 10
09 · Aufnahmen abspielen 10
10 · Benachrichtigungen 11
11 · Nachtsicht 11
12 · Bewegungserkennung 12
13 · Gegensprechfunktion 12
14 · Verlauf 13
15 · Mehrere Kamerabilder gleichzeitig 13
16 · Zugriff teilen 14
17 · Montage und Standortwahl **15**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Wichtig für die korrekte Einrichtung

Fügen Sie die Kamera der SmartLife-App hinzu und prüfen Sie Bild, Aufnahme und Benachrichtigungen am gewählten Ort vor der endgültigen Montage. Folgen Sie den Schritten dieser Anleitung.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Haftung für Fehler, fehlende Aufnahmen oder Funktionsausfälle, die auf falsche Einrichtung, unterlassene Tests oder die Nichtbeachtung dieser Anleitung zurückzuführen sind. Als Nutzer sind Sie dafür verantwortlich, die Kamera vor der Inbetriebnahme korrekt zu installieren und zu testen und sie gemäß Anleitung zu verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere akkubetriebene DanGear® WLAN-Überwachungskamera mit 4 MP entschieden haben. Diese Anleitung gilt für das Modell mit 5.000-mAh-Akku. Sie können es bei ausreichendem WLAN-Empfang drinnen oder draußen auch ohne Steckdose am Montageort einsetzen.

Dank Akku benötigen Sie beim Montieren kein festes Stromkabel. In der SmartLife-App sehen Sie das Livebild, rufen gespeicherte Aufnahmen ab und legen Bewegungsmeldungen fest.

Hier erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie die Kamera einrichten, montieren und bedienen.

01 · Hinweise

Wichtige Hinweise

Lesen Sie vor der Einrichtung von Kamera und App die folgenden Sicherheitshinweise.

- **Speicherkarte.** Schalten Sie die Kamera vor dem Einsetzen der Karte aus.
- **WLAN-Empfang.** Bei drahtloser Anbindung benötigt die Kamera ein stabiles 2,4-GHz-Signal. Prüfen Sie den Empfang am Montageort und verwenden Sie bei Bedarf einen WLAN-Repeater.
- **Ein-/Ausschalter** → Die Taste befindet sich an der Unterseite. Lässt sie sich durch die Gummiabdeckung nur schwer bedienen → öffnen Sie die Abdeckung und halten Sie die Taste direkt gedrückt.
- **Ausrichtung.** Richten Sie die Kamera nicht unmittelbar auf die Sonne oder starke Scheinwerfer. Das Gegenlicht kann Einzelheiten im Bild überstrahlen.
- **Montagehöhe.** Wir empfehlen mindestens 2,5 Meter für einen guten Überblick und um den direkten Zugriff auf die Kamera zu erschweren.
- **Netzwerksicherheit.** Verwenden Sie für WLAN und App-Konto jeweils ein starkes, eigenes Passwort.
- **Aktualisierungen.** Prüfen Sie in der SmartLife-App regelmäßig, ob neue Kamerafirmware verfügbar ist. Updates können neue Funktionen und Sicherheitsverbesserungen enthalten.
- **Witterung.** Bei korrekter Montage verträgt die Kamera Regen und Schneeregen. Siehe **Montage und Standort**.

02 · Zur Kamera

Zur Kamera

Die Kamera bietet folgende Funktionen.

- **Akkubetrieb.** Das Modell hat einen 5.000-mAh-Akku. Bei etwa drei bis fünf Aktivierungen täglich sind zwei bis vier Monate zwischen den Ladevorgängen ein Richtwert.
- **Auflösung.** Die Kamera zeichnet mit 4 MP (2K) auf. Laden Sie eine Aufnahme unter **Playback** in der SmartLife-App herunter, um die volle Auflösung zu sehen.

- **Nachtsicht.** Wählen Sie zwischen Automatik, Infrarotlicht für Schwarz-Weiß-Bilder und weißem LED-Licht für Farbaufnahmen im Dunkeln.
- **Bewegungserkennung.** Bei Bewegung kann die Kamera über die SmartLife-App eine Nachricht senden. Je nach Montageort und Ausrichtung liegt der Erfassungsabstand bei etwa 4–8 Metern.
- **Ein-/Ausschalter →** Die Taste befindet sich an der Unterseite. Lässt sie sich durch die Gummiabdeckung nur schwer bedienen → öffnen Sie die Abdeckung und halten Sie die Taste direkt gedrückt.
- **Gegensprechen.** Über Mikrofon und Lautsprecher der Kamera können Sie in der App mit der Person vor der Kamera sprechen.
- **WLAN.** Verwenden Sie ein separates 2,4-GHz-Netz. Für die Einrichtung werden weder 5 GHz noch ein gemeinsames 2,4-/5-GHz-Netz unterstützt.
- **Speicher.** Speichern Sie Aufnahmen lokal auf einer microSD-Karte mit bis zu 128 GB.
- **Integrierte Sirene –** bei erkannter Bewegung kann die Kamera einen Sirenenton ausgeben.
- **Wetterfestes Gehäuse.** Das Kameragehäuse ist nach IP65 geschützt und für Regen und Schnee ausgelegt. Schützen Sie die Anschlüsse vor Feuchtigkeit.
- **Einsatzort.** Die Kamera ist vor allem für den Außenbereich ausgelegt und kann auch innen verwendet werden.
- **SmartLife-App.** Rufen Sie Livebild, gespeicherte Clips, Benachrichtigungen und Ereignisverlauf auf.

Die folgenden Abschnitte erläutern die Bedienung Schritt für Schritt.

03 · Speicherkarte und Speicherung

Speicherkarte und Speicherung

Die Kamera speichert lokale Aufnahmen auf der microSD-Karte. Lassen Sie die Karte in der Kamera, um gespeicherte Ereignisse in der SmartLife-App anzusehen.

Wichtig. Setzen Sie die Speicherkarte bei ausgeschalteter Kamera ein. Schalten Sie das Gerät erst danach wieder ein.

- DanGear® microSD-Karte, 64 GB (U3). Je nach Einstellung reicht sie für rund zehn Tage Daueraufnahme.*

- DanGear® microSD-Karte, 128 GB (U3). Je nach Einstellung reicht sie für rund zwanzig Tage Daueraufnahme.*

***Hinweis.** Bei **Event recording** werden nur Ereignisse aufgezeichnet. Bei 10 bis 20 kurzen Clips pro Tag bleiben Aufnahmen wesentlich länger gespeichert. Die Dauer hängt von Cliplänge und Bildeinstellungen ab. Siehe **Aufnahmemodus**.

Kartenwahl. Wir empfehlen unsere DanGear® microSD-Karten für Überwachungskameras. Sie sind für die wiederholten Schreibvorgänge bei Videoaufnahmen ausgelegt.

Speicherkarte einsetzen

Der Speicherkartenschacht befindet sich an der Unterseite der Kamera.

1. Schalten Sie die Kamera vollständig aus. Trennen Sie gegebenenfalls auch die externe Stromversorgung.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Kartenschachts an der Unterseite der Kamera.
3. Schieben Sie die microSD-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten vorsichtig ein.
4. Die Karte sitzt richtig, wenn sie in der Halterung einrastet.

Speicherkarte formatieren

So löschen Sie alle Aufnahmen und formatieren die Karte neu. Sichern Sie vorher die Clips, die Sie behalten möchten.

1. Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
2. Öffnen Sie **Setting** und tippen Sie auf **Storage Settings**.
3. Tippen Sie auf **Format** und bestätigen Sie mit **Confirm**.

Die Karte ist nun formatiert. Alle zuvor darauf gespeicherten Inhalte sind gelöscht.

04 · Batterie

Batterie

Die Kamera hat einen wiederaufladbaren Akku mit 5.000 mAh. Laden Sie ihn vor der ersten Nutzung und prüfen Sie den Ladestand in der App.

- **Aufladen.** Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel und Netzteil.
- **Erstes Aufladen.** Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- **Laufzeit.** Häufige Aktivierungen, längere Liveansichten und hohe Erkennungsempfindlichkeit erhöhen den Stromverbrauch.
- **Akkuwarnung.** Bei niedrigem Ladestand kann die SmartLife-App eine Nachricht senden.
- **Ladeintervall.** Bei etwa drei bis fünf Aktivierungen täglich sind zwei bis vier Monate ein Richtwert. Bei Kälte oder häufigerer Aktivität müssen Sie unter Umständen früher aufladen.

Akkueinstellungen

In der SmartLife-App legen Sie fest, bei welchem Akkustand Sie eine Meldung erhalten möchten.

So prüfen Sie den Akkustand und stellen die Warnschwelle ein

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Power Management Settings**.
- Hier sehen Sie den Akkustand. Tippen Sie auf **Low Battery Alert Threshold**.
- Wählen Sie den Prozentwert, bei dem die Akkuwarnung ausgelöst werden soll.

05 · Kamera mit der App verbinden

Kamera mit der SmartLife-App verbinden

So fügen Sie die Kamera in der SmartLife-App hinzu, um das Livebild zu sehen und Einstellungen zu ändern.

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN, das die Kamera nutzen soll, und aktivieren Sie Bluetooth.
2. Laden Sie die Kamera vollständig auf.
3. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der Unterseite gedrückt, bis die Kamera grün leuchtet und „your camera is powered on“ meldet.
4. Öffnen Sie die SmartLife-App, tippen Sie oben rechts auf **+** und wählen Sie **Add Device**.

5. Halten Sie das Smartphone in die Nähe der Kamera. Abwechselndes rotes und blaues Blinken zeigt an, dass die Kamera im Kopplungsmodus ist und in der App gefunden werden kann.
6. Tippen Sie auf die Kamera in der App, um sie hinzuzufügen.
7. Prüfen Sie das angezeigte WLAN und tippen Sie zur Bestätigung auf **Next**.
8. Die Kamera bestätigt die Verbindung mit „your camera is connected to the WiFi“.
9. Tippen Sie auf **Done**, um die Einrichtung abzuschließen.

Die Kamera ist jetzt verbunden. Sie können das Livebild in der App aufrufen.

Fehlerbehebung bei der Einrichtung

Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Kamera nicht erscheint oder sich nicht hinzufügen lässt.

1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** gedrückt, bis drei Signaltöne und eine Melodie erklingen und die Kamera abwechselnd rot und blau blinkt.
3. Die Kamera ist jetzt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
4. Beginnen Sie die Einrichtung in der SmartLife-App erneut.

06 · SmartLife-App

SmartLife-App

Nach dem Hinzufügen können Sie auf der Kameraseite in der SmartLife-App das Livebild öffnen, Meldungen lesen und die Kamera steuern.

Diese Funktionen bietet die App

- **Aufnahmemodus wechseln**
- **Livebild ansehen**
- **Gespeicherte Aufnahmen abspielen**
- **Benachrichtigungen einstellen**
- **Nachtsicht aktivieren**
- **Bewegungserkennung einstellen**

- **Gegensprechen nutzen**
- **Verlauf ansehen**
- **Mehrere Kameras gleichzeitig ansehen**
- **Zugriff mit anderen teilen**

So verwenden Sie die Funktionen und passen die Einstellungen an.

SmartLife-App

07 · Aufnahmemodus

Aufnahmemodus

Öffnen Sie **Recording settings** in der SmartLife-App. Hier wählen Sie den Aufnahmemodus, schalten die lokale Aufzeichnung auf der Karte ein oder aus und legen Aufnahmezeiten fest.

Hinweis. Der Aufnahmemodus lässt sich nur bei eingelegter Speicherkarte ändern.

Aufnahmemodi in der SmartLife-App

- **Event recording (Ereignisaufzeichnung).** Die Kamera zeichnet nur bei Bewegung oder einem anderen Alarmereignis auf. Das spart Platz auf der Karte.
- **Non-stop recording (Daueraufnahme).** Die Kamera zeichnet fortlaufend auf die Speicherkarte auf, auch in Zeiten ohne Bewegung.

So wählen Sie den Aufnahmemodus

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Recording settings**.
- Tippen Sie auf **Recording mode** und wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus.*

*Wählen Sie **Event recording**, wenn Sie Speicherplatz sparen möchten.

Aufzeichnung auf der Speicherkarte ein- oder ausschalten

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Recording settings**.
- Schalten Sie **Local Recording** nach Bedarf ein oder aus.

Unter **Schedule** legen Sie feste Aufnahmezeiten fest.

So planen Sie eine Aufnahme für einen bestimmten Zeitraum

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Recording settings**.
- Tippen Sie auf **Schedule** und dann auf **Add**.
- Legen Sie die Startzeit fest, etwa 22:00 Uhr, und wählen Sie die gewünschten Wiederholungstage. Stellen Sie **Local Recording: On** ein.*
- Tippen Sie erneut auf **Add**. Legen Sie die Endzeit fest, etwa 07:00 Uhr, und wählen Sie die gewünschten Wiederholungstage. Stellen Sie **Local Recording: Off** ein.*

***Hinweis.** Local Recording unter Schedule steuert den jeweiligen Zeitplaneintrag. Der Hauptschalter Local Recording unter Recording settings ist eine separate Einstellung.

SmartLife-App

08 · Liveansicht

Liveansicht

In der SmartLife-App können Sie das Livebild der Kamera auch unterwegs ansehen, wenn Kamera und Handy mit dem Internet verbunden sind.

So öffnen Sie das Livebild

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App und tippen Sie auf **Enter the device**.

Das Livebild ist verfügbar, wenn die Kamera eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden ist.

SmartLife-App

09 · Aufnahmen abspielen

Aufnahmen abspielen

In der SmartLife-App können Sie ältere Aufnahmen von der microSD-Karte abspielen, beispielsweise um ein bestimmtes Ereignis an einem bestimmten Datum zu finden.

So rufen Sie gespeicherte Aufnahmen auf

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie auf den Pfeil unten rechts unter dem Livebild, um das Menü am unteren Bildschirmrand zu öffnen.
- Tippen Sie auf **Features** und dann auf **Playback**.

Wählen Sie ein Datum und navigieren Sie in der Aufnahme vor oder zurück, um ein früheres Ereignis zu sehen.

SmartLife-App

10 · Benachrichtigungen

Benachrichtigungen

Über die SmartLife-App erhalten Sie auf Wunsch eine Nachricht auf dem Smartphone, wenn die Kamera eine Bewegung oder eine Person erkennt.

So ändern Sie die Bewegungsmeldungen

- Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Detection Alarm Settings**. Deaktivieren Sie die Ereignisse, zu denen Sie keine Benachrichtigung wünschen.

Allgemeine Benachrichtigungen der SmartLife-App

So ändern Sie die allgemeinen Benachrichtigungen der SmartLife-App

- Öffnen Sie die Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie unten auf **Me** und öffnen Sie **Message Center**. Schalten Sie die gewünschten Benachrichtigungen dort ein oder aus.

SmartLife-App

11 · Nachtsicht

Nachtsicht

Die Kamera bietet Infrarotlicht für Schwarz-Weiß-Nachtaufnahmen und weißes LED-Licht für Farbbilder im Dunkeln.

So ändern Sie die Nachtsichteinstellungen

1. Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App → tippen Sie auf **Setting**.
2. Öffnen Sie **Night Mode**. Wählen Sie **Auto mode**, **Infrared mode** oder **Color mode**.

Auto mode → automatische Lichtsteuerung. **Infrared mode** → Schwarz-Weiß mit Infrarotlicht. **Color mode** erzeugt Farbbilder mit weißem LED-Licht.

SmartLife-App

12 · Bewegungserkennung

Bewegungserkennung

Bei erkannter Bewegung kann die Kamera eine Benachrichtigung über die SmartLife-App senden. Wählen Sie je nach Montageort eine niedrige, mittlere oder hohe Empfindlichkeit. Legen Sie außerdem fest, ob die Sirene bei Bewegung ertönen soll.

So aktivieren Sie die Bewegungserkennung

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Detection Alarm Settings**.
- Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an.

Beginnen Sie im Außenbereich mit den folgenden Einstellungen und passen Sie diese vor Ort an.

1. Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
2. Öffnen Sie **Setting** und wählen Sie **Detection Alarm Settings**.
3. Aktivieren Sie **Motion Detection Alarm**.
4. Wählen Sie unter **Alarm Sensitivity** die Stufe **Low**.
5. Aktivieren Sie **Human Detection (Only Human Events)**, um nach Personen zu filtern.
6. Aktivieren Sie **Activity Area**, wenn Sie den Erkennungsbereich eingrenzen möchten. Lassen Sie etwa die Straße außerhalb des Bereichs und testen Sie die Einstellung vor Ort. **Hinweis.** Diese Auswahl betrifft die Bewegungserkennung. Das Kamerabild kann weiterhin mehr als die ausgewählte Zone zeigen.
7. Bei aktiver Option **Trigger siren** kann die Sirene bei einem erkannten Ereignis ertönen. Sie lässt sich auch auf der Kameraseite in der SmartLife-App manuell starten.

SmartLife-App

13 · Gegensprechfunktion

Gegensprechfunktion

Über Mikrofon und Lautsprecher können Sie eine Durchsage machen oder mit der Person vor der Kamera sprechen, etwa wenn Sie im Büro sind und jemand vor Ihrer Haustür steht.

So verwenden Sie die Gegensprechfunktion

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Öffnen Sie **Setting**, wählen Sie **Basic Function Settings** und anschließend **Talk Mode**.
- Wählen Sie den gewünschten Sprechmodus.

One-Way Communication (Durchsage)

- Halten Sie auf der Kameraseite das Mikrofonsymbol gedrückt, während Sie sprechen. Lassen Sie es anschließend los. Der Ton wird vom Smartphone zur Kamera übertragen.

Two-Way Communication (Gespräch)

- Tippen Sie einmal auf das Telefonsymbol auf der Kameraseite, um ein Gespräch zu beginnen. Beide Seiten können gleichzeitig hören und sprechen.

SmartLife-App

14 · Verlauf

Verlauf

In der SmartLife-App sehen Sie die erfassten Kameraereignisse, etwa erkannte Bewegung, jeweils mit Datum und Uhrzeit.

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie auf **Messages**, um frühere Ereignisse mit Datum und Uhrzeit zu sehen.

SmartLife-App

15 · Mehrere Kamerabilder gleichzeitig

Mehrere Kamerabilder gleichzeitig

Mit **Multi-video** in der SmartLife-App sehen Sie die Livebilder mehrerer Kameras gleichzeitig. Das Bild jeder Kamera erscheint in einer eigenen Kachel.

Mit mehreren Kameras können Sie verschiedene Bereiche gleichzeitig sehen, etwa Einfahrt, Garten und Haustür.

So zeigen Sie mehrere Kameras gleichzeitig an

- Öffnen Sie die Startseite der SmartLife-App.
- Tippen Sie unten auf **Smart** → und wählen Sie **Multi-Video Preview**.

Die Kamerabilder werden gleichzeitig angezeigt. Tippen Sie zweimal zum Zoomen und wischen Sie zum Seitenwechsel. Halten Sie ein Kamerabild gedrückt, um die jeweilige Kamera mit ihren Bedienelementen zu öffnen.

SmartLife-App

16 · Zugriff teilen

Zugriff in der SmartLife-App teilen

Sie können den Kamerazugriff in der SmartLife-App mit weiteren Personen teilen, damit auch sie das Livebild sehen. Welche Einstellungen sie ändern dürfen, hängt vom freigegebenen Zugriff ab.

So geben Sie eine einzelne Kamera in der SmartLife-App frei

- Öffnen Sie die Kamera auf der Startseite der SmartLife-App → tippen Sie auf **Setting**.
- Tippen Sie auf **Share Device** → wählen Sie eine Freigabemethode, etwa SMS, E-Mail oder ein anderes Konto der SmartLife-App.
- Die eingeladene Person erhält eine Einladung und benötigt die SmartLife-App für den Zugriff auf die Kamera.

Hinweis. Die eingeladene Person benötigt die auf ihrem Smartphone installierte SmartLife-App, um freigegebene Geräte aufzurufen und zu bedienen.

So teilen Sie den Zugriff auf das gesamte Zuhause und seine Geräte

- Öffnen Sie die Startseite der SmartLife-App → tippen Sie unten rechts auf **Me**.
- Tippen Sie auf **Home Management** und wählen Sie das gewünschte Zuhause → tippen Sie auf **Add Member**.
- Wählen Sie die Rolle, zum Beispiel Common Member → wählen Sie den Einladungsweg, etwa SMS, E-Mail oder ein Konto der SmartLife-App.
- Die eingeladene Person erhält eine Einladung und benötigt die SmartLife-App für den

Zugriff auf die Kamera.

17 · Montage und Standortwahl

Montage und Standortwahl

Installation und Einrichtung der Kamera dauern in der Regel einige Minuten.

- **microSD-Karte einsetzen.** Wenn Sie lokal speichern möchten, setzen Sie die Karte vor der Montage bei stromloser Kamera ein.
- **Standort.** Montieren Sie die Kamera an einer senkrechten Fläche. Für einen guten Überblick empfehlen wir eine Höhe von mindestens 2,5 Metern.
- **Halterung montieren.** Befestigen Sie die mitgelieferte Halterung an einer senkrechten Fläche, etwa einer Wand. Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben und Dübel, sofern diese zum Untergrund passen.
- **Kamera befestigen.** Setzen Sie die Kamera auf die Halterung und ziehen Sie den weißen Kunststoffring fest. Richten Sie anschließend die Kamera wie gewünscht aus und prüfen Sie den sicheren Sitz.