Qsmart · HJELP MED PRODUKTET DITT

Overvåkingskamera

Bruksanvisning – DanGear® 4 MP wifikamera med magnetfeste

- Innendørs og utendørs
- USB-C 5 V
- Magnetfeste



4 MP
Videooppløsning

IP65
Kapslingsgrad

Norsk bruksanvisning · Versjon 22.11.2026

Les også den oppdaterte veiledningen på qsmart.dk

Finn frem i veiledningen

Velg et avsnitt. Rekkefølgen er den samme som i veiledningen på nettstedet.

01 · Merknader **4**
02 · Om kameraet **4**
03 · Minnekort og lagring **5**
04 · Strømforsyning **6**
05 · Koble kameraet til appen **6**
06 · SmartLife-appen eller Tuya-appen **7**
07 · Opptak og lagring 8
08 · Direktevisning 8
09 · Spill av opptak 9
10 · Varsler 9
11 · Lys og sirene 10
12 · Nattsyn og bilde 11
13 · Bevegelse og lyd 12
14 · Toveis tale 12
15 · Historikk 13
16 · Personvernmodus 14
17 · Del tilgang 14
18 · Montering og plassering **15**

Før du begynner

Viktig før du begynner

Før du tar produktet i bruk

Kontroller oppsettet. Følg trinnene og test et opptak og et varsel. Da vet du at kameraet lagrer og varsler som ønsket.

Ansvarsfraskrivelse. Vi påtar oss ikke ansvar for feil, manglende opptak eller funksjonssvikt som skyldes feil oppsett, manglende testing eller avvik fra denne bruksanvisningen. Som bruker har du ansvar for at kameraet installeres riktig og testes før bruk og deretter brukes som anvist.

Bruksanvisning

Velg et avsnitt i menyen nedenfor. Ved første oppsett, **begynn med første punkt og følg trinnene i rekkefølge**.

Takk for at du valgte vårt DanGear®-kamera med wifi, 4 MP og magnetfeste. Du kan se direktebildet, lytte, snakke og få varsler om bevegelse og lyd i SmartLife-appen eller Tuya.

Kameraet passer først og fremst inne, men kan også brukes ute når plasseringen er egnet og strømtilkoblingen er beskyttet. Med magnetfestet kan du justere vinkelen for hånd. Kameraet får strøm via kabel og adapter.

Kom i gang

Følg bruksanvisningen trinn for trinn

Følg veiledningen nedenfor i rekkefølge og les hele avsnittet **før du utfører trinnet**.

Les først **merknadene**. Gå deretter gjennom minnekort, strøm og tilkobling til SmartLife-appen eller Tuya. Test direktebilde, opptak og varsler før du monterer kameraet.

01 · Merknader

Viktig å vite

Les dette før du setter opp kameraet og appen

- **Minnekort.** Koble fra strømmen før du setter inn eller tar ut kortet.
- **Wifi.** Kameraet krever stabilt 2,4 GHz wifi og støtter ikke 5 GHz. Test forbindelsen på stedet.
- **Strøm.** Kameraet skal ha strøm via medfølgende kabel og adapter under bruk.
- **Plassering.** Kameraet passer først og fremst inne. Ved bruk ute må strømforsyning og kontakter beskyttes mot vann. Unngå sterke lyskilder rett mot linsen.
- **Montering.** Fest kameraet stødig. Juster vinkelen for hånd mens du ser på direktebildet.
- **Nettverkssikkerhet.** Bruk sterke, separate passord til appkontoen og wifi.
- **Oppdateringer.** Åpne kameraet i SmartLife-appen eller Tuya og velg … → **Device Update** for å se etter oppdateringer.
- **Test.** Sjekk direktebilde, opptak og varsler etter oppsett og montering.

02 · Om kameraet

Om kameraet

Dette kan du bruke kameraet til hjemme.

- **Strøm.** Kameraet skal ha strøm via medfølgende kabel og adapter under bruk.
- **Oppløsning.** Kameraet gir 4 MP, tilsvarende 2 560 × 1 440 piksler.
- **Magnetfeste.** Plasser kameraet og juster vinkelen for hånd på festet.
- **Bruk.** Først og fremst innendørs. Montering ute krever egnet plass og beskyttet strømtilkobling.
- **Wifi.** Kobles til et 2,4 GHz-nett og styres via SmartLife-appen eller Tuya.
- **Nattsyn.** Infrarødt lys gir bilde i mørket. Åpne **Night Mode** for å velge modus.
- **Bevegelsesregistrering.** Kameraet kan varsle telefonen ved bevegelse. Du kan velge personregistrering og avgrense området.
- **Lydregistrering.** Still inn registrering av lyd under **Sound Detection**.

- **Toveis lyd.** Lytt og snakk via kameraets mikrofon og høyttaler.
- **Lagring.** Lokalt opptak på microSD-kort opptil 128 GB.
- **Personvernmodus.** Med **Private Mode** avbryter du kameraets lyd- og bildeoverføring.

De neste avsnittene forklarer funksjonene nærmere.

03 · Minnekort og lagring

Minnekort og lagring

Kameraet støtter microSD-kort opptil 128 GB. For avspilling må kortet stå i kameraet og inneholde lagrede opptak.

Minnekort. Koble fra strømmen før du setter inn eller tar ut kortet.

Sett inn minnekortet

- Koble kameraet fra strømmen.
- Sett microSD-kortet forsiktig inn i kortsporet, som kan være merket **TF**. Ikke bruk makt.
- Koble til strømmen igjen og åpne kameraet i SmartLife-appen eller Tuya. Sjekk lagringen under **…** → **Storage Settings**.

Åpne lagringsinnstillingene

- Åpne kameraet fra startsiden i SmartLife-appen eller Tuya og trykk på **…** øverst til høyre.
- Bla ned til **Storage** og trykk på **Storage Settings**.

Hvor langt historikken går tilbake, avhenger av kortstørrelsen, opptaksmodusen og hvor mye som tas opp.

Formatering. Sikre viktige opptak et annet sted før du formaterer. Alt på kortet slettes.

Uten minnekort. I **Storage Settings** vises **No available storage device** når ingen kort er tilgjengelige. Trykk på **Confirm** for å lukke. Lagringsinnstillingene blir tilgjengelige når et innsatt kort registreres.

04 · Strømforsyning

Strømforsyning

Kameraet får strøm via kabelen og adapteren som følger med. La det være tilkoblet under bruk.

- **Tilkobling** – koble kabelen til kameraet og strømadapteren, og sett adapteren i en stikkontakt.
- **Kabelføring** – legg kabelen slik at den ikke kommer i klem eller trekker i kameraet.
- **Daglig bruk** – la kameraet være tilkoblet når det skal vise direktesendingen, registrere hendelser eller gjøre opptak.
- **Utendørs** – beskytt adapteren og tilkoblingene mot vann.
- **Etter strømbrudd** – sjekk at kameraet er på nett igjen i SmartLife-appen eller Tuya Smart, og test direktesending og opptak.

05 · Koble kameraet til appen

Koble kameraet til SmartLife-appen eller Tuya-appen

Last ned **SmartLife-appen eller Tuya Smart** fra App Store eller Google Play. Åpne appen og logg inn eller opprett en konto.

Slik legger du til kameraet

- Koble telefonen til **2,4 GHz-nettet** kameraet skal bruke, og slå på **Bluetooth** på telefonen.
- Koble strøm til kameraet og sjekk at det er klart for sammenkobling. Hold både telefonen og kameraet nær ruteren under oppsettet.
- Åpne SmartLife-appen eller Tuya Smart. Trykk på **+** øverst til høyre og deretter **Add Device**.
- Vent mens appen søker etter enheter i nærheten. Kameraet vises som **Security Camera**. Velg det hvis appen ikke går videre automatisk.
- Sjekk nettverket under **Select 2.4Ghz Wi-Fi**, skriv wifi-passordet og trykk på **Confirm**.
- Hold telefonen nær kameraet mens **Connecting Device…** vises og forbindelsen opprettes.
- Når **Device Added Successfully** vises, kan du endre navn under **Device Name** og

velge rom under **Room**.

- Trykk på **Done**, åpne kameraet fra startsiden og sjekk direktesendingen.

Feilsøking under oppsettet

- **Appen finner ikke kameraet** – sjekk strømmen, Bluetooth på telefonen og at kameraet er klart for sammenkobling.
- **Wifi-tilkoblingen mislykkes** – sjekk at nettverket bruker 2,4 GHz og at passordet er riktig.
- **Ustabil forbindelse** – flytt telefonen og kameraet nærmere ruteren og prøv oppsettet på nytt.

Tilbakestill kameraet

Hvis du ikke får koblet til kameraet eller må legge det til på nytt, kan du tilbakestille det slik.

- La kameraet være koblet til strøm.
- Finn den lille innfelte knappen eller åpningen merket **RESET** på kameraet.
- Hold knappen inne til kameraet gir lydsignal eller starter på nytt.
- Vent til kameraet er klart for sammenkobling, og legg det til i SmartLife-appen eller Tuya Smart som beskrevet ovenfor.

Merk at tilbakestillingen sletter nettverksoppsettet. Koble kameraet til wifi på nytt etterpå.

06 · SmartLife-appen eller Tuya-appen

SmartLife-appen eller Tuya-appen

Når kameraet er lagt til, kan du se direktebildet og tilpasse funksjonene i SmartLife-appen eller Tuya.

- **Åpne kameraet.** Trykk på navnet på startsiden i SmartLife-appen eller Tuya.
- **Funksjoner.** Trykk på **Features** under direktebildet. Bruk pilen hvis området er skjult, og bla for å se flere verktøy.
- **Innstillinger.** Trykk på **…** øverst til høyre på kamerasiden.

I appen kan du blant annet gjøre følgende.

- Se direktebildet, ta bilder og starte manuelle videoopptak.
- Spille av tidligere opptak under **Playback**.
- Tilpasse registrering av bevegelse, personer og lyd.
- Åpne innstillingene for nattsyn, lys og sirene.
- Lytte og snakke gjennom kameraet og justere kameraets volum.
- Slå personvernmodus av eller på og dele tilgang til kameraet.

Her bruker vi de engelske menynavnene fra appen. Tekstene kan variere med språk og appversjon.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

07 · Opptak og lagring

Opptak og lagring

Du finner kameraets lagringsinnstillinger under **Storage Settings**.

- Åpne kameraet fra startsiden i SmartLife-appen eller Tuya og trykk på **…** øverst til høyre.
- Bla ned til **Storage** og trykk på **Storage Settings**.
- Sjekk at minnekortet registreres før du tar i bruk lokalt opptak.

Test et opptak. Åpne **Features → Playback** og sjekk at en lagret video kan spilles av etter oppsettet.

Lokal lagring og sky. MicroSD-kortet lagrer videoen lokalt. Skylagring og **AI Protect** er separate tjenester med egne abonnementsvilkår.

Uten minnekort. I **Storage Settings** vises **No available storage device** når ingen kort er tilgjengelige. Trykk på **Confirm** for å lukke. Lagringsinnstillingene blir tilgjengelige når et innsatt kort registreres.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

08 · Direktevisning

Direktevisning

I SmartLife-appen eller Tuya kan du se kameraets direktebilde.

- Trykk på kameraet på startsiden i SmartLife-appen eller Tuya for å åpne direktebildet.
- **Høyttaler.** Slå kameralyden på eller av på telefonen.
- **Fullskjerm.** Vis direktebildet på hele skjermen.
- **Kameraikonet.** Ta et bilde fra direktevisningen.
- **Mikrofonikonet.** Snakk gjennom kameraet.
- **Videoikonet.** Start et manuelt videoopptak.
- **Gallery** åpner appens galleri fra **Features**.

Direktebildet krever at kameraet har strøm og nettverksforbindelse.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

09 · Spill av opptak

Spill av opptak

Åpne **Playback** for å spille av tidligere opptak.

Slik åpner du avspillingen

- Velg kameraet på startsiden i SmartLife-appen eller Tuya.
- Fold om nødvendig ut området under direktebildet og trykk på **Features**.
- Åpne **Playback** for å spille av tidligere opptak.

Avspilling fra kort. Kortet må stå i og inneholde opptak. Sjekk avspillingen separat selv om du har fått en hendelsesmelding.

Mangler det opptak, sjekk kortet og lagringsinnstillingene under **…** → **Storage Settings**.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

10 · Varsler

Varsler

SmartLife-appen eller Tuya kan varsle telefonen når kameraet oppdager en hendelse. Velg hva som skal registreres, og hvilke varsler du vil ha.

Slå bevegelsesvarsler av eller på

- Åpne kameraet fra startsiden i SmartLife-appen eller Tuya og trykk på **…** øverst til høyre.
- Åpne **Detection Alarm Settings** og slå **Motion Detection Alarm** av eller på.
- Slå på **Human Detection (Only Human Events)** hvis du bare vil ha varsler om registrerte personer.

Tilpass registreringen

- Slå på **Activity Area** hvis registrering bare skal gjelde utvalgte deler av bildet.
- Velg **Surveillance Area Setting → Edit** og marker området i bildet der kameraet skal reagere.
- Juster **Alarm Sensitivity Level** hvis kameraet reagerer for ofte eller for sjelden.
- Under **Schedule** kan du angi når registreringen skal være aktiv.

Sjekk varslene i appen

- Åpne kameraet og velg **…** → **Message notification Settings**. Sjekk at varsler er slått på.
- Tillat også varsler fra SmartLife-appen eller Tuya i telefonens innstillinger.
- Du finner kamerameldingene under **Messages** nederst på kamerasiden.

For mange varsler? Slå på personfilteret, avgrens området og juster følsomheten. Test innstillingene igjen.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

11 · Lys og sirene

Lys og sirene

Under **Features** finner du snarveier til kameraets lys og sirene.

Lys

- Velg kameraet på startsiden i SmartLife-appen eller Tuya og åpne **Features**.
- Bla i funksjonene og trykk på **Light** for å styre lyset.

Sirene

- Åpne kameraet og velg **Features** → **Siren**.
- Sireneinnstillingene ligger under **…** → **Audio Settings** → **Siren Adjustment**.

Automatisk sirene ved registrering

- Åpne kameraet og velg **…** → **Detection Alarm Settings**.
- Slå på **Trigger Siren** hvis kameraets sirene skal lyde automatisk ved en alarmhendelse. Slå av bryteren hvis du ønsker stille registrering.

Sirene og varsel. Sirenen lyder fra kameraet. Varslene til telefonen stilles inn separat.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

12 · Nattsyn og bilde

Nattsyn og bildeinnstillinger

Du stiller inn nattsyn og bilde under **Video Settings**.

Nattsyn

- Åpne kameraet og velg **…** → **Video Settings** → **Night Mode**.
- **Auto mode** tilpasser nattsynet etter lyset.
- **Infrared Mode** velger infrarødt nattsyn.
- **Color Mode** velger fargemodus.
- Velg modus og bekreft med **Confirm**.
- **Snarvei.** Du finner også **Night Mode** under **Features** på kamerasiden.

Andre bildeinnstillinger

Åpne kameraet og velg **…** → **Video Settings**.

- Med **Flip Screen** kan du snu bildet hvis kameraet er montert opp ned.
- **Time Watermark** viser eller skjuler tidsstempelet i videoen.
- Med **Anti-Flicker** kan du redusere flimring fra belysningen.
- **Smart Image Quality** kan forbedre skarphet, farger og lys automatisk. Sjekk eventuelle priser og vilkår i appen før du aktiverer en tilleggstjeneste.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

13 · Bevegelse og lyd

Bevegelses- og lydregistrering

Kameraets registrering stilles inn under **Detection Alarm Settings**.

Bevegelsesregistrering

- Åpne kameraet og velg **…** → **Detection Alarm Settings**.
- Slå på **Motion Detection Alarm** for å få bevegelsesvarsler. Slå av når du ikke ønsker slike varsler.
- Slå på **Human Detection (Only Human Events)** hvis du bare vil ha varsler om registrerte personer.

Registrering i et valgt område

- Åpne **Detection Alarm Settings** og slå på **Activity Area**.
- Velg **Surveillance Area Setting** → **Edit** og marker området i bildet der kameraet skal reagere.

Følsomhet og tidsplan

- Åpne **Alarm Sensitivity Level** for å stille inn følsomheten.
- Åpne **Schedule** for å angi tider for bevegelsesregistrering og andre hendelser.

Lydregistrering

- Åpne kameraet og velg **…** → **Detection Alarm Settings**.
- Bla ned til **Sound Detection**. Trykk for å stille inn lydregistrering og følsomhet.
- **Snarvei.** Du finner også **Sound Detection** under **Features** på kamerasiden.

Test etter endringer. Sjekk registrering og varsler der kameraet er montert.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

14 · Toveis tale

Toveis tale

Med kameraets mikrofon og høyttaler kan du lytte og snakke i SmartLife-appen eller Tuya.

Lytt og snakk

- Trykk på kameraet på startsiden i SmartLife-appen eller Tuya for å åpne direktebildet.
- Trykk på **høyttalerikonet** ved direktebildet for å slå lyden fra kameraet av eller på i telefonen.
- Bruk **mikrofonikonet** under bildet for å snakke. Gi SmartLife-appen eller Tuya tilgang til telefonens mikrofon.

Samtalefunksjon

- Åpne kameraet og velg **…** → **Audio Settings** → **Talk Mode**.
- Med **One-Way Communication** holder du mikrofonknappen inne mens du snakker, og slipper når du er ferdig.
- Med **Two-Way Talk** starter du en samtale ved å trykke én gang på taleknappen.
- Velg modus og trykk på **Confirm**. Prøv den andre modusen hvis lyden fungerer dårlig på stedet.

Kameraets lydstyrke

- Åpne kameraet og velg **…** → **Audio Settings** → **Device Volume** for å justere kameraets volum.
- **Snarvei.** Du finner også **Device Volume** under **Features** på kamerasiden.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

15 · Historikk

Historikk og hendelser

Du finner kamerameldingene under **Messages** nederst på kamerasiden.

- Velg kameraet i SmartLife-appen eller Tuya og åpne **Messages** for å se meldingene.
- For lagret video fra minnekortet velger du **Features** → **Playback**.

Velg hvilke hendelser kameraet skal registrere under **…** → **Detection Alarm Settings**.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

16 · Personvernmodus

Personvernmodus

Med **Private Mode** kan du sette kameraets lyd og bilde på pause når du ønsker privatliv.

Slik endrer du personvernmodus.

- Åpne kameraet fra startsiden i SmartLife-appen eller Tuya og trykk på **…** øverst til høyre.
- Finn **Private Mode** og slå funksjonen av eller på.
- **Snarvei.** Du finner også **Private Mode** under **Features** på kamerasiden.

Slå av funksjonen for å bruke lyd og bilde igjen. Sjekk direktebildet.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

17 · Del tilgang

Del tilgang i SmartLife-appen eller Tuya-appen

Du kan dele kameraet slik at andre kan bruke sine egne kontoer i SmartLife-appen eller Tuya.

Slik åpner du kameradeling.

- Åpne kameraet fra startsiden i SmartLife-appen eller Tuya og trykk på **…** øverst til høyre.
- Trykk på **Share Device** og følg trinnene for å velge mottaker og dele kameraet.
- Mottakeren trenger SmartLife-appen eller Tuya og følger anvisningene der for å få tilgang.

Tilgang. Del bare kameraet med personer som skal kunne bruke det.

18 · Montering og plassering

Montering og plassering

Kameraet er først og fremst beregnet på innendørs bruk. Det kan brukes ute når plasseringen og strømtilkoblingen er egnet til det.

- **Før montering** – legg til kameraet i SmartLife-appen eller Tuya Smart og sjekk direktesendingen.
- **Minnekort** – koble fra strømmen og sett inn kortet før montering hvis du vil lagre lokalt.
- **Wifi** – test forbindelsen på stedet før du fester braketten.
- **Magnetfeste** – sjekk at festet sitter godt og at kameraet sitter stødig på det.
- **Kameravinkel** – drei og vipp kameraet for hånd, og sjekk utsnittet i appens direktesending.
- **Strømkabel** – sørg for at kabelen når frem uten å strekkes eller komme i klem.
- **Belysning** – unngå direkte motlys fra solen og sterke lamper.
- **Utendørs** – velg en skjermet plass og beskytt adapteren og tilkoblingene mot vann.
- **Sluttest** – test bevegelsesdeteksjon, varsler og opptak etter montering.