Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Övervakningskamera

Bruksanvisning – DanGear® 4 MP wifikamera med magnetfäste

- Inomhus och utomhus
- USB-C 5 V
- Magnetfäste



4 MP
Videoupplösning

IP65
Kapslingsklass

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Anmärkningar **4**
02 · Om kameran **4**
03 · Minneskort och lagring **5**
04 · Strömförsörjning **6**
05 · Anslut kameran till appen **6**
06 · SmartLife-appen eller Tuya-appen **7**
07 · Inspelningar och lagring 8
08 · Livebild 8
09 · Spela upp inspelningar 9
10 · Aviseringar 9
11 · Ljus och siren 10
12 · Mörkerseende och bild 11
13 · Rörelse och ljud 12
14 · Tvåvägsljud 13
15 · Historik 13
16 · Sekretessläge 14
17 · Dela åtkomst 14
18 · Montering och placering **15**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Innan du använder produkten

Kontrollera installationen. Följ stegen och testa en inspelning och en avisering. Då vet du att kameran sparar och meddelar som du vill.

Ansvarsfriskrivning. Vi ansvarar inte för fel, uteblivna inspelningar eller funktionsstörningar som beror på felaktig inställning, uteblivna tester eller avvikelser från denna bruksanvisning. Som användare ansvarar du för att kameran installeras korrekt och testas före användning och sedan används enligt anvisningarna.

Bruksanvisning

Välj ett avsnitt i menyn nedan. Vid första installationen, **börja med första punkten och följ stegen i ordning**.

Tack för att du valt vår **DanGear®-kamera med wifi, 4 MP och magnetfäste**. Du kan se livebilden, lyssna, prata och få aviseringar om rörelse och ljud i SmartLife-appen eller Tuya.

Kameran passar främst inomhus men kan även användas ute om platsen är lämplig och strömanslutningen skyddas. Magnetfästet gör det lätt att vinkla kameran för hand. Den får ström via kabel och nätadapter.

Kom i gång

Följ bruksanvisningen steg för steg

Följ anvisningarna nedan i ordning och läs hela avsnittet **innan du utför steget**.

Läs först **anvisningarna**. Gå sedan igenom minneskort, ström och anslutning till SmartLife-appen eller Tuya. Testa livebild, inspelningar och aviseringar innan du monterar kameran.

01 · Anmärkningar

Viktigt att veta

Läs detta innan du ställer in kameran och appen

- **Minneskort.** Koppla från strömmen innan du sätter i eller tar ut kortet.
- **Wifi.** Kameran kräver stabilt wifi på 2,4 GHz och stöder inte 5 GHz. Testa anslutningen på plats.
- **Ström.** Kameran ska vara ansluten till ström med den medföljande kabeln och nätadaptern under drift.
- **Placering.** Kameran passar främst inomhus. Vid utomhusbruk måste nätadapter och kontakter skyddas mot vatten. Undvik starka ljuskällor rakt in i linsen.
- **Montering.** Fäst kameran stadigt. Justera vinkeln för hand medan du ser på livebilden.
- **Nätverkssäkerhet.** Använd starka, separata lösenord för appkontot och wifi.
- **Uppdateringar.** Öppna kameran i SmartLife-appen eller Tuya och välj **…** → **Device Update** för att söka efter en uppdatering.
- **Test.** Kontrollera livebild, inspelningar och aviseringar efter installation och montering.

02 · Om kameran

Om kameran

Det här kan du använda kameran till hemma.

- **Ström.** Kameran ska vara ansluten till ström med den medföljande kabeln och nätadaptern under drift.
- **Upplösning.** Kameran ger 4 MP, motsvarande 2 560 × 1 440 bildpunkter.
- **Magnetfäste.** Placera kameran och justera vinkeln för hand på fästet.
- **Användning.** Främst för inomhusbruk. Vid montering ute krävs en lämplig plats och skyddad strömanslutning.
- **Wifi.** Ansluts till ett nät på 2,4 GHz och styrs via SmartLife-appen eller Tuya.
- **Mörkerseende.** Infrarött ljus ger bild i mörker. Öppna **Night Mode** för att välja läge.
- **Rörelsedetektering.** Kameran kan meddela telefonen när något rör sig. Du kan välja

persondetektering och avgränsa området.

- **Ljuddetektering.** Ställ in registrering av ljud under **Sound Detection**.
- **Tvåvägsljud.** Lyssna och prata via kamerans mikrofon och högtalare.
- **Lagring.** Lokal inspelning på microSD-kort upp till 128 GB.
- **Integritetsläge.** Med **Private Mode** avbryter du kamerans ljud- och bildöverföring.

I följande avsnitt beskrivs funktionerna närmare.

03 · Minneskort och lagring

Minneskort och lagring

Kameran stöder microSD-kort upp till 128 GB. För uppspelning behöver kortet sitta i kameran och innehålla sparade inspelningar.

Minneskort. Koppla från strömmen innan du sätter i eller tar ut kortet.

Sätt i minneskortet

- Koppla från strömmen till kameran.
- För in microSD-kortet försiktigt i kortplatsen, som kan vara märkt **TF**. Använd inte kraft.
- Anslut strömmen igen och öppna kameran i SmartLife-appen eller Tuya. Kontrollera lagringen under **…** → **Storage Settings**.

Öppna lagringsinställningarna

- Öppna kameran från startsidan i SmartLife-appen eller Tuya och tryck på **…** överst till höger.
- Bläddra ned till **Storage** och tryck på **Storage Settings**.

Hur långt historiken räcker beror på kortets storlek, inspelningsläget och hur mycket som spelas in.

Formatering. Spara viktiga inspelningar på annat håll innan du formaterar. Allt på kortet raderas.

Utan minneskort. I **Storage Settings** visas **No available storage device** när inget kort är tillgängligt. Tryck på **Confirm** för att stänga. Lagringsinställningarna blir tillgängliga när ett isatt kort känns igen.

04 · Strömförsörjning

Strömförsörjning

Kameran får ström via den medföljande kabeln och nätadaptern. Låt den vara ansluten under användning.

- **Anslutning** – anslut kabeln till kameran och nätadaptern och sätt adaptern i ett vägguttag.
- **Kabeldragning** – dra kabeln så att den inte kläms eller drar i kameran.
- **Till vardags** – låt kameran vara ansluten när den ska visa livebild, registrera händelser eller spela in.
- **Utomhus** – skydda nätadaptern och anslutningarna mot vatten.
- **Efter strömavbrott** – kontrollera att kameran är online igen i SmartLife-appen eller Tuya Smart och testa livebild och inspelning.

05 · Anslut kameran till appen

Anslut kameran till SmartLife-appen eller Tuya-appen

Hämta **SmartLife-appen eller Tuya Smart** från App Store eller Google Play. Öppna appen och logga in eller skapa ett konto.

Så lägger du till kameran

- Anslut telefonen till det **2,4 GHz-nätverk** som kameran ska använda och slå på **Bluetooth** på telefonen.
- Anslut kameran till ström och kontrollera att den är redo för parkoppling. Håll både telefonen och kameran nära routern under installationen.
- Öppna SmartLife-appen eller Tuya Smart. Tryck på **+** uppe till höger och sedan på **Add Device**.
- Vänta medan appen söker efter enheter i närheten. Kameran visas som **Security Camera**. Välj den om appen inte fortsätter automatiskt.
- Kontrollera nätverket under **Select 2.4Ghz Wi-Fi**, ange wifi-lösenordet och tryck på **Confirm**.
- Håll telefonen nära kameran medan **Connecting Device…** visas och anslutningen upprättas.

- När **Device Added Successfully** visas kan du byta namn under **Device Name** och välja rum under **Room**.
- Tryck på **Done**, öppna kameran från startsidan och kontrollera livebilden.

Felsökning vid installationen

- **Appen hittar inte kameran** – kontrollera strömmen, telefonens Bluetooth och att kameran är redo för parkoppling.
- **Wifi-anslutningen misslyckas** – kontrollera att nätverket använder 2,4 GHz och att lösenordet är rätt.
- **Instabil anslutning** – flytta telefonen och kameran närmare routern och prova installationen igen.

Återställ kameran

Om du inte kan ansluta kameran eller behöver lägga till den igen kan du återställa den så här.

- Låt kameran vara ansluten till ström.
- Leta upp den lilla försänkta knappen eller öppningen märkt **RESET** på kameran.
- Håll knappen intryckt tills kameran ger en ljudsignal eller startar om.
- Vänta tills kameran är redo för parkoppling och lägg till den i SmartLife-appen eller Tuya Smart enligt stegen ovan.

Observera att återställningen raderar kamerans nätverksinställningar. Anslut den till wifi på nytt efteråt.

06 · SmartLife-appen eller Tuya-appen

SmartLife-appen eller Tuya-appen

När kameran lagts till kan du se livebilden och ändra inställningarna i SmartLife-appen eller Tuya.

- **Öppna kameran.** Tryck på dess namn på startsidan i SmartLife-appen eller Tuya.
- **Funktioner.** Tryck på **Features** under livebilden. Använd pilen om området är dolt och bläddra för att se fler verktyg.
- **Inställningar.** Tryck på **…** överst till höger på kamerasidan.

I appen kan du bland annat göra följande.

- Se livebilden, ta foton och starta manuella videoinspelningar.
- Spela upp tidigare inspelningar under **Playback**.
- Anpassa detektering av rörelse, personer och ljud.
- Öppna inställningarna för mörkerseende, ljus och siren.
- Lyssna och prata via kameran och justera kamerans volym.
- Slå på eller av integritetsläget och dela åtkomst till kameran.

Här använder vi de engelska menynamnen från appen. Menytexterna kan variera med språk och appversion.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

07 · Inspelningar och lagring

Inspelningar och lagring

Du hittar kamerans lagringsinställningar under **Storage Settings**.

- Öppna kameran från startsidan i SmartLife-appen eller Tuya och tryck på **…** överst till höger.
- Bläddra ned till **Storage** och tryck på **Storage Settings**.
- Kontrollera att minneskortet känns igen innan du använder lokal inspelning.

Testa en inspelning. Öppna **Features → Playback** och se efter att en sparad video går att spela upp efter installationen.

Lokal lagring och molnet. MicroSD-kortet lagrar videon lokalt. Molnlagring och **AI Protect** är separata tjänster med egna abonnemangsvillkor.

Utan minneskort. I **Storage Settings** visas **No available storage device** när inget kort är tillgängligt. Tryck på **Confirm** för att stänga. Lagringsinställningarna blir tillgängliga när ett isatt kort känns igen.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

08 · Livebild

Livebild

I SmartLife-appen eller Tuya kan du se kamerans livebild.

- Tryck på kameran på startsidan i SmartLife-appen eller Tuya för att öppna livebilden.
- **Högtalare.** Slå på eller stäng av kamerans ljud i telefonen.
- **Helskärm.** Visa livebilden över hela skärmen.
- **Kameraikonen.** Ta ett foto från livebilden.
- **Mikrofonikonen.** Tala via kameran.
- **Videoikonen.** Starta en manuell videoinspelning.
- **Gallery** öppnar appens galleri från **Features**.

Livebilden kräver att kameran får ström och har nätverksanslutning.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

09 · Spela upp inspelningar

Spela upp inspelningar

Öppna **Playback** för att spela upp tidigare inspelningar.

Så öppnar du uppspelningen

- Välj kameran på startsidan i SmartLife-appen eller Tuya.
- Fäll vid behov upp området under livebilden och tryck på **Features**.
- Öppna **Playback** för att spela upp tidigare inspelningar.

Uppspelning från kort. Kortet måste sitta i och innehålla en inspelning. Kontrollera uppspelningen separat även om du fått ett händelsemeddelande.

Saknas inspelningar, kontrollera kortet och lagringsinställningarna under **…** → **Storage Settings**.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

10 · Aviseringar

Aviseringar

SmartLife-appen eller Tuya kan meddela telefonen när kameran upptäcker något. Välj

vilken detektering och vilka aviseringar du vill använda.

Slå rörelseaviseringar på eller av

- Öppna kameran från startsidan i SmartLife-appen eller Tuya och tryck på **…** överst till höger.
- Öppna **Detection Alarm Settings** och slå **Motion Detection Alarm** på eller av.
- Slå på **Human Detection (Only Human Events)** om du bara vill få aviseringar vid igenkända personer.

Anpassa detekteringen

- Slå på **Activity Area** om detektering bara ska gälla valda delar av bilden.
- Välj **Surveillance Area Setting → Edit** och markera det område i bilden där kameran ska reagera.
- Justera **Alarm Sensitivity Level** om kameran reagerar för ofta eller sällan.
- Under **Schedule** kan du ange när detekteringen ska vara aktiv.

Kontrollera appens aviseringar

- Öppna kameran och välj **… → Message notification Settings**. Kontrollera att aviseringar är aktiverade.
- Tillåt även aviseringar från SmartLife-appen eller Tuya i telefonens inställningar.
- Du hittar kamerans meddelanden under **Messages** längst ned på kamerasidan.

För många aviseringar? Aktivera personfiltret, begränsa området och justera känsligheten. Testa inställningarna igen.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

11 · Ljus och siren

Ljus och siren

Under **Features** finns genvägar till kamerans lampa och siren.

Ljus

- Välj kameran på startsidan i SmartLife-appen eller Tuya och öppna **Features**.
- Bläddra bland funktionerna och tryck på **Light** för att styra lampan.

Siren

- Öppna kameran och välj **Features** → **Siren**.
- Sirenens inställningar finns under **…** → **Audio Settings** → **Siren Adjustment**.

Automatisk siren vid detektering

- Öppna kameran och välj **…** → **Detection Alarm Settings**.
- Slå på **Trigger Siren** om kamerans siren ska ljuda automatiskt vid en larmhändelse. Slå av reglaget om du vill ha tyst detektering.

Siren och avisering. Sirenen ljuder i kameran. Telefonens aviseringar ställs in separat.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

12 · Mörkerseende och bild

Mörkerseende och bildinställningar

Du ställer in mörkerseende och bild under **Video Settings**.

Mörkerseende

- Öppna kameran och välj **…** → **Video Settings** → **Night Mode**.
- **Auto mode** anpassar mörkerseendet efter belysningen.
- **Infrared Mode** väljer infrarött mörkerseende.
- **Color Mode** väljer färgläge.
- Välj läge och bekräfta med **Confirm**.
- **Genväg.** Du hittar också **Night Mode** under **Features** på kamerasidan.

Övriga bildinställningar

Öppna kameran och välj **…** → **Video Settings**.

- Med **Flip Screen** kan du vända bilden om kameran är monterad upp och ned.
- **Time Watermark** visar eller döljer tidsstämpeln i videon.
- Med **Anti-Flicker** kan du minska flimmer från belysningen.
- **Smart Image Quality** kan förbättra skärpa, färger och ljus automatiskt. Läs eventuella kostnader och villkor i appen innan du aktiverar en tilläggstjänst.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

13 · Rörelse och ljud

Rörelse- och ljuddetektering

Kamerans detektering ställs in under **Detection Alarm Settings**.

Rörelsedetektering

- Öppna kameran och välj **…** → **Detection Alarm Settings**.
- Slå på **Motion Detection Alarm** för att få aviseringar vid rörelse. Stäng av när du inte vill ha rörelseaviseringar.
- Slå på **Human Detection (Only Human Events)** om du bara vill få aviseringar vid igenkända personer.

Detektering inom ett valt område

- Öppna **Detection Alarm Settings** och slå på **Activity Area**.
- Välj **Surveillance Area Setting** → **Edit** och markera det område i bilden där kameran ska reagera.

Känslighet och schema

- Öppna **Alarm Sensitivity Level** för att ställa in känsligheten.
- Öppna **Schedule** för att ställa in tider för rörelsedetektering och andra händelser.

Ljuddetektering

- Öppna kameran och välj **…** → **Detection Alarm Settings**.
- Bläddra ned till **Sound Detection**. Tryck för att ställa in ljuddetektering och känslighet.
- **Genväg.** Du hittar också **Sound Detection** under **Features** på kamerasidan.

Testa efter ändringar. Kontrollera detektering och aviseringar där kameran sitter.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

14 · Tvåvägsljud

Tvåvägsljud

Med kamerans mikrofon och högtalare kan du lyssna och prata i SmartLife-appen eller Tuya.

Lyssna och prata

- Tryck på kameran på startsidan i SmartLife-appen eller Tuya för att öppna livebilden.
- Tryck på **högtalarikonen** vid livebilden för att slå på eller av kamerans ljud i telefonen.
- Tala genom **mikrofonikonen** under bilden. Ge SmartLife-appen eller Tuya tillgång till telefonens mikrofon.

Samtalsfunktion

- Öppna kameran och välj **…** → **Audio Settings** → **Talk Mode**.
- Med **One-Way Communication** håller du mikrofonknappen intryckt medan du talar och släpper när du är klar.
- Med **Two-Way Talk** startar du ett samtal genom att trycka en gång på talknappen.
- Välj läge och tryck på **Confirm**. Prova det andra läget om ljudet fungerar dåligt på platsen.

Kamerans volym

- Öppna kameran och välj **…** → **Audio Settings** → **Device Volume** för att justera kamerans volym.
- **Genväg.** Du hittar också **Device Volume** under **Features** på kamerasidan.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

15 · Historik

Historik och händelser

Du hittar kamerans meddelanden under **Messages** längst ned på kamerasidan.

- Välj kameran i SmartLife-appen eller Tuya och öppna **Messages** för dess meddelanden.
- För sparad video från minneskortet väljer du **Features** → **Playback**.

Välj vilka händelser kameran ska registrera under … → **Detection Alarm Settings**.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

16 · Sekretessläge

Sekretessläge

Med **Private Mode** kan du pausa kamerans ljud och video när du vill ha avskildhet.

Så ändrar du integritetsläget.

- Öppna kameran från startsidan i SmartLife-appen eller Tuya och tryck på **…** överst till höger.
- Leta upp **Private Mode** och slå funktionen på eller av.
- **Genväg.** Du hittar också **Private Mode** under **Features** på kamerasidan.

Stäng av funktionen för att använda ljud och bild igen. Kontrollera livebilden.

SmartLife-appen eller Tuya-appen

17 · Dela åtkomst

Dela åtkomst i SmartLife-appen eller Tuya-appen

Du kan dela kameran så att andra kan använda sina egna konton i SmartLife-appen eller Tuya.

Så öppnar du kameradelningen.

- Öppna kameran från startsidan i SmartLife-appen eller Tuya och tryck på **…** överst till höger.
- Tryck på **Share Device** och följ stegen för att välja mottagare och dela kameran.
- Mottagaren behöver SmartLife-appen eller Tuya och följer instruktionerna där för att ta emot åtkomsten.

Åtkomst. Dela endast kameran med personer som ska kunna använda den.

18 · Montering och placering

Montering och placering

Kameran är främst avsedd för inomhusbruk. Du kan även använda den utomhus om platsen och strömanslutningen lämpar sig för det.

- **Före montering** – lägg till kameran i SmartLife-appen eller Tuya Smart och kontrollera livebilden.
- **Minneskort** – koppla bort strömmen och sätt i kortet före monteringen om du vill spara lokalt.
- **Wifi** – testa anslutningen på platsen innan du skruvar fast fästet.
- **Magnetfäste** – kontrollera att fästet sitter säkert och kameran sitter stadigt på det.
- **Kameravinkel** – vrid och vinkla kameran för hand och kontrollera utsnittet i appens livebild.
- **Strömkabel** – se till att kabeln når strömkällan utan att sträckas eller klämmas.
- **Belysning** – undvik direkt motljus från solen och starka lampor.
- **Utomhus** – välj en skyddad plats och skydda nätadaptern och kontakterna mot vatten.
- **Slutkontroll** – testa rörelsedetektering, aviseringar och inspelning efter monteringen.