Bruksanvisning for Qtracker Care Band

Bli kjent med Care Band

Care Band er et GPS-armbånd med SOS-knapp, samtaler og automatisk fallregistrering. Juster remmen slik at den er behagelig og brukeren når knappene. Prøv det først sammen med en av personene som skal ta imot anropene.

Sett inn SIM-kortet og slå på enheten

Lad armbåndet med magnetkabelen. Sett inn et aktivt nano-SIM med støtte for tale, SMS og mobildata mens armbåndet er avslått. Løsne de to skruene i SIM-dekselet og følg markeringen ved kortplassen. Sett dekselet tilbake og fest begge skruene. Hold SOS-knappen inne i omtrent fem sekunder for å slå på armbåndet.

Åpne Qtracker-appen og opprett konto

Bruk Qtracker-appen for Android eller åpne Qtracker i nettleseren på iPhone, nettbrett eller datamaskin. Du bruker samme konto på flere enheter. Velg alternativet for å opprette konto, fyll ut opplysningene og følg bekreftelsen. Du kan logge inn eller tilbakestille passordet på innloggingssiden. Menyene i appen vises på engelsk eller dansk. Funksjonene i Qsmarts danske abonnement krever en aktiv tjeneste og riktig tilknyttet enhet. Kontakt oss om vilkår for bruk i Norge før kjøp.

Legg til enheten med IMEI-nummeret

Åpne Mer og deretter Enheter i Qtracker-appen. Velg Legg til enhet og skriv inn IMEI-nummeret nøyaktig slik det står på etiketten. Bekreft og vent til sporeren vises på enhetslisten. Bruk IMEI her, ikke telefonnummeret eller SIM-kortnummeret. Har dere flere enheter på kontoen, sjekk navnet øverst før du endrer noe.

Sett opp telefonbok og SOS-kontakter

Legg inn telefonnumre i telefonboken og velg opptil tre SOS-kontakter i ønsket rekkefølge i Qtracker-appen. Knapp 1 og 2 bruker de to første numrene i telefonboken. SOS-knappen bruker en egen liste. Ved SOS ringes kontaktene opp etter tur til noen svarer. Da kan dere snakke sammen med mikrofon og høyttaler. Hvis ingen svarer, kan primærkontakten få SMS når SMS-varsling er på.

Tilpass fallalarmen og test SOS

Hold SOS-knappen inne for å starte et manuelt varsel. Vil dere også ha oppringing ved registrert fall, slå på både fallregistrering og anrop ved fall i Qtracker-appen. I appen kan du velge nivå 1–6. Nivå 1 er mest følsomt og nivå 6 minst følsomt. Vurder hvordan armbåndet reagerer på vanlige bevegelser før dere eventuelt velger et annet nivå. Avtal et manuelt SOS-testanrop og kontroller lyden begge veier.

Kontroller den første GPS-posisjonen

Ta enheten ut der den har fri sikt mot himmelen og mobildekning. Åpne kartet under Posisjon. Sjekk markøren og klokkeslettet for sist mottatte posisjon. Et gammelt punkt viser hvor enheten rapporterte på det tidspunktet. Du finner tidligere punkter i posisjonshistorikken. Hvis kartet ikke oppdateres, sjekk batteri, mobilforbindelse og GPS-status og prøv igjen utendørs.

Lag en sikkerhetssone og velg varsler

Åpne Alarmer og deretter Sikkerhetssoner. Legg til et område, velg midtpunkt og radius på kartet og gi sonen et tydelig navn. Velg varsel ved ankomst, avgang eller begge deler. Aktiver sonen og lagre. Velg også ønskede sonevarsler i varslingsinnstillingene og tillat varsler på telefonen eller i nettleseren. Prøv sonen på en vanlig tur med deres faktiske signalforhold og posisjonsintervall.

Del tilgangen med familien

Vil dere følge enheten sammen, velg riktig enhet og åpne kontosiden under Mer. Velg Del tilgang, mottaker og tilgangsnivå. Mottakeren godtar invitasjonen på sin egen konto. Avtal hvem som følger opp varsler, og sjekk at telefonene faktisk mottar dem.

Batteri, vann og måleverdier

Batteriet på 1 050 mAh kan vare i opptil fire dager. Samtaler, hyppige posisjoner, målinger og dårlig dekning påvirker tiden. IP67-armbåndet kan brukes i en vanlig dusj når SIM-dekselet er festet med begge skruene. Unngå langvarig nedsenking og tørk armbåndet og ladekontaktene før lading. Puls, blodtrykk og oksygenmetning i appen er veiledende. Bruk medisinsk måleutstyr når dere trenger pålitelige helseverdier.